

ETS-2116 I

***Bedienhandbuch zum
Elektronischen Telefon-System***

1	KURZBESCHREIBUNG	7
1.1	Funktionsumfang	7
1.2	Erweiterung ERW-2116 I	9
2	ANSCHLUß UND MONTAGE DES ELEKTRONISCHEN TELEFON-SYSTEMS.....	9
2.1	Öffnen und Montieren des Gehäuses	10
2.2	Allgemeine Anschlußhinweise	10
2.3	Anschlüsse	11
2.4	Anschluß an das ISDN der Deutschen Telekom AG	11
2.5	Anschluß der Telefone	13
2.5.1	Unterschiede beim Anschluß verschiedener Teilnehmer-Endgeräte	14
2.5.2	Telefone mit Amtzugangsziffer und Kurzwahlspeicher	15
2.6	Wahlverfahren	15
2.7	Anschluß von Türklingel und Türöffner.....	16
2.8	Anschluß des Türfreisprech-Systems TFS-2616	16
2.9	Anschluß anderer Türfreisprech-Systeme	17
2.10	Anschluß an einen Computer / Drucker.....	18
2.11	Anschluß der Zweitklingel.....	19
2.12	Anschluß externer Geräte an die Schaltrelais.....	19
2.13	Anschlüsse für die Alarmierung.....	21
2.14	Anschlüsse für die externe Wartemusik.....	21
3	ERSTE INBETRIEBNAHME	22
3.1	Überprüfen des Amtanschlusses, Einstellen der Anschlußart	22
3.2	Auslieferungszustand	23
4	KURZBEDIENUNG UND DIE WICHTIGSTEN RUFNUMMERN.....	25
4.1	Interngespräch	26
4.2	Gehendes Amtgespräch	26
4.3	Gehendes Privatgespräch über zweite Amtzugangsziffer (Privatgespräch).....	26
4.4	Kommendes Amtgespräch.....	27
4.5	Weitergabe	27
4.6	Rückfrage.....	27
4.7	Pick-up	27
4.8	Parken eines Gespräches	28
4.9	Kurzwahl	28
4.10	Kurzwahl über zweite Amtzugangsziffer (Privatgespräch)	29
4.11	Türsprechen mit Türöffnen	29
4.12	Die wichtigsten Rufnummern	30
5	AUSFÜHRLICHE BEDIENANLEITUNG.....	32
5.1	Amtleitung reservieren	32
5.2	Einmann-Vermitteln (Vermitteln besonderer Art)	32
5.3	Sammelruf.....	33
5.4	Coderuf	33
5.5	Konferenz einleiten	33
5.6	Konferenz beenden	34
5.7	Makeln intern	34
5.8	Makeln intern beenden	35

5. 9	Makeln Amt	35
5. 10	Makeln Amt beenden	35
5. 11	Makeln Türstation	36
5. 12	Makeln Türstation beenden.....	36
5. 13	Rufumleitung intern	36
5. 14	Rufumleitung intern ausschalten	37
5. 15	Rufwefterschtaltung intern.....	37
5. 16	Rufwefterschtaltung intern ausschalten	38
5. 17	Follow-me	38
5. 18	Follow-me ausschalten.....	38
5. 19	Anrufwefterschtaltung extern einschalten.....	39
5. 20	Anrufwefterschtaltung extern ausschalten.....	40
5. 21	Rückruf programmieren / einleiten.....	40
5. 22	Gesprächsübernahme	41
5. 23	Gesprächsübernahme-Erlaubnis ein- / ausschalten	41
5. 24	Gespräch aufschalten.....	41
5. 25	Aufschalt-Erlaubnis ein- / ausschalten	42
5. 26	Raumüberwachung mit Paßwort	42
5. 27	Anrufschutz ein- / ausschalten	43
5. 28	Dringlichkeitsruf.....	43
5. 29	Anklopf-Erlaubnis ein- / ausschalten	43
5. 30	Annehmen / Abweisen des anklopfenden Teilnehmers	44
5. 31	Anzeige der Rufnummer unterdrücken / freigeben	44
5. 32	Konfigurationen manuell ein- / ausschalten.....	45
5. 33	Babyruf / Seniorenruf	45
5. 34	Weckzeit einstellen / löschen.....	46
5. 35	Fernschaltrelais 1 und 2 (Fernschaltrelais 3, 4, 5 und 6) intern schalten.....	47
5. 36	Zweitklingel ausschalten.....	47
5. 37	Alarm stoppen	48
5. 38	Wählton-Art auswählen	48
5. 39	Klingelrhythmus für interne Rufe, Amtrufe und Türklingeln auswählen	48
5. 40	Apothekerschaltung extern.....	49
5. 41	Apothekerschaltung intern	50
5. 42	Interne Töne probehören.....	51
5. 43	Paßwortschutz.....	51
6	PROGRAMMIERFUNKTIONEN	52
6. 1	Allgemeine Hinweise zu den Programmierfunktionen	53
6. 2	Programmiermodus	53
6. 3	Programmierschalter	54
6. 4	Initialisierung.....	54
6. 5	Paßwort ändern	55
6. 6	Einstellen der Anschlußart.....	55
6. 6. 1	Anschlußart und Amtrufnummern beim Mehrgeräteanschluß	56
6. 6. 2	Anschlußart und Amtrufnummern beim Anlagenanschluß.....	57

6. 7	Konfigurationen programmieren	58
6. 7. 1	Konfiguration öffnen	59
6. 7. 2	Vergabe der Amtrufnummern	60
6. 7. 3	Amtberechtigung	60
6. 7. 4	Amtberechtigung einstellen	61
6. 7. 5	Konfiguration schließen	62
6. 7. 6	Konfiguration löschen	62
6. 7. 7	Einschaltzeitpunkt programmieren	62
6. 8	Programmierapparat ändern	63
6. 9	Teilnehmer als FAX / Modem festlegen / rückgängig machen	63
6. 10	PC-Apparat	64
6. 11	Kurzwahlnummern programmieren und löschen	64
6. 12	Notruf-Vorrangschaltung ein- / ausschalten	65
6. 13	Notrufnummern programmieren und löschen	65
6. 14	Sperrnummern programmieren und löschen	66
6. 15	Löschen von Kurzwahl-, Notruf- und Sperrnummern	66
6. 16	Türfunktionen	66
6. 16. 1	Türklingeln	67
6. 16. 2	Türöffner-Erlaubnis	67
6. 16. 3	Einschaltdauer des Türöffners der Türstation 1 und 2	68
6. 16. 4	Nur Türapparat ein- / ausschalten	68
6. 16. 5	Verwendung der Tür-Relais	68
6. 17	Erlaubnis zur externen Rufweiterschaltung	68
6. 18	Teilnehmer als direkter Amtapparat	69
6. 19	Dringlichkeitsruf	69
6. 20	Sammelruf-Gruppen	69
6. 21	Coderuf-Erlaubnis	70
6. 22	Absolutes Anklopfverbot	70
6. 23	Gebührenimpuls	70
6. 24	Individuelle Einstellungen mit oder ohne öffentlichem Paßwort	71
6. 25	Erlaubnis für individuelle Einstellungen	71
6. 26	Sekretärin-Schaltung	71
6. 27	Gebührenerfassung und -ausgabe	72
6. 27. 1	Einstellen der Betriebsart	72
6. 27. 2	Ausgabe auf Anweisung	72
6. 27. 3	Ausgabeformat der Gesprächs- und Gebührendaten	73
6. 27. 4	Tarifeinheit	73
6. 27. 5	Speichern bestimmter Verbindungen	73
6. 27. 6	Gebührenlimit eintragen	74
6. 27. 7	Gebührenzuordnung bei wechselnden Teilnehmern	74
6. 27. 8	Löschen der Gebühren- und Gesprächsdaten	75
6. 27. 9	Beispiele zum Ausdruck der Gesprächs- und Gebührenliste	75
6. 28	Fernschaltrelais 1 und 2 (und 3, 4, 5, 6) schalten	76
6. 28. 1	Verwendung der Tür-Relais	76
6. 28. 2	Betriebsarten für Fernschaltrelais	77
6. 28. 3	Schaltapparat / Schaltberechtigung intern festlegen	78
6. 28. 4	Fernschaltrelais über Amt schalten	79
6. 28. 5	Haltezeit für Fernschaltrelais	79
6. 28. 6	Beispiele zum Fernschalten der Relais	80

6. 29	Alarmierung (Alarmkontakte 1 und 2)	81
6. 29. 1	Alarmkontakte einrichten.....	82
6. 29. 2	Alarmkontakte, Teilnehmerruf intern / Amt.....	82
6. 29. 3	Alarmkontakte scharfschalten / ausschalten.....	83
6. 29. 4	Alarmsignal auswählen	83
6. 30	Zweitklingel	83
6. 30. 1	Zweitklingel bei internem Ruf und Amtruf	84
6. 30. 2	Zweitklingel bei Tür und bei Alarm	84
6. 31	Wartemusik	85
6. 32	Systemdisplay	85
6. 33	Fernprogrammierung	85
7	RUFNUMMERN-VERZEICHNIS	87
7. 1	Rufnummern für normalen Gesprächsbetrieb	87
7. 2	Rufnummern für Ihre individuelle Einstellung, wählbar nach dem Abheben des Hörers:	90
7. 3	Rufnummern für Programmierbetrieb.....	94
7. 3. 1	Verwendete Abkürzungen.....	94
7. 3. 2	Programmier-Rufnummern	94
8	VERHALTEN BEI FUNKTIONSSTÖRUNGEN	102
8. 1	Allgemeine Hinweise zu Fehlfunktionen.....	102
8. 2	Fehlermöglichkeiten	102
9	DISKETTE MIT BEDIENPROGRAMM	104
10	MONTAGE DER ERWEITERUNG DES ETS-2116 I	105
10. 1	Erweiterung ERW-2116 I.....	105
10. 2	Türfreisprech-System TFS-2616	106
11	TECHNISCHE DATEN	107
11. 1	Technische Daten ETS-2116 I	107
11. 2	Technische Daten Türfreisprechsystem TFS-2616.....	108
12	SICHERHEITSHINWEISE	109
13	GARANTIEBEDINGUNGEN	110
14	STICHWORTVERZEICHNIS	111

1 Kurzbeschreibung

Das ETS-2116 I ist ein prozessorgesteuertes Elektronisches Telefon-System für den Anschluß an das digitale Telekommunikationsnetz ISDN. ISDN steht für "Integrated Services Digital Network" und bedeutet übersetzt: Dienstintegrierendes digitales Telekommunikationsnetz.

Das ETS-2116 I verfügt über einen S_0 -Basisanschluß zum Anschluß an das Telekommunikationsnetz ISDN. In der Grundausbaustufe können bis zu 8 analoge Teilnehmer (Telefon, Modem, FAX, Anrufbeantworter), mit der Erweiterung bis zu 16 analoge Teilnehmer angeschlossen werden. Die Teilnehmeranschlüsse sind als a / b-Schnittstellen ausgelegt. Sie können sowohl handelsübliche BZT-zugelassene Impulswahl- (IWV oder "Pulse") als auch Mehrfrequenzwahl- (MFV oder "Tone") Telefone, Design- und Funktelefone, FAX-Geräte, Modems und Anrufbeantworter anschließen. Das Wahlverfahren wird automatisch erkannt.

Der S_0 -Basisanschluß des ETS-2116 I ist als Mehrgeräteanschluß (Basisanschluß S_0 mit passivem Bus) und als TK-Anlagenanschluß ausgelegt und realisiert das europäische DSS1-Protokoll (Euro-ISDN). Beim Mehrgeräteanschluß ermöglicht dies neben dem eigenen Anschluß weitere ISDN-Endgeräte, wie z. B. PCs mit ISDN- S_0 -Controllern oder ISDN-Telefone, am jeweiligen Basisanschluß zu betreiben. Ein Basisanschluß S_0 hat 2 voneinander unabhängige Nutzkanäle, so daß Ihnen eine Anlage für 2 Amtleitungen und 8 (mit Erweiterung 16) Teilnehmern zur Verfügung steht. Darüber hinaus ermöglicht das ETS-2116 I zwei Systemdisplays SD-420 anzuschließen. Das Systemdisplay SD-420 zeigt dem Nutzer Informationen zum aktuellen Gesprächsstand an und führt ihn optimal in der Bedienung des Systems ETS-2116 I.

Die ETS-2116 I unterstützt die ISDN-Dienste wie Dreierkonferenz am Amt, Makeln (über Halten), Anklopfen, Übermittlung und Unterdrückung der Rufnummer des Teilnehmers und Anrufweitschaltung zu Amtteilnehmern.

Das ETS-2116 I stellt für die Kommunikation 8 getrennte Verbindungssätze zur Verfügung. Damit führen Sie unabhängig voneinander bis zu acht Gespräche oder max. sechs Konferenzen gleichzeitig.

Durch entsprechende Programmierung läßt sich das ETS-2116 I individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Programmierung erfolgt einfach mit dem Telefon oder mit einem angeschlossenen PC (IBM-PC / AT oder kompatiblen). Die dazu erforderliche Software ist unter den Betriebssystemen MS-DOS, MS-WINDOWS und WINDOWS 95 lauffähig. Sie besitzt auch unter MS-DOS eine MS-WINDOWS-ähnliche Benutzeroberfläche und gehört zum Lieferumfang. Enthalten ist auch eine komfortable Gesprächs- und Gebührenerfassung, deren aufgezeichnete Daten Sie über PC oder Drucker ausgeben können.

Mit diesem System können Sie Ihre bisherigen analogen Endgeräte weiter betreiben, d.h. mit geringen Investitionen die Vorteile des digitalen Netzes nutzen.

1.1 Funktionsumfang

Das ETS-2116 I ist einfach zu nutzen und verfügt über viele Leistungsmerkmale, die Sie sonst nur bei größeren Nebenstellenanlagen vorfinden. Hier ein kurzer Überblick:

- S_0 -Basisanschluß (2 Nutzkanäle = 2 Amtleitungen), Mehrgeräteanschluß oder TK-Anlagenanschluß, DSS1-Protokoll (Euro-ISDN).
- 8 (16 mit Erweiterungsmodul) interne Teilnehmer bzw. analoge a/b-Endgeräte mit beliebigem Wahlverfahren (IWV und MFV, auch gemischt).

- 2 Systemdisplays SD-420 anschließbar.
- Direkte Anwahl aller internen Teilnehmer vom Amt, je nach Zuordnung der Mehrfachrufnummern / Nebenstellenrufnummern zu den einzelnen internen Teilnehmern (ohne vorheriges Verbinden durch die Zentrale).
- Verbindungssätze für 8 gleichzeitige geheime Gespräche (einschließlich Amtgespräche).
- Anklopftön (Amt, Tür).
- Speicher für 200 Kurzwahlnummern im EEPROM, stromausfallsicher.
- Zusätzlich Speicher für 10 Notrufnummern im EEPROM, stromausfallsicher.
- Notrufvorrangschaltung.
- Konferenz mit 3 Teilnehmern (interne und Amtteilnehmer), max. 6 Konferenzen (2 extern und 4 intern bei Mehrgeräteanschluß) gleichzeitig.
- Rückfrage und Makeln intern und mit Amtteilnehmern.
- Aufschalten in Gespräche mit Aufschaltton.
- Gebührenimpulserzeugung, programmierbar (ermöglicht Anzeige der Gebühren mit entsprechenden Telefonen bei beantragtem Leistungsmerkmal "Ständige Gebührenübermittlung - AOCD - ").
- Gesprächs- und Gebührenerfassung je Teilnehmer, Erfassung getrennt nach privaten und dienstlichen Gesprächen möglich.
- Amtberechtigungen in 8 unterschiedlichen Stufen einschließlich Sperren bestimmter Rufnummern.
- Anrufweitschaltung auf externe Teilnehmer (Amtteilnehmer).
- Unterdrücken der Rufnummernanzeige beim angerufenen Amtteilnehmer (Leistungsmerkmal "Wahlweise Unterdrückung der Rufnummer zum B-Teilnehmer - CLIR - "erforderlich").
- Rufweitschaltung auf interne Teilnehmer nach einstellbarer Rufzahl.
- Rufumleitung auf interne Teilnehmer / Follow-me.
- Anrufschutz intern und für Amtrufe.
- Weitervermitteln von Amt-, Intern- und Türgesprächen.
- Reservieren einer Amtleitung.
- Automatischer Rückruf bei besetztem oder abwesendem internen Teilnehmer.
- Pick-up intern, extern.
- Einmannvermitteln mit automatischer Gesprächsrückkehr nach 60 Sekunden.
- 6 verschiedene Klingelrhythmen zur Unterscheidung von Mehrfachrufnummern / Nebenstellenrufnummern, Türklingel, Intern- und Amtgesprächen.
- 5 unterschiedliche Wählton-Arten zur Unterscheidung des internen Wähltones vom Amtwählton.
- Sammelruf von bis zu 8 verschiedenen Gruppen (Büros, Etagen etc.).
- Coderuf in 5 verschiedenen Klingelrhythmen (z. B. lang, kurz, kurz).
- Raumüberwachung intern und vom Amt an einem beliebigen Apparat einrichtbar.
- Senioren- / Babyruf für automatischen Ruf ohne Wahl oder Tastendruck.
- Türfunktionen:
Türsprechen mit bis zu 2 Türfreisprech-Systemen TFS-2616 (zusätzliche Anschlüsse, die keinen Teilnehmeranschluß belegen).
2 Klingeltaster und Türöffnen für jeden Teilnehmer wahlweise abschaltbar (mit ERW-2116 | 2 weitere Klingeltaster).
Einzelne Teilnehmer als "Nur Türsprech-Teilnehmer" einrichtbar.
- Zweitklingel (Rufen eines bestimmten Teilnehmers, Ruf vom Amt, bei Alarm, bei Türklingeln).
- 2 Schaltrelais intern und extern steuerbar (z. B. zum Fernschalten oder zur PC-Einschaltung)).
- Verwendung der Relais für Türöffnen oder Türsprechen (max. 4 Relais) als Schaltrelais bei Verzicht auf die Türfunktionen.

- Apothekerschaltung (Anrufbeantworter wird durch Türklingel gerufen und eingeschaltet).
- Gesprächsübernahme vom Anrufbeantworter, Modem etc.
- Sekretärin-Schaltung.
- Interner Dringlichkeitsruf (ausgewählte Teilnehmer können anrufgeschützten Teilnehmer erreichen).
- Weckfunktionen täglich, wöchentlich, einmalig an einem festgelegten Tag und für Wochenzeitbereiche.
- 10 Konfigurationen (teilnehmerbezogene Kombinationen von unterschiedlichen Amtberechtigungen und Anrufnummern) über interne Uhr automatisch oder über Telefon manuell schaltbar.
- Alarmfunktionen:
2 separate Eingänge (Öffner oder Schließer), programmierbar.
Alarmierung interner Teilnehmer und Amtteilnehmer (auch über Sammelruf und Kurzwahl).
Bei Alarmierung wird ein Sirenen-ton oder Ansage des angeschlossenen Alarm-Anrufbeantworters eingespielt.
- Verschiedene Wartemelodien zur Überbrückung der Wartezeit für den Anrufer vom internen Melodiegenerator.
- Wartemusik von externer Musikquelle.
- Programmierung / Konfiguration der Anlage mittels Telefon oder PC.
- Standardisierte RS-232-C-Schnittstelle (V.24) zum Anschluß eines PCs zur komfortablen Programmierung oder zur Nutzung von Telefonsoftware, eines Druckers für Gebührenaussdruck und Gesprächsliste (laufend oder auf Anfrage).
- Benutzerfreundliches PC-Bedienprogramm für die Programmierung / Konfiguration.
- Paßworte und ein Schalter zum Schutz Ihrer persönlichen Programmierung.
- Initialisierung in verschiedenen Stufen.
- Fernprogrammierung sämtlicher Anlageneinstellungen über Amt mit Paßwort.

1.2 Erweiterung ERW-2116 I

Die Erweiterung ERW-2116 I ermöglicht den Anschluß von 8 weiteren Teilnehmern, einer zweiten Türstation und zwei weiteren Türklingeleingängen. Ihnen stehen damit Anschlüsse für 16 Teilnehmer sowie 2 Türstationen mit insgesamt 4 Klingeltastern zur Verfügung.

2 Anschluß und Montage des Elektronischen Telefonsystems

Bitte beachten Sie beim Anschluß des ETS-2116 I unbedingt die folgenden Hinweise und lesen Sie das gesamte Kapitel vor dem Beginn der Arbeiten sorgfältig durch. Das ETS-2116 I verfügt über die Allgemeine Anschalteerlaubnis AAE und darf von jedermann installiert werden.


WARNUNG vor hohen Spannungen!

Das ETS-2116 I muß eine sehr hohe Klingelspannung (ca. 155 V ss) erzeugen. Das Berühren der spannungsführenden Leiterbahnen, der Telefonanschlüsse oder des Zweitklingelanschlusses kann Sie in Lebensgefahr bringen. Betreiben Sie das ETS-2116 I nur im geschlossenen Gehäuse! Schließen Sie das Gerät nicht an die Spannungsversorgung (230-V-Steckdose) an, bevor Sie diese Bedienanleitung genau

gelesen und verstanden haben. Trotz der Allgemeinen Anschalterlaubnis sind Fachkenntnisse für die Installation erforderlich.

2.1 Öffnen und Montieren des Gehäuses

Das Gehäuse besteht aus der Bodenplatte und einem Oberteil. Beide Teile sind ineinandergerastet. Zum Entfernen des Oberteiles benötigen Sie einen Schraubendreher oder ein ähnliches schmales Werkzeug, das in den Schlitz des Gehäuseoberteils paßt. Hebeln Sie mit diesem Werkzeug entsprechend der Skizze zum Gehäuse hin, so daß sich Oberteil und Bodenplatte voneinander trennen lassen.



Zur Wandmontage der Bodenplatte werden vier Schrauben mit Dübel benötigt. Die Befestigungslöcher befinden sich in den Außenecken der Bodenplatte. Die Aussparungen in der Bodenplatte dienen der Zuföhrung von Teilnehmer- und Amtleitungen. Bevor Sie die Leitungen anschließen und das Oberteil wieder aufrasten, beachten Sie bitte die folgenden Kapitel.

ACHTUNG: Aus sicherheitstechnischen Gründen darf die bestückte Leiterplatte nicht aus dem Gehäuse entfernt werden.

2.2 Allgemeine Anschlußhinweise

Zum Anschluß des ETS-2116 I muß das Gehäuse wie oben beschrieben geöffnet werden. Außer dem ISDN-Anschluß, dem RS-232-C-Anschluß und den Anschlüssen für die externe Musikquelle sind die Leitungen für die anderen Anschlüsse durch eine feste Installation zu realisieren. Die analogen Endgeräte (Telefone, FAX, Modem) dürfen nur über TAE-Anschlußdosen mit dem ETS-2116 I verbunden werden. Als Verbindungsleitung dürfen Sie nur entsprechendes Fernmeldekabel (z. B. JYY, 0,6 mm) für feste Installationen verwenden. Mit der Verwendung von verdrehten Doppeladern und durch sorgfältige Verlegung der Leitungen (vermeiden Sie längere Parallelföhrung der

Leitungen, insbesondere neben Stromversorgungsleitungen) beugen Sie möglichen Störeinflüssen vor. Sie als Monteur müssen bei der Montage für die eventuell notwendige Zugentlastung durch Schellen, Klemmen usw. sorgen.


2.3 Anschlüsse

Für den Anschluß werden die Klemmleisten und die Steckbuchsen am unteren Rand der bestückten Leiterplatte verwendet. Der Block für die 8 Teilnehmer umfaßt 16 Klemmen (zwei pro Teilnehmer 31 bis 38, jeweils a und b). Weiterhin ist ein 20-poliger Block für die 1. Türstation einschließlich der zwei Türklingeln (TNF, TGND, KLIN1, KLIN2, TOUT, TO1, TO2, TS1 und TS2), die Schaltrelais (K11, K12, K13, K21, K22, K23), die Alarmeingänge (F1, FGND, F2), die Zweitklingel (ZKL1, ZKL2) und ein 3-poliger Block für den PC-Anschluß (RXD, GND, TXD) vorhanden. Die jeweilige Klemmenbezeichnung ist vor der Klemme auf der Leiterplatte aufgedruckt. Die Klemmenblöcke können von der Platine abgezogen werden, um die Montage des ETS-2116 I zu erleichtern. Achten Sie beim Aufstecken der Klemmenblöcke bitte unbedingt darauf, diese nicht zu vertauschen oder versetzt aufzustecken.

Der ISDN-Anschluß ist mit S₀ gekennzeichnet.

Für den RS-232-C-Anschluß können Sie zwischen der 3-poligen Klemmleiste (Kennzeichnung RXD, GND, TXD) und der 9-poligen D-SUB-Buchse wählen

Die Buchsen für den Anschluß der externen Wartemusik (Cynch-Buchsen, gekennzeichnet mit "Musik ext.") befinden sich neben dem RS-232-C-Anschluß.



2.4 Anschluß an das ISDN der Deutschen Telekom AG

Am ISDN-Anschluß werden alle Informationen in digitaler Form übertragen. Dadurch ist es möglich, die Signale für Sprache, Texte, Bilder und Daten über einen Anschluß zu übermitteln. Der S₀-Basisanschluß des ETS-2116 I ist für die beiden Anschlußarten - Basisanschluß als Mehrgeräteanschluß und Basisanschluß als TK-Anlagenanschluß - ausgelegt.


Der Mehrgeräteanschluß (Point To Multi-Point=PTMP) ist ein Busanschluß, der Ihnen den Vorteil bietet, daß sowohl das ETS-2116 I als auch weitere ISDN-Endgeräte, unter anderem PCs mit ISDN-S₀-Controllern oder ISDN-Telefone, an dem S₀-Bus angeschlossen werden können.

Der TK-Anlagenanschluß (Point To Point=PTP) ist **kein** Busanschluß. An diesem Anschluß dürfen Sie nur **ein** Endgerät, also nur Ihr ETS-2116 I, betreiben. Die Rufnummer für einen TK-Anlagenanschluß besteht aus der Anlagenrufnummer und einer Nebenstellenrufnummer (auch Durchwahlnummer "DDI" genannt). Das ETS-2116 I ist für einen zweistelligen Rufnummernblock (Nebenstellenrufnummern (DDI)) ausgelegt. Beachten Sie das bitte bei der Antragstellung. Die Ihnen zugeordnete, einstellige Sammelrufnummer (von 0 bis 9) können Sie im ETS-2116 I einstellen.

Der Anschluß des ETS-2116 I an das ISDN erfolgt über die IAE-Steckdosen (ISDN-Anschluß-Einheit). Hierzu verwenden Sie das beiliegende ISDN-Kabel. Für die IAE-Anschlußtechnik gelten die europäischen Normen ENV 41001 (DINV 41001) und EN 28877. Der verwendete Stecker ist allgemein auch als Western-Stecker RJ 45 bekannt.

Für den ISDN-Mehrgeräteanschluß des ETS-2116 I bieten sich zwei Varianten an:

- ① Bei Ihnen existiert bereits ein S_0 -Bus bzw. Sie haben sich von der Deutschen Telekom AG einen S_0 -Bus legen lassen, weil Sie neben dem ETS-2116 I z. B. noch andere ISDN-Geräte (Telefone, ISDN- S_0 -Controller, FAX) anschließen wollen. Stecken Sie dann ein beliebiges Ende des mitgelieferten ISDN-Kabels in eine der zur Verfügung stehenden IAE-Steckdosen ein.
- ② Sie haben der Deutschen Telekom AG keinen Auftrag zur Installation des S_0 -Busses erteilt, da Sie mit den zwei Anschlüssen des NTBA oder NTBIBA (Netzabanschluß der Deutschen Telekom AG) je S_0 -Anschluß auskommen. Stecken Sie ein beliebiges Ende des mitgelieferten ISDN-Kabels in eine der beiden IAE-Steckdosen des NTBA oder NTBIBA. Die beiden IAE-Steckdosen befinden sich an der unteren Stirnseite des NTBA oder NTBIBA. Im folgenden Bild ist dieser Anschluß dargestellt.



Beim TK-Anlagenanschluß reichen die Anschlüsse des NTBA oder NTBIBA aus. Schließen Sie das ISDN-Kabel wie oben beschrieben an.

Stecken Sie das andere Ende des ISDN-Kabels noch nicht in die S_0 -Buchse des ETS-2116 I ein.

Achten Sie bitte darauf, daß der NTBA oder NTBIBA entsprechend Ihres Antrages installiert wurde. Der NTBA oder NTBIBA muß entweder den Mehrgeräteanschluß oder den TK-Anlagenanschluß mit dem europäischen Protokoll DSS1 (Euro-ISDN)

realisieren. Wurde versehentlich ein Netzabschluß mit dem nationalen Protokoll 1TR6 (nationales ISDN) installiert, funktioniert das ETS-2116 I nicht.

Das ETS-2116 I benötigt keine Speisung vom S₀-Bus. Der NTBA oder NTBIBA speist im Normalbetrieb max. 4 an den S₀-Bus angeschlossene Telefone und gestattet max. 8 Endgeräte am Bus zu betreiben. Im Notbetrieb kann nur ein Telefon gespeist werden. Die Reichweite des S₀-Busses beträgt 200 m.

☞ Hinweis: Bei Netzausfall kann am ETS-2116 I systembedingt kein Netzausfallapparat betrieben werden.


2.5 Anschluß der Telefone

An die Teilnehmeranschlüsse des ETS-2116 I können Sie die meisten Impulswahl- (IWW oder "Pulse") oder Mehrfrequenzwahl- (MFV oder "Tone") Telefone, Funktelefone (schnurlose Telefone), FAX-Geräte, Modems, Anrufbeantworter etc. anschließen.

MFV-Telefone **müssen** über eine FLASH-Taste verfügen (oft auch Signaltaste R genannt). Diese Taste muß oft zunächst auf die FLASH-Funktion programmiert werden. Die FLASH-Zeit muß 60...150 ms betragen.

Wenn das ETS-2116 I am Telefonnetz der Deutschen Telekom AG betrieben werden soll, müssen alle angeschlossenen Geräte eine BZT-Zulassung besitzen (erkennbar an der BZT-Nummer).

Der Anschluß der Telefone etc. erfolgt an den Teilnehmer-Klemmenpaaren Tn 31 a und Tn 31 b bis Tn 38 a und Tn 38 b sowie Tn 41 a und Tn 41 b bis Tn 48 a und Tn 48 b auf dem Erweiterungsmodul.




Damit Sie die folgenden Inbetriebnahmeschritte durchführen können, sollten wenigstens zwei Telefone an das ETS-2116 I angeschlossen sein. Bitte benutzen Sie die Teilnehmerklemmen Tn 31, Tn 32.

Die Bezeichnungen der Teilnehmerklemmen stimmen mit der Rufnummer der jeweils angeschlossenen Teilnehmer überein.

Beispiel: Sie möchten den Teilnehmer 35 anschließen. Verbinden Sie die Klemme Tn 35 a mit der Klemme 1 der TAE-Dose und die Klemme Tn 35 b mit der Klemme 2 der TAE-Dose.

Die Belegung der handelsüblichen TAE-Dosen ist im folgenden Bild dargestellt. Es werden nur die beiden TAE-Anschlüsse 1 (La) und 2 (Lb) mit den Teilnehmerklemmen a und b des ETS-2116 I verbunden.



In Sonderfällen können Sie auch mehrere TAE-Dosen hintereinander schalten. Ein Parallelschalten mehrerer TAE-Dosen ist nicht zulässig. An der Einfachdose ist zu erkennen, daß die Anschlüsse 6 (a2) und 5 (b2) mit den Anschlüssen 1 und 2 verbunden sind, wenn sich kein Stecker in der Dose befindet. Ist die Dose dagegen belegt, so ist diese Verbindung unterbrochen.

Es gibt die Codierung F (F=Fernsprecher) und N (N=Nichtfernsprecher) sowohl bei den TAE-Dosen als auch bei den Anschlußsteckern. Die TAE-Dose mit der Codierung F ist für den Anschluß von Telefonapparaten vorgesehen, während Dreifachdosen mit der Codierung N+F+N und N+F/F für den Anschluß von FAX-Geräten, Modems, Gebührenzählern, Anrufbeantwortern bzw. für die Kombination dieser Geräte mit Telefonen verwendet werden.

2. 5. 1 Unterschiede beim Anschluß verschiedener Teilnehmer-Endgeräte

Am ETS-2116 I können mehrere verschiedene Endgeräte evtl. auch kombiniert an einem Teilnehmeranschluß betrieben werden. Hierzu sind unter Umständen unterschiedliche Belegungen der TAE-Dosen zu berücksichtigen:

Endgerät:	TAE-Dose mit:	Belegung der TAE-Dose:
nur Telefon	F-Buchse	F: Telefon
nur FAX oder Modem	N-F-Buchse	N: FAX / Modem F: bleibt frei
nur Anrufbeantworter	N-F-Buchse	N: Anrufbeantworter F: bleibt frei
FAX und Telefon	N-F-Buchse	N: FAX F: Telefon
Anrufbeantworter und Telefon	N-F-Buchse	N: Anrufbeantworter F: Telefon
Anrufbeantworter, Gebührenzähler und Telefon	N-F-N-Buchse	N1: (links) Gebührenzähler N2: (rechts) Anrufbeantworter F: Telefon

2. 5. 2 Telefone mit Amtzugangsziffer und Kurzwahlspeicher

Das ETS-2116 I ermöglicht den Zugang jedes Teilnehmerapparates zur Amtleitung über die sogenannte Amtzugangsziffer ("0"). Diese Zugangsziffer muß zusätzlich vor der gewünschten Amtrufnummer gewählt werden. Bei gewöhnlichen Nebenstellenanlagen muß nach der Wahl der Zugangsziffer noch auf den Wählton vom Amt gewartet werden, bevor mit der eigentlichen Wahl begonnen werden kann. Dies verursacht eventuell Probleme bei Verwendung der automatischen Wahlwiederholung oder des Kurzwahlspeichers des Telefons.

Das ETS-2116 I achtet automatisch darauf, daß die vom Teilnehmer gewählten Ziffern nicht zu früh ans Amt weitergegeben werden. Sie müssen also keine speziellen Telefone mit programmierbarer Amtzugangsziffer oder mit einer Pausenfunktion verwenden und können trotzdem alle Funktionen wie Wahlwiederholung, Zielwahl etc. benutzen.

Bevor Sie die Amtzugangsziffer wählen, müssen Sie darauf achten, daß der interne Anlagenwählton zu hören ist.

2. 6 Wahlverfahren


An das ETS-2116 I können Sie Telefone sowohl mit Impulswahlverfahren (IWW oder "Pulse") als auch Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV oder "Tone") anschließen; auch kombiniert. MFV-Telefone **müssen** über eine FLASH-Taste verfügen. Bei jeder Benutzung eines Telefons wird das Wahlverfahren dieses Telefons gespeichert - das ETS-2116 I ist lernfähig. Lediglich unmittelbar nach dem ersten Einschalten ist im ETS-2116 I nicht gespeichert, welches Wahlverfahren der jeweilige Teilnehmer benutzt. Sobald aber am Teilnehmeranschluß eine Ziffer gewählt wird, erkennt das ETS-2116 I das vom angeschlossenen Apparat verwendete Wahlverfahren und speichert es. Die einzige Schwierigkeit nach dem Einschalten ist, die Ziffer "1" eines IWW-Telefones von der FLASH-Taste eines MFV-Telefones zu unterscheiden (beide haben elektrisch gesehen die gleiche Wirkung). Um derartige Mißverständnisse für das ETS-2116 I zu vermeiden, sollten Sie unmittelbar nach dem ersten Einschalten an jedem Teilnehmerapparat einmal den Hörer abnehmen und die Ziffer "7" wählen. Wenn danach der Wählton nicht mehr zu hören ist, so erkennen Sie daran auch gleich,

daß die Wahlerkennung des ETS-2116 I richtig arbeitet. Legen Sie den Hörer wieder auf.

Wenn aus einem bestehenden Gespräch (Amt- oder Intern-) heraus eine Wahl erfolgen soll, z. B. zum Rücksprechen, so muß bei MFV-Telefonen vorab die FLASH-Taste (oft auch mit Signaltaste R bezeichnet) gedrückt werden. Das Drücken der FLASH-Taste entspricht einem kurzzeitigem Unterbrechen der Teilnehmerschleife (ca. 0,1 Sekunde). Im Anschluß an ein erkanntes "FLASH" hält dann die Anlage die bisherige Verbindung und Sie können nun Ihre beabsichtigte Wahl vornehmen.

2.7 Anschluß von Türklingel und Türöffner

Mit dem ETS-2116 I können Sie an jedem Telefonapparat das Türklingeln, individuell programmierbar, erkennen. Sie können 2 Türklingeltaster je Türstation anschließen. Die Anschlüsse für die 2. Türstation finden Sie auf der Erweiterung ERW-2116 I. Außerdem können Sie mit einem elektrischen Türöffner die Haustür öffnen.



Achtung: Die Belastbarkeit des Türöffner-Schaltkontaktes ist 50 V / 1 A. An die Kontakte der Schaltrelais dürfen nur Sicherheitskleinspannungs-Stromkreise (SELV-Stromkreise) oder Fernmelde-Stromkreise (TNV-Stromkreise) nach EN 60950 oder Stromkreise mit einem gleichwertigen Sicherheitsniveau angeschlossen werden. **Netzspannung darf nicht direkt geschaltet werden.**


Wenn Sie die Schaltkontakte zum Schalten netzspannungsbetriebener Geräte benutzen möchten, können Sie unser Netzschaltrelais NR-2000 einsetzen. Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler.

2.8 Anschluß des Türfreisprech-Systems TFS-2616


Mit dem Türfreisprechsystem TFS-2616 steht Ihnen die Funktion Türsprechen zur Verfügung (zusätzlich zum Türklingeln und Türöffnen). Wenn Sie dieses Türfreisprechsystem verwenden, erfolgt der Anschluß nach dem abgebildeten Anschlußplan. Der

Anschluß des 2. Türfreisprechsystems TFS-2616 an das Erweiterungsmodul ERW-2116 I erfolgt genau.

Hinweis: Nur die Verwendung des zum TFS-2616 passenden Gehäuses (siehe [Kapitel Türfreisprech-System TFS-2616](#)) garantiert eine optimale Anpassung des Türfreisprech-Systems an das ETS-2116 I. Der Einbau in andere Gehäuse kann beim TFS-2616 zu Rückkopplungen, Pfeifen oder zu geringer Lautstärke führen, weil durch die eventuell anderen Gehäuseformen und -abmessungen die akustischen Verhältnisse für das TFS-2616 zum Teil drastisch verändert werden können. Die Schallausbreitung innerhalb des Gehäuses hat Einfluß auf Lautstärke und Rückkopplungsverhalten.



2.9 Anschluß anderer Türfreisprech-Systeme



Nach dem folgenden Anschlußplan können auch Türsprechmodule anderer Hersteller an das ETS-2116 I angeschlossen werden. Die Sprachübertragung dieses Türsprechmoduls muß in Zweidrahttechnik arbeiten (eine Signalleitung und eine Masseverbindung). Wenn Ihr Türsprechmodul mit Vierdrahttechnik

arbeitet (je Sprechrichtung zwei Leitungen), müssen Sie einen entsprechenden Umsetzer von Zwei- auf Vierdrahttechnik zwischenschalten. Dieser Umsetzer hat die Typenbezeichnung TSA-500 (Artikel-Nr.: 90458). Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler.


2.10 Anschluß an einen Computer / Drucker

Das ETS-2116 I verfügt über eine serielle Schnittstelle (RS-232-C, V.24), über die die Anlage sehr komfortabel von einem PC (IBM-PC oder kompatiblen) programmiert werden kann. Sie können auch über die serielle Schnittstelle die Gesprächs- und Gebührenliste ausgeben. Dazu schließen Sie einen PC oder einen Drucker an. Ihr Computer benötigt dafür eine serielle Schnittstelle (COM1, 2, 3 oder 4).

Sie haben am ETS-2116 I zwei Anschlußmöglichkeiten, die 3-polige Klemmleiste oder die 9-polige D-SUB-Buchse:

3-polige Klemmleiste:

Den PC / Drucker können Sie an das ETS-2116 I über eine dreiadrige Leitung (z. B. LIYCY 0,3 mm) anschließen. Den geflochtenen Schirm dieser Leitung verwenden Sie für den Anschluß GND, die beiden Innenleiter für RXD und TXD. Die Anschlußgestaltung ist dem Bild zu entnehmen (das rechnerseitige Ende der Leitung ist je nach Rechneranschluß mit einer 9- oder 25-poligen D-Sub-Buchse zu versehen!). Achten Sie genau auf die Numerierung der Buchsenanschlüsse und die Platzierung der Brücken.



Sie können aber auch auf die beim Hersteller

erhältliche fertig konfektionierte Leitung zurückgreifen. Die 9-polige Anschlußleitung erhalten Sie unter der Artikel-Nr.: 90105, die 25-polige Anschlußleitung unter der Artikel-Nr.: 90106. Die Länge dieser Leitungen beträgt ca. 1,5 m.


9-polige D-SUB-Buchse: Wenn Sie den PC / Drucker an der 9-poligen D-Sub-Buchse anschließen, können Sie handelsübliche PC-Kabel (1-zu-1-Kabel) einsetzen.

Die serielle Schnittstelle (RS-232-C, V.24) realisiert das XON / XOFF-Protokoll. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt 9600 Baud. Die Datenstruktur ist: 8 Datenbits, 1 Startbit, 1 Stoppbit, kein Paritätsbit.

Für einen Drucker mit RS-232-C-Schnittstelle werden die ASCII-Steuerzeichen "CR", "LF", "FF", "DC1" und "DC3" verwendet.


2. 11 Anschluß der Zweitklingel

Für eine zusätzliche akustische Signalisierung besitzt das ETS-2116 I einen Zweitklingelanschluß. Er kann beliebig programmiert werden, so daß die angeschlossene Klingel bei internen Rufen, Amtrufen, Türklingeln und / oder Alarmrufen mitklingelt. Der Anschluß ist für eine posttypische Klingel ausgelegt. Der Anschluß liefert 42 V~ (Wechselspannung) und ist mit 20 mA belastbar. Die Polarität der Anschlußleitungen ist dabei unwichtig.



2. 12 Anschluß externer Geräte an die Schaltrelais

Die Schaltrelais 1 und 2 können von jedem internen Teilnehmer und auch über den Amtanschluß unmittelbar ein- oder ausgeschaltet werden. Die Schaltzustände der Relais sind fernabfragbar. Sie lassen sich für eine vorprogrammierte Zeit einschalten. Die Anschlüsse sind potentialfrei.




Das ETS-2116 I verfügt in der Grundausbaustufe neben den Schaltrelais 1 und 2 über weitere zwei Schaltrelais (die Erweiterung ERW-2116 I stellt zusätzlich dazu noch zwei weitere Schaltrelais zur Verfügung).

Im Auslieferungszustand sind diese 4 Relais (Schaltrelais 3 bis 6) so konfiguriert, daß sie zum Bedienen der Türfunktionen genutzt werden, und zwar als Türöffner-Relais (Kontakte TO1 und TO2) zum Einschalten des Türöffners und als Türsprech-Relais (Kontakte TS1 und TS2) zum Einschalten der Versorgungsspannung für das Türfreisprech-System. Werden aber nicht alle Türfunktionen benötigt, z. B. weil kein Türöffner vorhanden ist, oder weil Sie keine Türstation angeschlossen haben, so können diese Relais statt dessen als Fernschaltrelais verwendet werden. Das Türöffner-Relais und das Türsprech-Relais der Grundplatine sind dann Fernschaltrelais 5 und 6 und mit Erweiterung ERW-2116 I ist dann das Türöffner-Relais Fernschaltrelais 3 und das Türsprech-Relais Fernschaltrelais 4. Mit diesen Fernschaltrelais können Sie (genau wie auch mit den Schaltrelais 1 und 2) von jedem Teilnehmerapparat aus oder auch vom Amt mit der Fernschaltfunktion z. B. Ihre Heizungsanlage oder das Licht ein- und ausschalten.

Wie das ETS-2116 I zu programmieren ist, damit die Tür-Relais für andere Schaltfunktionen verwendbar sind, erfahren Sie im [Kapitel Verwendung der Tür-Relais](#) unter den Programmierfunktionen.

Das folgende Anschlußbild zeigt die Belegung der Klemmleiste und die Zuordnung zu den Relaiskontakten. Das ETS-2116 I liefert an den Klemmen TO1 / TO2 bzw. TS1 / TS2 keine geschaltete, interne Spannung, d.h. die Versorgung der angeschlossenen Geräte muß durch eine externe Spannung erfolgen!



Achtung: Die Belastbarkeit der Relais ist 50 V / 1 A. An die Kontakte der Schaltrelais dürfen nur Sicherheitskleinspannungs-Stromkreise (SELV-Stromkreise) oder Fernmelde-Stromkreise (TNV-Stromkreise) nach EN 60950 oder Stromkreise mit einem gleichwertigen Sicherheitsniveau angeschlossen werden. **Netzspannung darf nicht direkt geschaltet werden.**

Wenn Sie die Schaltkontakte zum Schalten von netzspannungsbetriebenen Geräten benutzen möchten, können Sie unser Netzschaltrelais NR-2000 einsetzen. Damit lassen sich Verbraucher mit einer Stromaufnahme bis zu 15 A schalten. Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler.

2.13 Anschlüsse für die Alarmierung


Die Alarmeingänge F1 und F2 reagieren auf die angeschlossenen Signalgeber und alarmieren

- einen oder mehrere interne Teilnehmer oder
- einen Amtteilnehmer

mittels eines sirenenähnlichen Tones oder der Ansage des angeschlossenen Alarm-Anrufbeantworters.


Die Alarmeingänge an F1 und F2 reagieren je nach Programmierung auf Kontaktöffnen oder auf Kontaktschließen der Signalgeber. Zwischen F1 und FGND sowie F2 und FGND sind entweder Schaltkontakte oder elektronische Schalter anzuschließen. Ein geschlossener Kontakt wird als eingeschaltet und ein offener Kontakt als ausgeschaltet bewertet.

Achtung: An F1, F2 und FGND dürfen nur potentialfreie Schaltungen mit Gleichspannung angeschlossen werden. Die Spannung zwischen F1 und FGND sowie F2 und FGND (Spannungsbezugspunkt), darf maximal + 15 V betragen.



2.14 Anschlüsse für die externe Wartemusik

Anstelle des internen Melodiegenerators haben Sie auch die Möglichkeit, eine externe Musikquelle (z. B. einen CD-Spieler) an das ETS-2116 I anzuschließen. Hierzu stehen Ihnen zwei Cynch-Buchsen (mit "Musik ext." beschriftet) für die beiden Stereokanäle zur Verfügung.



Eine weitere Möglichkeit besteht in der Anschaltung eines digitalen Musik- und Sprachspeichers, der laufend die entsprechende Melodie oder den Text ausgibt. Dazu ist z. B. das Modell DAR-4000 geeignet. Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler.

☞ Hinweis: Beim Abspielen externer Wartemusik müssen Sie unbedingt die Gebüh-
renpflicht der GEMA beachten. Für einen festen Monats- / Jahrestarif (derzeit
DM 276,06 / Jahr können Sie beliebige Musikstücke abspielen. Bitte erkundigen
Sie sich hierzu bei der GEMA.

3 Erste Inbetriebnahme

Bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen, sollten Sie einige sehr wichtige Tests und Pro-
grammierungen vornehmen. Im [Kapitel Anschluß und Montage des Elektronischen
Telefon-Systems](#) haben Sie bereits gelesen, wie Telefone und das ISDN-Kabel (Amt)
angeschlossen werden. Die Apparate 31, 32 werden jetzt zur Programmierung bzw.
zur ersten Überprüfung benötigt.

3.1 Überprüfen des Amtanschlusses, Einstellen der Anschlußart

Sie können den ISDN-Anschluß des ETS-2116 I als Mehrgeräteanschluß oder als TK-
Anlagenanschluß betreiben. Im Auslieferungszustand ist der S₀-Basisanschluß des
ETS-2116 I als Mehrgeräteanschluß eingestellt. Zur Überprüfung des Amtanschlusses
stellen Sie daher die Anschlußart, die Sie für S₀ vorgesehen haben, ein (s. unten).

Stecken Sie nun das eine Ende des ISDN-Kabel in den S₀-Anschluß des ETS-2116 I
ein (das andere Ende hatten Sie bereits in den NTBA bzw. S₀-Bus gesteckt). Die NTBA
oder NTBIBA benötigen für ihre Stromversorgung 230-V-Netzspannung. Achten Sie
darauf, daß das 230-V-Netzkabel des NTBA oder NTBIBA gesteckt ist. Verbinden Sie
das ETS-2116 I nun mit der Netzspannung (230-V-Steckdose).

Das ETS-2116 I sollte bei diesem Schritt im Auslieferungszustand sein. Ist dies nicht der
Fall, d.h. die Anlage war bereits in Betrieb und es wurden eventuell Programmierungen
vorgenommen, so müssen Sie die Anlage neu initialisieren. Das erreichen Sie, indem
die Anlage über Apparat 31 programmiert wird. Hierzu geben Sie am Apparat 31 die
Ziffernfolge "8 1111 00" ein. Sie hören bei erfolgreicher Eingabe nach "8 1111" den
Programmierton, nach "00" den positiven Quittungston und dann den internen Neben-
stellen-Wählton (zum besseren Verständnis der Töne siehe [Kapitel Interne Töne pro-
behören](#)).

Sie wollen die Anschlußart einstellen und den Amtanschluß überprüfen:

Fall 1: Sie wollen den Anschluß als Mehrgeräteanschluß betreiben.

☞ Hörer vom Apparat 31 abheben - Sie hören den internen Nebenstellen-Wählton -
"0" wählen - Sie hören den Wählton der Deutschen Telekom AG - eine Mehrfach-
rufnummer des Anschlusses wählen - es klingelt am Apparat 32 - Hörer vom
Apparat 32 abheben - Sie haben über Amt Verbindung mit Apparat 31 - Beide
Hörer wieder auflegen.

Fall 2: Sie wollen den Anschluß als TK-Anlagenanschluß betreiben:

☞ Da im Auslieferungszustand der Anschluß als Mehrgeräteanschluß eingestellt ist, müs-
sen Sie diese Einstellung verändern. Hierzu geben Sie am Apparat 31 die Ziffern-
folge "8 1111 1082 x...x" ein (x...x = Anlagenrufnummer des Anschlusses).

Sie hören bei erfolgreicher Eingabe nach "8 1111" den Programmierton - "1082 x...x"
wählen - Hörer auflegen und wieder abheben - Warten Sie, bis Sie den internen Neben-
stellen-Wählton hören.

So können Sie die Einstellung der Anschlußart überprüfen:

- ☞ "0" wählen - Sie hören den Wählton der Deutschen Telekom AG - Anlagenrufnummer wählen und Nachwählen der einstelligen Sammelrufnummer z. B. „0“ - es klingelt am Apparat 32 - Hörer vom Apparat 32 abheben - Sie haben über Amt Verbindung mit Apparat 31 - Beide Hörer wieder auflegen.
- ☞ Hinweis: Die Anlagenrufnummer ist immer ohne die einstellige Sammelnummer (Nummernvorrat 0-9) einzugeben, d.h. wenn Ihnen die Telekom AG beispielsweise die 4711-0 zugewiesen hat, ist lediglich 4711 zu programmieren.
- ☞ Hinweis: Zur Programmierung muß der Programmierschalter in der Anlage in Stellung "PROG ein" stehen (siehe [Kapitel Programmierschalter](#)).
- ☞ Hinweis: Ist Ihnen bei der Programmierung ein Fehler unterlaufen, so können Sie alle oben vorgenommenen Programmierungen einfach wieder rückgängig machen. Wählen Sie von Apparat 31 aus nach Abnehmen des Hörers folgende Ziffernfolge: „8 1111 00“.
- ☞ Hinweis: Die hier vorgenommenen Programmierungen dienen lediglich der ersten Inbetriebnahme. Mehr Informationen zum Programmieren des ETS-2116 I finden Sie im [Kapitel Programmierfunktionen](#). Sind Sie mit dem Funktionsumfang des ETS-2116 I vertraut und haben den Computeranschluß hergestellt, können Sie diese Programmierungen auch vom PC aus durchführen (siehe [Kapitel Diskette mit Bedienprogramm](#)).

3.2 Auslieferungszustand

Das ETS-2116 I ist im Auslieferungszustand (Mehrgeräteanschluß) so konfiguriert, daß alle internen Teilnehmer von Amtteilnehmern erreicht werden, ohne daß Mehrfachrufnummern programmiert werden müssen. Ruft ein Amtteilnehmer über eine der Mehrfachrufnummern an, klingelt es bei allen angeschlossenen Apparaten. Jeder interne Teilnehmer kann Amtteilnehmer anrufen. Sie können das ETS-2116 I sofort einsetzen. Dies ist auch dann der Fall, wenn Sie den TK-Anlagenanschluß wie oben beschrieben programmiert haben.

Neben diesen Grundeinstellungen des Auslieferungszustandes sind die im weiteren aufgeführten Einstellungen so gewählt, daß Sie das ETS-2116 I nach der ersten Inbetriebnahme problemlos einsetzen können, ohne zahlreiche Grundeinstellungen verändern zu müssen:

Funktion	Einstellung bei Auslieferung
Absolutes Anklopfverbot	ausgeschaltet
Alarmierung	keine Voreinstellung
Amtberechtigungen	alle Teilnehmer vollamtberechtigt einschließlich Sperrnummern
Anklopf-Erlaubnis	bei allen Teilnehmern eingeschaltet
Anrufschutz	bei allen Teilnehmern ausgeschaltet
Anrufweiterschaltung extern	keine Rufnummer eingetragen
Anschlußart	Mehrgeräteanschluß
Anzeige der eigenen Rufnummer	freigegeben
Aufschalt-Erlaubnis	kein Teilnehmer hat Aufschalt-Erlaubnis erteilt

Funktion	Einstellung bei Auslieferung
Ausgabe der Gesprächs- und Gebührendaten	Betriebsart: Ausgabe auf Anweisung Ausgabeformat: fortlaufend ohne Rufnummer
Babyruf / Seniorenruf	ausgeschaltet
Coderuf	bei allen Teilnehmern erlaubt
Direkter Amtapparat	kein Teilnehmer
Dringlichkeitsruf	nur Teilnehmer 31 erlaubt
Erlaubnis für individuelle Einstellungen	bei allen Teilnehmern eingeschaltet
FAX / Modem	kein Teilnehmer eingestellt
Gebührenimpuls	bei allen Teilnehmern ausgeschaltet
Gebührenlimit	ohne Limit (unbegrenzt)
Gebührentarif	0,12 DM / Tarifeinheit
Gesprächsübernahme-Erlaubnis	bei allen Teilnehmern ausgeschaltet
Individuelle Einstellungen	ohne öffentliches Paßwort
ISDN-Dienstekennung	SPEECH
Klingelrhythmus für Amtrufe	posttypisches Klingeln
Klingelrhythmus für interne Rufe	Nebenstellen-Klingeln
Klingelrhythmus für Türklingeln	nebenstellenähnliches Klingeln
Kurzwahlspeicher 110	Rufnummer 110
Kurzwahlspeicher 112	Rufnummer 112
Kurzwahlspeicher 115	Rufnummer 115
Kurzwahlspeicher 298	Rufnummer Auerswald Mailbox
Kurzwahlspeicher 299	Rufnummer Auerswald Kundendienst TK-Anlagen
Notruf-Vorrangschaltung	aus
Paßworte	2222 - öffentliches Paßwort 1111 - geheimes Paßwort 4321 - externes Paßwort 9999 - privater Amtzugang 0000 - Paßworte für Fernschalten
PC-Apparat	Apparat 31
Programmierapparat	Apparat 31
Rufweiterschaltung, Rufumleitung intern	ausgeschaltet
Sammelrufgruppen	keine Voreinstellung

Funktion	Einstellung bei Auslieferung
Schaltrelais 1 und 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakte ausgeschaltet • Betriebsart 0, keine Rufnummer eingetragen, alle Teilnehmer schaltberechtigt • Haltezeit: 15 Minuten (Betriebsart 2), 1 Sekunde (Betriebsart 3)
Schaltrelais 3-6	auf Türfunktionen eingestellt
Sekretärin-Schaltung	ausgeschaltet
Sperrnummern	0190-Rufnummern
Tag- / Nachtschaltung (Konfigurationen 0-9)	Tagschaltung (Konfiguration 0) eingeschaltet
Türklingel 1-4	Teilnehmer 31 wird von Türklingel 1-4 gerufen
Türöffner-Erlaubnis für Tür 1 / Tür 2	alle Teilnehmer mit Türöffner-Erlaubnis
Türöffnerzeit	5 Sekunden
Wählton-Art	bei allen Teilnehmern Nebenstellen-Wählton
Wartemusik	interner Melodiegenerator eingeschaltet
Weckzeiten	Weckliste ohne Einträge
Zuordnung Systemdisplay	ausgeschaltet
Zweitklingel	bei Türklingel 1-4 und Alarmkontakte 1 und 2

4 Kurzbedienung und die wichtigsten Rufnummern

Im folgenden Kapitel lernen Sie die wichtigsten Funktionen des ETS-2116 I kennen. Anhand von Beispielen führen Sie Gespräche, benutzen den Kurzwahlspeicher und lernen die Türfunktionen, die Funktionen des Weitervermittels, Pick-up und der Rückfrage kennen. Damit diese Beispiele durchführbar sind, sollten möglichst alle Ihre Telefone und auch die Türklingel und der Türöffnerkontakt angeschlossen sein.

Es werden zunächst nur die wichtigsten Funktionen beschrieben. Bei den Beispielen sind von Ihnen durchgeführte Änderungen der Programmierungen, wie z. B. Amtsberechtigungen, Rufumleitungen etc., nicht berücksichtigt. Verwenden Sie daher für das erste Kennenlernen die Anlage im Auslieferungszustand (Mehrgeräteanschluß) oder programmieren Sie den ISDN-Anschluß entsprechend [Kapitel Überprüfen des Amtanschlusses](#), [Einstellen der Anschlußart](#).

Da sowohl Telefone mit dem Impulswahlverfahren (I WV) als auch solche mit Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV) angeschlossen werden können, ergeben sich bei der Bedienung geringfügige Unterschiede. Alle Rufnummern des ETS-2116 I haben unabhängig vom Wahlverfahren der einzelnen Telefone die gleiche Funktion. Bei MFV-Telefonen muß lediglich vorab die FLASH-Taste gedrückt werden, wenn dieser Teilnehmer sich bereits in einem Gesprächszustand mit einem anderen Teilnehmer / Amt befindet. Die beschriebenen Funktionen gelten für I WV-Telefone. Abweichungen für MFV-Telefone werden in Klammern () angegeben.

Die Einstellung von bestimmten Eigenschaften, die Sie nach dem Abheben des Hörers oder im Programmiermodus mittels Telefon mit der entsprechenden Ziffernwahl erreichen möchten, wird jeweils mit einem Quittungston oder Fehlerlon bestätigt. Haben Sie die Eingabe fehlerfrei vorgenommen, ist der Quittungston zu hören. Hören Sie den Fehlerlon, ist Ihnen ein Fehler unterlaufen (Ziffern vertauscht etc.). Legen Sie den Hörer auf, nehmen ihn wieder ab und wiederholen Sie die Eingabe (siehe auch [Kapitel Programmierfunktionen](#) und [Kapitel Interne Töne probenhören](#)).

4.1 Interngespräch

Sie möchten mit Apparat 35 sprechen:

- ☞ Hörer abnehmen - internen Wählton abwarten - "35" wählen (Nummer des gewünschten Teilnehmers) - 35 klingelt - 35 nimmt ab - Gespräch besteht.

4.2 Gehendes Amtgespräch

Sie möchten die Rufnummer 0815-4711 anrufen:

- ☞ Hörer abnehmen - internen Wählton abwarten - "0" wählen - Wählton vom Amt ist hörbar - "08154711" wählen - warten, bis sich Teilnehmer meldet - Gespräch besteht.
- ☞ Hinweis: Die erste "0" (sogenannte Amtzugangsziffer) gehört nicht zur Rufnummer des Amtteilnehmers. Sie signalisiert der Anlage nur, daß Sie mit dem Amt telefonieren möchten. Fängt die eigentliche Rufnummer z. B. mit einer "0" an, so müssen Sie diese ebenfalls wählen.
- ☞ Hinweis: Ist die Wahlpause zwischen den einzelnen Ziffern länger als 20 Sekunden beendet das Amt den Wahlvorgang. Legen Sie in diesem Fall den Hörer auf und wiederholen ggf. den gesamten Wählvorgang.
- ☞ Hinweis: Es ist nicht erforderlich, nach der Amtzugangsziffer auf den Wählton vom Amt zu warten.

4.3 Gehendes Privatgespräch über zweite Amtzugangsziffer (Privatgespräch)

Das ETS-2116 I stellt für Privatgespräche über Amt eine zweite Amtzugangsziffer zur Verfügung. Dies ist für die Gesprächs- und Gebührenerfassung sinnvoll, da die Erfassung und der Ausdruck der Gesprächsdaten für Privatgespräche getrennt erfolgen kann.

Für solche Privatgespräche erfolgt der Amtzugang mit den Ziffern "90PPPP0" anstelle der "0". PPPP ist ein 4-stelliges Paßwort, das im Auslieferungszustand auf 9999 eingestellt ist. Bis auf die geänderte Zugangsziffer und das Paßwort wird der Amtzugang auf die gleiche Weise vorgenommen, wie beim normalen Amtzugang (siehe vorangegangenes Kapitel).

- ☞ Hinweis: Der Teilnehmer, der Gespräche mit der zweiten Amtzugangsziffer "90" führt, hat die volle Amberechtigung. Die eingestellte teilnehmerbezogene Amberechtigungsstufe (siehe [Kapitel Amberechtigung](#)) bleibt davon unberührt.

4.4 Kommendes Amtgespräch

Sie hören es klingeln und möchten das Amtgespräch annehmen:

- ☞ Fall 1: Ihr eigener Apparat klingelt: Hörer abnehmen und sprechen.
- ☞ Fall 2: Ihr eigener Apparat klingelt nicht: Hörer abnehmen - "60" (für Amt-Pick-up) oder "61" (für Pick-up eines beliebigen Rufes) wählen - Gespräch besteht.

4.5 Weitergabe

Sie möchten ein bestehendes Amtgespräch an Teilnehmer 35 weitergeben:

- ☞ Sie sprechen mit dem Amt. "35" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "35" wählen) - 35 klingelt - 35 nimmt ab - mit 35 sprechen - Hörer auflegen - 35 spricht mit dem Amt.

4.6 Rückfrage

Sie möchten ein Gespräch kurz unterbrechen und Teilnehmer 35 etwas fragen. Danach möchten Sie zurück in das vorherige Gespräch:

- ☞ Fall 1: Sie sprechen mit einem Teilnehmer (intern oder Amt) - "35" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "35" wählen) - 35 klingelt - 35 nimmt ab - mit 35 sprechen - 35 legt auf - Sie sprechen automatisch wieder mit dem vorherigen Teilnehmer.
- ☞ Fall 2: Sie sprechen mit einem Teilnehmer (intern oder Amt) - "35" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "35" wählen) - 35 klingelt - 35 nimmt ab - mit 35 sprechen - "8" wählen (bei MFV-Telefonen die FLASH-Taste drücken und dann "8" wählen) - Sie sprechen wieder mit dem vorherigen Teilnehmer - Teilnehmer 35 erhält den Besetztton.
- ☞ Hinweis: Aus einem Amtgespräch sind Rückfragen mit jedem Teilnehmer möglich. Davon ausgenommen sind Teilnehmer, die als reine Türapparate programmiert wurden. Wählen Sie einen solchen Teilnehmer an, hören Sie für ca. 2 Sekunden den Besetztton und sind danach wieder mit Ihrem bisherigen Gesprächspartner verbunden.
- ☞ Hinweis: Ist der zum Rücksprechen gerufene Teilnehmer besetzt, so ist ebenfalls 2 Sekunden lang der Besetztton zu hören. Danach wird zum vorangegangenen Gespräch zurückgeschaltet.
- ☞ Hinweis: Nimmt der zum Rücksprechen gerufene Teilnehmer nicht ab, wählen Sie die Ziffer "8" (bei MFV-Telefonen die FLASH-Taste drücken und dann "8" wählen). Danach wird zum vorangegangenen Gespräch zurückgeschaltet.

4.7 Pick-up

Sie möchten den für einen beliebigen Teilnehmer oder für Teilnehmer 35 bestimmten Ruf vom Amt bzw. intern annehmen:

- ☞ Fall 1: Ruf (intern, Amt, Tür) an einen bestimmten Teilnehmer (gezieltes Pick-up): Hörer abnehmen - "6nn" wählen (nn=Rufnummer des Teilnehmers 31-38 und 41-48 mit Erweiterung, im Beispiel nn=35) - Gespräch besteht.
- ☞ Fall 2: Ruf vom Amt an einen beliebigen Teilnehmer: Hörer abnehmen - "60" wählen - Gespräch besteht. Diese Funktion ist dann sinnvoll, wenn Sie ausschließlich Amtgespräche heranziehen wollen.

- ☞ Fall 3: Sie wissen nicht woher der Ruf (intern, Amt, Tür) kommt und welcher Apparat klingelt (ungezieltes Pick-up): Hörer abnehmen - "61" wählen - Gespräch besteht.
- ☞ Hinweis: Ein Rückruf kann nicht mit Pick-up entgegengenommen werden.
- ☞ Hinweis: Wird aus einem bestehendem Gespräch heraus ein Pick-up durchgeführt, so muß bei MFV-Telefonen vorab die FLASH-Taste gedrückt werden.

4.8 Parken eines Gespräches

Um aus einem bestehenden Gespräch heraus eine Rückfrage in den Raum zu machen, ohne daß der Gesprächspartner mithören kann, können Sie den aktuellen Partner zeitweilig aus dem Gespräch schalten (Stummschalten). Während dieser Zeit erklingt für den wartenden, externen Teilnehmer die Wartemusik.

- ☞ Sie sprechen mit einem Teilnehmer - "7" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "7" wählen) - das Gespräch ist stumm geschaltet - Sie können sprechen, ohne daß Ihr Gesprächspartner mithört - "7" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "7" wählen) - Sie sind wieder mit Ihrem Gesprächspartner verbunden.

4.9 Kurzwahl

Sie möchten die im Kurzwahlspeicher 299 gespeicherte Rufnummer anwählen:

- ☞ Hörer abnehmen - "299" wählen - das ETS-2116 I wählt die Rufnummer (im Auslieferungszustand ist die Rufnummer des Auerswald Kundendienstes für TK-Anlagen eingetragen) - warten, bis sich der Teilnehmer meldet - das Gespräch besteht.

Sie möchten aus einem bestehenden Gespräch heraus zur Rückfrage die im Kurzwahlspeicher 299 abgelegte Rufnummer nutzen:

- ☞ Sie sprechen mit einem Teilnehmer - "299" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "299" wählen) - das ETS-2116 I wählt die Rufnummer - warten, bis sich der Teilnehmer meldet - das Gespräch besteht - "8" wählen (bei MFV-Telefonen die FLASH-Taste drücken und dann "8" wählen) - Sie sprechen wieder mit dem vorherigen Teilnehmer.
- ☞ Hinweis: Um den Kurzwahlspeicher benutzen zu können, müssen zuvor die gewünschten Speicher mit den entsprechenden Rufnummern programmiert worden sein (siehe [Kapitel Kurzwahlnummern programmieren und löschen](#)). Sie können bis zu 200 Kurzwahlnummern programmieren. Ist die entsprechende Kurzwahlnummer nicht mit einer Amtrufnummer belegt, so erhalten Sie den Besetztton eingespielt.
- ☞ Hinweis: An die im Kurzwahlspeicher abgelegte und automatisch gewählte Rufnummer können beliebige Ziffern angehängt werden (einschließlich der Amtrufnummer nicht mehr als 32 Ziffern). Wählen Sie einfach direkt nach Eingabe der Kurzwahlnummer weiter. Bis 15 Sekunden nach Ende der automatischen Wahl durch das ETS-2116 I ist dies möglich.
- ☞ Hinweis: Haben Sie aus einem bestehenden Gespräch eine Rückfrageverbindung über eine Kurzwahl aufgebaut, können Sie zwischen den Teilnehmern hin- und herschalten (Makeln, siehe [Kapitel Makeln intern](#), [Makeln Amt](#), [Makeln Türstation](#)) oder auch mit beiden Teilnehmern gleichzeitig sprechen (Konferenz, siehe [Kapitel Konferenz einleiten](#)).

- ☞ Hinweis: Im Auslieferungszustand ist im Kurzwahlspeicher 298 die Rufnummer der Auerswald Mailbox und im Kurzwahlspeicher 299 die Rufnummer des Auerswald Kundendienstes für TK-Anlagen eingetragen.

4. 10 Kurzwahl über zweite Amtzugangsnummer (Privatgespräch)

Die Kurzwahlspeicher können auch für Privatgespräche genutzt werden, indem der dreistelligen Kurzwahl die Ziffern "90PPPP" (PPPP=4-stelliges Paßwort, im Auslieferungszustand PPPP=9999) vorangestellt werden.

Sie möchten die im Kurzwahlspeicher 299 gespeicherte Rufnummer für ein Privatgespräch anwählen:

- ☞ Hörer abnehmen - "90PPPP 299" wählen - das ETS-2116 I wählt die Rufnummer - warten, bis sich der Teilnehmer meldet - das Gespräch besteht.
- ☞ Hinweis: Auch aus einem bestehenden Gespräch heraus ist die Verwendung der zweiten Amtzugangsnummer einschließlich Kurzwahl (z. B. als Rückfrage) möglich.
- ☞ Hinweis: Das Paßwort muß vorher programmiert werden (siehe [Kapitel Paßwort ändern](#)). Im Auslieferungszustand ist es „9999“.

4. 11 Türsprechen mit Türöffnen

Sie möchten mit dem Besucher vor der Tür sprechen und ggf. die Tür öffnen:

- ☞ Fall 1: Ihr Apparat klingelt und Sie nehmen das Türgespräch innerhalb von 30 Sekunden an: Hörer abnehmen - mit der Türstation sprechen. Zum Türöffnen "2" wählen (bei MFV-Telefonen die FLASH-Taste drücken und dann "2" wählen) - Türöffner wird 5 Sekunden (einstellbare Zeit) aktiviert - danach mit der Türstation weitersprechen oder auflegen.
- ☞ Fall 2: Ihr Apparat war nicht auf Türklingeln gestellt oder Sie haben länger als 30 Sekunden gewartet: Hörer abnehmen - "51" (2. Türstation "52") wählen - mit der Tür sprechen. Zum Türöffnen "2" nachwählen (bei MFV-Telefonen die FLASH-Taste drücken und dann "2" wählen) - Türöffner wird 5 Sekunden (einstellbare Zeit) aktiviert - danach mit der Tür weitersprechen oder auflegen.
- ☞ Fall 3: Sie sprechen mit einem Teilnehmer und Ihr Apparat ist auf Türklingeln gestellt. Werden Sie jetzt von der Tür gerufen, wird Ihrem Gespräch der Tür-Anklopfton (siehe [Kapitel Interne Töne probenhören](#)) eingespielt. Wollen Sie mit der Tür sprechen - "51" (2. Türstation "52") wählen - (bei MFV-Telefonen die FLASH-Taste drücken und dann "51" bzw. "52" wählen) - mit Türstation sprechen. Zum Türöffnen "2" nachwählen (bei MFV-Telefonen die FLASH-Taste drücken und dann "2" wählen) - Türöffner wird 5 Sekunden (einstellbare Zeit) aktiviert - "8" wählen (bei MFV-Telefonen die FLASH-Taste drücken und dann "8" wählen) - Sie sprechen wieder mit dem vorherigen Teilnehmer.
- ☞ Hinweis: Sie können natürlich auch ohne Türsprechen durch Wahl der "51" (bzw. "52") und Nachwahl der "2" die Tür öffnen. Bei MFV-Telefonen muß vor der Ziffer "2" unbedingt die FLASH-Taste gedrückt werden.
- ☞ Hinweis: Nur Teilnehmer mit Türöffnerberechtigung können die hier erläuterten Funktionen ausführen.

4. 12 Die wichtigsten Rufnummern

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die wichtigsten Rufnummern des ETS-2116 I:

Rufnummern, wählbar nach Abheben des Hörers:

IWV-Telefon	MFV-Telefon	Funktion
0	0	Amtzugang (Amt anfordern)
100-299	100-299	Amt-Kurzwahl über Kurzwahlspeicher
31-38, 41-48	31-38, 41-48	Internen Teilnehmer 31-38 und 41-48 (mit Erweiterung) rufen
51 (2)	51 (FLASH, 2)	Mit der Türstation 1 sprechen, Nachwahl von (2) öffnet Tür 1
52 (2)	52 (FLASH, 2)	Mit der Türstation 2 sprechen, Nachwahl von (2) öffnet Tür 2
60	60	Pick-up eines Amrufes
61	61	Pick-up eines beliebigen Rufes (intern, Amt, Tür)
6nn	6nn	Pick-up eines Rufes (intern, Amt, Tür) an internen Teilnehmer nn (nn=31-38 und 41-48)
90PPPP0	90PPPP0	Amtzugang (Amt anfordern, zweite Amtzugangsziffer) Privatgespräch, mit Paßwort PPPP (4-stellig)
90PPPPkkk	90PPPPkkk	Amtzugang mit zweiter Amtzugangsziffer über Kurzwahlnummern kkk (kkk=100-299) und Paßwort PPPP (4-stellig)
2	2	Nachwahl der Ziffer 2: "Amt Reservieren" bei besetztem Amt "Rückruf" einleiten bei besetztem oder abwesendem internen Teilnehmer

Rufnummern, wählbar aus einem bestehenden Gespräch:

IWV-Telefon	MFV-Telefon	Funktion
0	FLASH, 0	Amt anfordern für externe Rückfrage
100-299	FLASH, 100-299	externe Rückfrage über Kurzwahlnummern
31-38, 41-48	FLASH, 31-38, 41-48	interne Rückfrage an Teilnehmer 31-38 und 41-48
51 (2)	FLASH, 51 (FLASH, 2)	interne Rückfrage mit Türstation 1, Nachwahl von (2) öffnet Tür 1
52 (2)	FLASH, 52 (FLASH, 2)	interne Rückfrage mit Türstation 2, Nachwahl von (2) öffnet Tür 2
60	FLASH, 60	Pick-up eines Amrufes (Übergang zum Makeln)
61	FLASH, 61	Pick-up eines beliebigen Rufes (intern, Amt, Tür); (Übergang zum Makeln)

IWV-Telefon	MFV-Telefon	Funktion
6nn	FLASH, 6nn	Pick-up eines Rufes (Intern, Amt, Tür) an internen Teilnehmer nn (nn=31-38 und 41-48); (Übergang zum Makeln)
66	FLASH, 66	Anklopfenden annehmen zur Konferenz
67	FLASH, 67	Anklopfenden annehmen zum Makeln
68	FLASH, 68	Anklopfenden annehmen und Partner auslösen (abschalten vorhergehendes Gespräch)
7	FLASH, 7	Stummschalten (Teilnehmer schaltet sich zeitweilig aus Gespräch), nochmalige Eingabe der Ziffern hebt Stummschalten wieder auf
8	FLASH, 8	Abweisen eines Anklopfenden
90PPPP0	FLASH, 90PPPP0	Rückfrage als Privatgespräch mit Amt über zweite Amtzugangsziffer und Paßwort PPPP
90PPPPkkk	FLASH, 90PPPPkkk	externe Rückfrage als Privatgespräch mit Amt über Kurzwahlnummer kkk (kkk=100-299) mit zweiter Amtzugangsziffer und Paßwort PPPP

Rufnummern, wählbar aus einem Gespräch heraus, wenn noch ein Teilnehmer im Hintergrund wartet (z. B. während eines Rückfrage-Gespräches):

IWV-Telefon	MFV-Telefon	Funktion
1	FLASH, 1	Makeln bei Amt- und Interngespräch (Hin- und Herschalten zwischen den Partnern)
2	FLASH, 2	Tür öffnen (nur bei Türgespräch)
512	FLASH, 512	Tür 1 öffnen bei Nicht-Türgespräch
522	FLASH, 522	Tür 2 öffnen bei Nicht-Türgespräch
6	FLASH, 6	Konferenz einleiten
7	FLASH, 7	Stummschalten (Teilnehmer schaltet sich zeitweilig aus Gespräch), nochmalige Eingabe der Ziffern hebt Stummschalten wieder auf
8	FLASH, 8	Gespräch beenden, zurück zum wartenden Teilnehmer, Konferenz beenden

5 Ausführliche Bedienanleitung

Im [Kapitel Kurzbedienung und die wichtigsten Rufnummern](#) haben Sie die wichtigsten Funktionen des ETS-2116 I kennengelernt. Zusätzlich bietet Ihnen das ETS-2116 I noch viele Funktionen, die den Komfort des Systems wesentlich erhöhen. In den folgenden zwei Kapiteln sind die Funktionen ausführlich beschrieben. Zum besseren Überblick finden Sie am Ende dieser Kapitel ein vollständiges Rufnummernverzeichnis.

Einige der im folgenden beschriebenen Funktionen, z. B. Rufumleitung, Anrufschutz, Babyruf, Weckzeiten, Zweitklingel usw. sind als individuelle Einstellungen (beginnend mit der Ziffer "7") von jedem Teilnehmer (nach erteilter Erlaubnis) aus einstellbar.

5.1 Amtleitung reservieren

Sie möchten sich eine Amtleitung reservieren, da beide Nutzkanäle (Amtleitungen) gerade belegt sind:

- ☞ Sie haben eine "0" für den Amtzugang gewählt - Besetztton ist zu hören - "2" nachwählen - Quittungston abwarten - auflegen - Ihr Apparat klingelt, wenn eine Amtleitung wieder frei ist - Hörer abnehmen - Verbindung mit Amt besteht - gewünschte Rufnummer (jetzt ohne Amtzugangsziffer!) wählen. Selbstverständlich können Sie in der Zwischenzeit interne Gespräche führen.
- ☞ Hinweis: Da Sie bereits mit dem Amt verbunden sind, ist jetzt eine Kurzwahl nicht möglich.

5.2 Einmann-Vermitteln (Vermitteln besonderer Art)

Sie möchten das Amtgespräch an Apparat 35 weitergeben, ohne warten zu müssen, bis Teilnehmer 35 abnimmt:

- ☞ Fall 1: Sie sprechen mit einem Amtteilnehmer - "35" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "35" wählen) - 35 klingelt - Hörer auflegen - 35 wird weiter gerufen - 35 nimmt ab - 35 spricht sofort mit dem Amtteilnehmer.
- ☞ Fall 2: Sie sprechen mit einem Amtteilnehmer - "35" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "35" wählen) - 35 klingelt - Hörer auflegen - 35 wird weiter gerufen - 35 nimmt nicht ab - nach 60 Sekunden geht der Ruf wieder zurück an den eigenen Apparat (Ihr Apparat klingelt wieder).
- ☞ Hinweis: Wird im Fall 2 am eigenen Apparat innerhalb von weiteren 60 Sekunden nicht abgenommen, so wird der Vorgang abgebrochen und das Amtgespräch getrennt.
- ☞ Hinweis: Ist der eigene Apparat inzwischen belegt, so wird bereits nach den ersten 60 Sekunden der Vorgang abgebrochen und das Amtgespräch getrennt.
- ☞ Hinweis: Sie können das Amtgespräch auch an Teilnehmer von Sammelruf-Gruppen oder über Coderuf vermitteln.
- ☞ Hinweis: Führt der gerufene Teilnehmer bereits ein Gespräch, so erhalten Sie ein Besetztzeichen eingespielt und sind nach 2 Sekunden wieder mit dem vorherigen Teilnehmer verbunden.

5.3 Sammelruf

Sie möchten mehrere (zuvor programmierte) Teilnehmer gleichzeitig rufen:

- ☞ Fall 1: Hörer abnehmen - "30g" wählen (g=1-8) - die unter der Gruppennummer g programmierten Teilnehmer werden gleichzeitig gerufen - einer der Teilnehmer nimmt ab - Gespräch besteht.
- ☞ Fall 2: Sie sind in einem Gespräch und wollen Rückfrage mit einem Teilnehmer aus einer bestimmten Teilnehmergruppe nehmen: "30g" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "30g" wählen) - die unter der Gruppennummer g programmierten Teilnehmer werden gleichzeitig gerufen - einer der Teilnehmer nimmt ab - Gespräch besteht.
- ☞ Hinweis: Es ist nicht möglich, daß mehrere Teilnehmer abheben und damit eine Konferenz aufbauen.
- ☞ Hinweis: Die Teilnehmergruppen müssen vorher entsprechend programmiert werden (siehe [Kapitel Sammelruf-Gruppen](#)). Ist die gewählte Gruppennummer nicht programmiert, hören Sie den Besetztton. Im Fall einer Rückfrage werden Sie nach 2 Sekunden wieder in das vorhergehende Gespräch zurückgeschaltet.

5.4 Coderuf

Sie möchten eine bestimmte Person, mit der Sie eines der fünf Klingelzeichen c (c=1-5)

- c=1: 1 x lang und 1 x kurz, Pause.
- c=2: 1 x lang und 2 x kurz, Pause.
- c=3: 1 x lang und 3 x kurz, Pause.
- c=4: 1 x lang und 4 x kurz, Pause.
- c=5: 1 x lang und 5 x kurz, Pause.

vereinbart haben (z. B. 1 x lang und 3 x kurz), über irgendeinen der angeschlossenen Apparate erreichen:

- ☞ Fall 1: Hörer abnehmen - "40c" wählen (c=1-5, in diesem Beispiel=3) - alle nichtabgehobenen, im Coderuf einbezogenen Apparate klingeln im gewünschten Rufrythmus.
- ☞ Fall 2: Sie sind in einem Gespräch und möchten Rückfrage mit einem bestimmten Teilnehmer, mit dem Sie ein besonderes Klingelzeichen vereinbart haben (z. B. 1 x lang, 3 x kurz), halten: "40c" wählen (c=1-5, in diesem Beispiel c=3), (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "40c" wählen) - alle freien Apparate klingeln im gewünschten Rufrythmus.
- ☞ Hinweis: Apparate, bei denen Coderuf verboten wurde (siehe [Kapitel Coderuf-Erlaubnis](#)), klingeln nicht bei Coderuf.

5.5 Konferenz einleiten

Sie möchten zu einem bestehenden Gespräch (intern oder Amtgespräch) den Teilnehmer 35 hinzuziehen:

- ☞ Sie sprechen mit einem internen Teilnehmer - "35" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "35" wählen) - 35 klingelt - 35 nimmt ab - mit 35 sprechen - "6" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "6" wählen) - alle drei Teilnehmer können jetzt miteinander sprechen.

Sie möchten zu einem bestehenden internen Gespräch einen Amtteilnehmer hinzuziehen:

- ☞ Sie sprechen mit einem internen Teilnehmer - "0" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "0" wählen), dann Teilnehmernummer wählen - Teilnehmer nimmt ab - mit Teilnehmer sprechen - "6" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "6" wählen) - alle drei Teilnehmer können jetzt miteinander sprechen.

Sie möchten zu einem bestehenden Amtgespräch einen weiteren Amtteilnehmer hinzuziehen:

- ☞ Fall 1: Sie sprechen mit einem Amtteilnehmer - "0" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "0" wählen), dann Teilnehmernummer wählen - Teilnehmer nimmt ab - mit Teilnehmer sprechen - "6" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "6" wählen) - alle drei Teilnehmer können jetzt miteinander sprechen.
- ☞ Fall 2: Sie sprechen mit einem Amtteilnehmer - ein weiterer Amtteilnehmer signalisiert seinen Verbindungswunsch - Sie hören den Anklöpfton - "66" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "66" wählen) - alle drei Teilnehmer können jetzt miteinander sprechen.
- ☞ Hinweis: Die Türsprechstelle können Sie auch in eine Konferenz einbeziehen.
- ☞ Hinweis: Ist an einer Konferenz mit drei internen Teilnehmern ein Freisprechtelefon beteiligt, so kann es hierbei eventuell zu Echoeffekten kommen.

5.6 Konferenz beenden

Sie möchten eine Konferenz beenden:

- ☞ Fall 1: Sie sprechen mit zwei internen Teilnehmern (oder einem internen und einem Amtteilnehmer) - Hörer auflegen - die beiden verbleibenden Teilnehmer können weiter miteinander sprechen.
- ☞ Fall 2: Sie sprechen mit zwei internen Teilnehmern (oder einem internen und einem Amtteilnehmer) - "8" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "8" wählen) - Sie sprechen mit dem Teilnehmer, mit dem Sie zuletzt gesprochen haben - Sie sind im Zustand Makeln.
- ☞ Fall 3: Sie sprechen mit zwei Amtteilnehmern - Hörer auflegen - die Konferenz wird getrennt - die beiden Amtteilnehmer erhalten den Besetztton.
- ☞ Fall 4: Sie sprechen mit zwei Amtteilnehmern - "8" (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "8" wählen) wählen - Sie sprechen mit dem Amtteilnehmer, mit dem Sie zuletzt vor Einleiten der Konferenz gesprochen haben - Sie sind im Zustand Makeln. Möchten Sie das Makeln am Amt beenden - Hörer auflegen. Beide Amtverbindungen werden getrennt.
- ☞ Hinweis: Beenden Sie die Konferenz mit einem Amtteilnehmer und einer Türstation durch Auflegen des Hörers, werden beide Verbindungen getrennt.

5.7 Makeln intern

Sie möchten wechselweise mit Teilnehmer 34 und 35 sprechen:

- ☞ Sie sprechen mit Teilnehmer 34 - "35" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "35" wählen) - mit Teilnehmer 35 sprechen - durch Wählen der "1" zwischen Teilnehmer 35 und 34 hin- und herschalten (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "1" wählen).

5.8 Makeln intern beenden

Sie möchten das Wechselgespräch mit den Teilnehmern 34 und 35 beenden:

- ☞ Fall 1: Sie möchten nur noch mit Teilnehmer 34 weitersprechen. Sie sprechen gerade mit Teilnehmer 35, Teilnehmer 34 wartet im Hintergrund - "8" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "8" wählen) - Sie sprechen wieder mit Teilnehmer 34, Gespräch mit Teilnehmer 35 wird getrennt, Teilnehmer 35 erhält den Besetztton.
- ☞ Fall 2: Sie möchten die Teilnehmer 34 und 35 miteinander verbinden. Sie sprechen mit einem der beiden Teilnehmer - Hörer auflegen - Teilnehmer 34 und 35 sind miteinander verbunden.
- ☞ Fall 3: Sie sprechen mit Teilnehmer 35, Teilnehmer 35 legt auf - Sie sprechen wieder mit Teilnehmer 34.

5.9 Makeln Amt

Sie möchten wechselweise mit zwei Amtteilnehmern sprechen:

- ☞ Fall 1: Sie sprechen mit einem Teilnehmer - "0" wählen, Rufnummer des zweiten Amtteilnehmers wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken, dann "0" wählen und zweite Teilnehmerrufnummer wählen) - mit zweitem Teilnehmer sprechen - durch Wählen der "1" zwischen beiden Teilnehmern hin- und herschalten (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "1" wählen).
- ☞ Fall 2: Sie sprechen mit einem Amtteilnehmer - ein weiterer Amtteilnehmer signalisiert seinen Verbindungswunsch - Sie hören den Anklopftton - "67" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "67" wählen) - mit Teilnehmer (Anklopfer) sprechen - durch Wählen der "1" zwischen beiden Teilnehmern hin- und herschalten (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "1" wählen).
- ☞ Fall 3: Sie sprechen mit einem Amtteilnehmer - ein weiterer Amtteilnehmer signalisiert seinen Verbindungswunsch und ein anderer Teilnehmer klingelt - "60" für Amt-Pick-Up wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "60" wählen) - mit Teilnehmer sprechen - durch Wählen der "1" zwischen beiden Teilnehmern hin- und herschalten (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "1" wählen).
- ☞ Hinweis: Legen Sie beim Makeln mit beiden Amtverbindungen auf, werden beide Amtverbindungen getrennt.
- ☞ Hinweis: Sie können auch mit einem Amtteilnehmer und einem internen Teilnehmer makeln. Legen Sie hier auf, werden Amtteilnehmer und interner Teilnehmer verbunden.

5.10 Makeln Amt beenden

- ☞ Fall 1: Sie möchten das Makeln am Amt beenden und nur noch mit dem ersten Teilnehmer weitersprechen:
Sie sprechen mit dem zweiten Teilnehmer - "8" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "8" wählen) - Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer wird getrennt - Sie sprechen mit dem ersten Teilnehmer.
- ☞ Fall 2: Sie möchten das Makeln am Amt beenden:
Sie sprechen mit einem der beiden Amtteilnehmer - Hörer auflegen. Beide Amtverbindungen werden getrennt.

- ☞ Fall 3 - Einer der beiden externen Teilnehmer legt auf. Sie sprechen mit dem Teilnehmer, der nicht aufgelegt hat.

5.11 Makeln Türstation

Sie möchten wechselweise mit Teilnehmer 33 und der Tür sprechen:

- ☞ Sie sprechen mit Teilnehmer 33 - "51" (bzw. "52") wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "51" oder "52" wählen) - mit der Tür sprechen - durch Wählen der "1" zwischen Teilnehmer 33 und der Tür hin- und herschalten (bei MFV-Telefonen immer zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "1" wählen).
- ☞ Hinweis: Wollen Sie aus einem Amtgespräch mit der Tür sprechen, sind die gleichen Eingaben zu tätigen.

5.12 Makeln Türstation beenden

Sie möchten das Wechselgespräch mit Teilnehmer 33 und der Türstation beenden.

- ☞ Fall 1: Sie möchten nur noch mit Teilnehmer 33 weitersprechen. Sie sprechen gerade mit der Tür, Teilnehmer 33 wartet im Hintergrund - "8" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "8" wählen) - Sie sprechen wieder mit Teilnehmer 33, die Türstation wird abgeschaltet.
- ☞ Fall 2: Sie möchten Teilnehmer 33 und die Türstation miteinander verbinden. Sie sprechen mit einem der beiden Teilnehmer - Hörer auflegen - Teilnehmer 33 und die Türstation sind miteinander verbunden.
- ☞ Fall 3: Sie möchten nur noch mit der Türstation weitersprechen. Sie sprechen gerade mit Teilnehmer 33 - "8" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "8" wählen) - Sie sprechen wieder mit der Türstation - Teilnehmer 33 erhält den Besetztton.
- ☞ Hinweis: Wollen Sie das Makeln mit der Türstation aus einem Amtgespräch beenden, sind die gleichen Eingaben entsprechend Fall 1 und 3 zu tätigen. Fall 2 - Amtteilnehmer und die Türstation miteinander verbinden - wird nicht realisiert. Legen Sie hier auf, wird die Türstation abgeschaltet und der Amtteilnehmer erhält den Besetztton.

5.13 Rufumleitung intern

Die Rufumleitung bewirkt, daß interne oder kommende Anrufer auf das interne Umleitungsziel (Zielapparat) geleitet werden. Der Ruf wird unmittelbar, ohne Verzögerung weitergeleitet. Die Rufumleitung wird jeweils vom umzuleitenden Apparat aus eingestellt. Sie müssen also vor einem Ortswechsel wissen, wohin Sie gehen werden.

Sie möchten die an Ihren Apparat gerichteten Rufe auf den Apparat 35 umleiten:

- ☞ Hörer abnehmen - "710nn" wählen (nn=Rufnummer des Zielteilnehmers 31-38 und 41-48 mit Erweiterung, im Beispiel ist nn=35 die Nummer des Zielapparates) - Quittingston abwarten - Hörer auflegen.
- ☞ Hinweis: Die Rufumleitung erfolgt einstufig, d. h. eine am Umleitungsziel etwa bestehende Rufumleitung wirkt nicht. Ist am Umleitungsziel eine **Rufweiterschaltung** auf einen anderen Teilnehmer eingestellt, so wird diese wirksam.

- ☞ Hinweis: Alle am internen Anschluß durch Initialisierung oder Programmierung eingestellten Eigenschaften werden nicht mit umgeleitet, es gelten die am Umleitungsziel eingestellten Eigenschaften.
- ☞ Hinweis: Am umgeleiteten Apparat ist statt des Wähltones der Sonderwählton (siehe [Kapitel Interne Töne probenhören](#)) zu hören.
- ☞ Hinweis: Die Rufumleitung bei Rufen vom Amt wird auch zu einem Zielapparat ausgeführt, der keine Amtberechtigung besitzt.
- ☞ Hinweis: Diese Einstellungen können Sie bei erteilter Erlaubnis an jedem Teilnehmeranschluß, wählbar nach dem Abheben des Hörers, mit oder ohne öffentlichem Paßwort nutzen (siehe [Kapitel Paßwortschutz](#)). Ausgenommen sind Anschlüsse als "nur Türapparat", "direkter Amtapparat" und aktive "Baby- / Seniorenapparate".

5.14 Rufumleitung intern ausschalten

Sie möchten die Rufumleitung von Ihrem Apparat auf einen anderen wieder ausschalten:

- ☞ Hörer abnehmen - "713nn" (Rufnummer des umgeleiteten Teilnehmers) wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen.
- ☞ Hinweis: Von **jedem** beliebigen Apparat aus kann eine Rufumleitung (vom umgeleiteten Apparat nn zum Zielapparat) durch Wählen von "713nn" ausgeschaltet werden. "713nn" hebt Rufumleitung, Rufweitzerschaltung und Follow-me auf.
- ☞ Hinweis: Sie können die Rufumleitung auch ausschalten, indem Sie am **umgeleiteten** Anschluß "710nn" (nn=eigene Nummer) eingeben.

5.15 Rufweitzerschaltung intern

Die Rufweitzerschaltung bewirkt, daß interne oder kommende Amtrufe bei Nichtmelden nach einer einstellbaren Zahl von Kingelsignalen (1-9) auf das interne Umleitungsziel geleitet werden. Das Einstellen der Rufweitzerschaltung erfolgt jeweils von dem umzuleitenden Apparat aus. Sie müssen also vor einem Ortswechsel wissen, wohin Sie gehen werden.

Sie möchten die an Ihren Apparat gerichteten Rufe auf den Apparat 35 nach 5-maligen Kingeln weitzerschalten:

- ☞ Hörer abnehmen - "711nn" wählen (nn=Rufnummer des Zielteilnehmers 31-38 und 41-48 mit Erweiterung, im Beispiel nn=35 Nummer des Zielapparates) - Quittungston abwarten - Hörer auflegen. - "714R" wählen (R=1-9: Anzahl der Klingelrufe, im Beispiel R=5) - Quittungston abwarten - Hörer auflegen.
- ☞ Hinweis: Geben Sie nur die Ziffernfolge "711nn" und nicht "714R" ein, wird keine Rufweitzerschaltung wirksam. Haben Sie "714R" bereits vorher eingegeben, dann wirkt die Ziffernfolge "711nn" entsprechend.
- ☞ Hinweis: Die Rufweitzerschaltung ist mehrstufig, d. h. eine am Umleitungsziel etwa bestehende Rufweitzerschaltung wird wirksam.
- ☞ Hinweis: Alle am internen Anschluß durch Initialisierung oder Programmierung eingestellten Eigenschaften werden nicht mit umgeleitet, es gelten die am Umleitungsziel eingestellten Eigenschaften.
- ☞ Hinweis: Die Rufweitzerschaltung bei Rufen vom Amt wird auch zu einem Zielapparat ausgeführt, der keine Amtberechtigung besitzt.

- ☞ Hinweis: Diese Einstellungen können Sie bei erteilter Erlaubnis an jedem Teilnehmeranschluß, wählbar nach dem Abheben des Hörers, mit oder ohne öffentlichem Paßwort nutzen (siehe [Kapitel Paßwortschutz](#)). Ausgenommen sind Anschlüsse als "nur Türapparat", "direkter Amtapparat" und aktive "Baby- / Seniorenapparate".

5. 16 Rufweiserschaltung intern ausschalten

Sie möchten die Rufweiserschaltung von Ihrem Apparat auf einen anderen wieder ausschalten:

- ☞ Von jeden beliebigen Apparat. Hörer abnehmen - "713nn" (nn=Rufnummer des umgeleiteten Teilnehmers) wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen.
- ☞ Hinweis: Von **jedem** beliebigen Apparat aus kann eine Rufweiserschaltung (vom umgeleiteten Apparat nn zum Zielapparat) durch Wählen von "713nn" ausgeschaltet werden. "713nn" hebt Rufumleitung, Rufweiserschaltung und Follow-me auf.
- ☞ Hinweis: Sie können die Rufweiserschaltung auch ausschalten, indem Sie **am** umgeleiteten Anschluß "711nn" (nn=eigene Nummer) oder "7140" eingeben.

5. 17 Follow-me

Follow-me hat die gleiche Funktion wie die interne Rufumleitung, nur wird es am jeweiligen Zielapparat (statt am umzuleitenden Apparat) eingerichtet. Sie können also von Raum zu Raum gehen und Ihre Gespräche "mitnehmen".

Sie möchten alle Rufe, die an den Apparat 33 gerichtet sind, zum Zielapparat 35 heranholen:

- ☞ Hörer am Zielapparat 35 abnehmen - "712nn" wählen (nn=33: Nummer des umzuleitenden Apparates) - Quittungston abwarten - Hörer auflegen.
- ☞ Hinweis: Am umgeleiteten Apparat ist statt des Wähltones der Sonderwählton (siehe [Kapitel Interne Töne probenhören](#)) zu hören.
- ☞ Hinweis: Hat der Zielapparat (hier Apparat 35) keine Amtberechtigung, so werden die Rufe vom Amt auch zum Zielapparat (hier Apparat 35) umgeleitet.
- ☞ Hinweis: Diese Einstellung können Sie bei erteilter Erlaubnis an jedem Teilnehmeranschluß, wählbar nach dem Abheben des Hörers, mit oder ohne öffentlichem Paßwort nutzen (siehe [Kapitel Paßwortschutz](#)). Ausgenommen sind Anschlüsse als "nur Türapparat", "direkter Amtapparat" und aktive "Baby- / Seniorenapparate".

5. 18 Follow-me ausschalten

Sie möchten die auf den Zielapparat umgeleiteten Rufe wieder ausschalten:

- ☞ An jedem beliebigen Apparat: Hörer abnehmen - "713nn" (nn=Rufnummer des umgeleiteten Teilnehmers) wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen.
- ☞ Hinweis: Von **jedem** beliebigen Apparat aus kann Follow-me (vom umgeleiteten Apparat nn zum Zielapparat) durch Wählen von "713nn" ausgeschaltet werden. "713nn" hebt Rufumleitung, Rufweiserschaltung und Follow-me auf.

☞ Hinweis: Diese Einstellungen können Sie an jedem Teilnehmeranschluß, wählbar nach dem Abheben des Hörers, mit oder ohne öffentlichem Paßwort nutzen (siehe [Kapitel Paßwortschutz](#)).

5. 19 Anrufweitschaltung extern einschalten

Die Anrufweitschaltung zu Amtteilnehmern ist ein ISDN-Merkmal und zu allen Anschlüssen im ISDN, im analogen Telefonnetz und in Funktelefonnetzen weltweit möglich. Sie können sowohl die einzelnen Mehrfachrufnummern des Mehrgeräteanschlusses als auch die Anlagenrufnummer des TK-Anlagenanschlusses weiterschalten. Beachten Sie, daß mit der weitergeschalteten Anlagenrufnummer der gesamte Anschluß weitergeschaltet wird. Wie bei der internen Rufweitschaltung können Sie nur ein Rufweitschaltungsziel angeben.

Im ISDN gibt es 3 Arten der Rufweitschaltung:

- ① Anrufweitschaltung "ständig" bzw. "direkt" (CFU): Der ankommende Ruf wird für die umgeleitete Rufnummer sofort zum programmierten Amtteilnehmer weitergeschaltet.
- ② Anrufweitschaltung "bei Besetzt" (CFB): Ist der aktivierte Teilnehmer besetzt, wird der ankommende Ruf zum programmierten Amtteilnehmer weitergeschaltet.
- ③ Anrufweitschaltung "bei Nichtmelden" (CFNR): Nimmt der aktivierte Teilnehmer den ankommenden Ruf nicht innerhalb von 15 Sekunden an, wird der Ruf zum programmierten Amtteilnehmer weitergeschaltet.

Mit dem ETS-2116 I können Sie alle diese Varianten der externen Anrufweitschaltung nutzen, vorausgesetzt, Sie haben das Dienstmerkmal bei der Deutschen Telekom AG beantragt (z.Z. im Komfortanschluß enthalten) und dem internen Teilnehmer erlaubt, wenigstens eine Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer (DDI) weiterzuleiten.

Ist es einem internen Teilnehmer beim Mehrgeräteanschluß erlaubt, mehrere Mehrfachrufnummern weiterzuschalten, so kann er dies für alle ihm zugeordneten Mehrfachrufnummern tun. Beim TK-Anlagenanschluß kann gleichfalls jeder Teilnehmer (vorausgesetzt er hat die Erlaubnis) die Anlagenrufnummer weiterleiten. Zur Einstellung der Anrufweitschaltung sind zwei grundsätzliche Schritte notwendig:

- ① Eingabe der Zielrufnummer.
- ② Eingabe der Mehrfachrufnummer (Mehrgereäteanschluß) / Nebenstellenrufnummer (DDI) (TK-Anlagenanschluß), die weitergeschaltet werden soll und Einschalten der Funktion.

Sie möchten die Anrufweitschaltung von Ihrem Apparat nutzen und einschalten:

- ☞ 1. Anrufweitschaltung "ständig" bzw. "direkt" (CFU): Hörer abheben - "720r...r" (r...r = Rufnummer des Zienteilnehmers) wählen - Hörer auflegen (die Zielrufnummer wurde gespeichert) - "723x...x" (x...x = Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer (DDI)) wählen - Hörer auflegen (die Anrufweitschaltung "ständig" zur Zielrufnummer wurde eingeschaltet).
- ☞ 2. Anrufweitschaltung "bei Besetzt" (CFB): Hörer abheben - "721r...r" (r...r = Rufnummer des Zienteilnehmers) wählen - Hörer auflegen (die Zielrufnummer wurde gespeichert) - "724x...x" (x...x = Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer (DDI)) wählen - Hörer auflegen (die Anrufweitschaltung "bei Besetzt" zur Zielrufnummer wurde eingeschaltet).
- ☞ 3. Anrufweitschaltung "bei Nichtmelden" (CFNR): Hörer abheben - "722r...r" (r...r = Rufnummer des Zienteilnehmers) wählen - Hörer auflegen (die Zielrufnummer wurde gespeichert) - "725x...x" (x...x = Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer)

mer (DDI)) wählen - Hörer auflegen (die Anrufweberschaltung "bei Nichtmelden" zur Zielrufnummer wurde eingeschaltet).

- ☞ Hinweis: Mit MFV-Telefonen können Sie die Eingabe der variablen Rufnummer r...r und x...x auch mit der Taste "#" abschließen. Sie hören danach den Quittungston.
- ☞ Hinweis: Haben Sie eine Anrufweberschaltung eingeschaltet, so hören Sie nach dem Wählen der Amtzugangsziffer statt des Wähltones der Deutsche Telekom AG einen Sonderton. Der Sonderton macht Sie auf die eingestellte Anrufweberschaltung aufmerksam. Hat der Teilnehmer mehrere Mehrfachrufnummern und die Erlaubnis zum Weberschalten, können Sie diese alle weberschalten. Zu beachten ist, daß in diesem Fall nur bei der ersten, eingetragenen Mehrfachrufnummer der Sonderton zu hören ist.
- ☞ Hinweis: Eine (oder mehrere) Mehrfachrufnummer(n) / Nebenstellenrufnummer(n) (DDI) können nur dann weitergeleitet werden, wenn dies für den Teilnehmer erlaubt ist. Siehe [Kapitel Erlaubnis zur externen Rufweberschaltung](#).
- ☞ Hinweis: Diese Einstellungen können Sie bei erteilter Erlaubnis an jedem Teilnehmeranschluß, wählbar nach dem Abheben des Hörers, mit oder ohne öffentlichem Paßwort nutzen (siehe [Kapitel Paßwortschutz](#)).

5. 20 Anrufweberschaltung extern ausschalten

Sie möchten die Anrufweberschaltung ausschalten:

- ☞ Hörer abheben - "726x...x" (x...x = Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer (DDI)) wählen - Hörer auflegen (die Anrufweberschaltung für die mit x...x gewählte Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer (DDI), gleich welcher Art, wurde ausgeschaltet).
- ☞ Hinweis: Diese Einstellung können Sie bei erteilter Erlaubnis an jedem Teilnehmeranschluß, wählbar nach dem Abheben des Hörers, mit oder ohne öffentlichem Paßwort nutzen (siehe [Kapitel Paßwortschutz](#)).

5. 21 Rückruf programmieren / einleiten

Teilnehmer 35 führt gerade ein Gespräch. Sie möchten ihn erreichen, sobald sein Gespräch beendet ist:

- ☞ Hörer abnehmen - "35" wählen - Besetztton ist zu hören - "2" nachwählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen - sobald das Gespräch von Teilnehmer 35 beendet ist, klingelt der eigene Apparat und Apparat 35 - Sie und Teilnehmer 35 nehmen ab - das Gespräch besteht.

Sie möchten Teilnehmer 35 erreichen, der gerade nicht anwesend ist:

- ☞ Hörer abnehmen - "35" wählen - "2" nachwählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen - sobald Teilnehmer 35 an seinem Apparat das nächste Gespräch geführt und beendet hat, klingelt der eigene Apparat und Apparat 35 - Sie und Teilnehmer 35 nehmen ab - das Gespräch besteht.
- ☞ Hinweis: Ruft das System für den angeforderten Teilnehmer zurück und stellt an Ihrem Anschluß den Besetztzustand fest, wiederholt es dies solange, bis es den Rückruf absetzen kann.
- ☞ Hinweis: Durch Nachwahl der Ziffer "2" können Sie bei besetzten Amtverbindungen auch ein Amt anfordern. Wählen Sie nach der Amtzugangsziffer (die Amtverbindungen sind besetzt und Sie erhalten den Besetztton) die Ziffer "2" nach, so wird Ihnen ein Amt nach Freiwerden zugeordnet.

5. 22 Gesprächsübernahme

Sie möchten das Amtgespräch, das Teilnehmer 35 (z. B. Ihr Anrufbeantworter) führt, übernehmen:

- ☞ Hörer abnehmen - "nn" wählen (nn=Rufnummer des Teilnehmers 31-38 und 41-48 mit Erweiterung) - Sie hören den Besetztton - "6" wählen - Sie sind mit dem Gesprächspartner von Teilnehmer 35 verbunden - Teilnehmer 35 erhält Besetztton.
- ☞ Hinweis: Bei Teilnehmer 35 muß Gesprächsübernahme zugelassen sein. Gesprächsübernahme ist dann sinnvoll, wenn beispielsweise Ihr Anrufbeantworter oder Modem einen Anruf vor Ihnen angenommen hat. So können Sie das Amtgespräch dennoch übernehmen.

5. 23 Gesprächsübernahme-Erlaubnis ein- / ausschalten

Sie möchten anderen Teilnehmern gestatten, Amtgespräche, die auf Ihrem Apparat geführt werden, zu übernehmen oder die Übernahme ausschließen:

- ☞ Hörer abnehmen - "705" wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen (Gesprächsübernahme-Erlaubnis aus - Auslieferungszustand).
- ☞ Hörer abnehmen - "704" wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen (Gesprächsübernahme-Erlaubnis ein).
- ☞ Hinweis: Diese Einstellungen können Sie bei erteilter Erlaubnis an jedem Teilnehmeranschluß, wählbar nach dem Abheben des Hörers, mit oder ohne öffentlichem Paßwort nutzen (siehe [Kapitel Paßwortschutz](#)).

5. 24 Gespräch aufschalten

Sollte es erforderlich sein, daß Sie einem Teilnehmer, der gerade ein internes oder ein Amtgespräch führt, eine dringende Information übermitteln müssen, so können Sie sich in sein Gespräch aufschalten. Möchten Sie sich in ein internes Gespräch aufschalten, muß bei **beiden** Teilnehmern die Aufschalt-Erlaubnis eingeschaltet sein. Hat nur ein interner Teilnehmer die Aufschalt-Erlaubnis eingestellt, können Sie sich nicht in das Gespräch aufschalten. Wird eine Aufschaltung wirksam, hören alle Gesprächsteilnehmer im Zeitabstand von ca. 2 Sekunden einen kurzen Ton.

Dies ist aus Datenschutzgründen notwendig, um ein Aufschalten nur zum Mithören auszuschließen.

Sie möchten sich in ein bestehendes Gespräch, das der gewünschte Teilnehmer gerade führt, aufschalten (die internen Teilnehmer haben die Aufschalt-Erlaubnis eingestellt):

- ☞ Hörer abnehmen - "nn4" (nn=Rufnummer des Zielteilnehmers 31-38 und 41-48 mit Erweiterung) wählen - Sie sprechen mit dem Teilnehmer, der andere hört mit, der Aufschaltton wird wirksam - Sie beenden das Gespräch und legen den Hörer auf (von dem Gespräch herunterschalten, Aufschaltton wird abgeschaltet).
- ☞ Hinweis: Sie können sich in ein bestehendes Gespräch (es gibt noch keinen Teilnehmer, der im Hintergrund wartet) aufschalten. Schalten Sie sich in ein Rückfragegespräch auf, erhalten Sie den Besetztton.

5. 25 **Aufschalt-Erlaubnis ein- / ausschalten**

Sie möchten für Ihren Apparat das Aufschalten erlauben:

☞ Hörer abnehmen - "706" wählen - Hörer auflegen

Sie möchten für Ihren Apparat das Aufschalten verbieten:

☞ Hörer abnehmen - "707" wählen - Hörer auflegen

☞ Hinweis: Diese Einstellungen können Sie bei erteilter Erlaubnis an jedem Teilnehmeranschluß, wählbar nach dem Abheben des Hörers, mit oder ohne öffentlichem Paßwort nutzen (siehe [Kapitel Paßwortschutz](#)).

5. 26 **Raumüberwachung mit Paßwort**

Mit dieser Funktion können Sie einen Raum akustisch überwachen, z. B. zur Babyüberwachung. Dazu muß in diesem Raum lediglich der dort befindliche Apparat durch Wahl der Ziffernfolge "49PPPP" (PPPP=Ziffern des für diesen Zweck frei zu wählenden Paßwortes) und Danebenlegen des Hörers eingestellt werden. Nun können Sie diesen Apparat von jedem anderen Apparat und sogar vom Amt aus abhören. Das 4-stellige Paßwort bietet ausreichend Schutz davor, daß Teilnehmer, die das Paßwort nicht kennen, "in den Raum hören" können.

Sie möchten den Raum überwachen, in dem sich Apparat 34 befindet:

☞ Hörer von Apparat 34 abnehmen - "49PPPP" (PPPP=Ziffern des gewählten Paßworts) wählen - Hörer danebenlegen.

☞ Fall 1: Hörer eines beliebigen anderen, internen Apparates abnehmen - "34" wählen - Verbindung mit Apparat 34 besteht und Sie können in dessen Raum mithören (intern wirkt das Paßwort nicht, Sie brauchen nur die Teilnehmerrufnummer zu wählen).

☞ Fall 2: Sie rufen über das Amt an - Rufnummer des gewünschten Apparates wählen - kein Rufton - Nachwahl des Paßwortes PPPP mittels MFV-Telefon bzw. MFV-Geber - Verbindung mit Apparat besteht - Sie können in dessen Raum hören.

☞ Hinweis: Zur gleichen Zeit kann nur an einem Apparat Raumüberwachung eingeschaltet sein. Wollen Sie einen zweiten Apparat einrichten, erhalten Sie nach Eingabe der Ziffern den Fehlerton.

☞ Hinweis: Geben Sie nach Wahl der Rufnummer und hergestellter Verbindung einen falschen oder unvollständigen Code ein, erhalten Sie den Besetztton. Gleiches erfolgt, wenn Sie nicht innerhalb von ca. 15 Sekunden mit der Codeeingabe begonnen haben.

☞ Hinweis: Sind einer Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer mehrere Teilnehmer zugeordnet und ein Teilnehmer ist davon auf Raumüberwachung gestellt, so wird zu diesem die Verbindung hergestellt. Die Anlage wartet ca. 15 Sekunden auf die Codeeingabe. Erfolgt die Eingabe nicht in dieser Zeit, werden die Teilnehmer mit der Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer (DDI) gerufen.

☞ Hinweis: Diese Einstellungsmöglichkeiten stehen jedem Teilnehmer, wählbar nach dem Abheben des Hörers, zur Verfügung (Auslieferungszustand).

5.27 Anrufschutz ein- / ausschalten

Sie können mit dem Anrufschutz Ihr Telefon für interne Rufe und Anrufe sperren (Ruhe vor dem Telefon). Auch mit eingeschaltetem Anrufschutz können Sie telefonieren.

So schalten Sie an Ihrem Apparat den Anrufschutz ein und aus:

- ☞ Hörer abnehmen - "701" wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen (Anrufschutz aus - Auslieferungszustand).
- ☞ Hörer abnehmen - "700" wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen (Anrufschutz ein).
- ☞ Hinweis: Darf der Teilnehmer Dringlichkeitsruf anwenden (siehe [Kapitel Programmierfunktionen](#)), wird auch ein Teilnehmer mit Anrufschutz gerufen.
- ☞ Hinweis: Rufen Sie einen Teilnehmer mit eingeschaltetem Anrufschutz, erhalten Sie den Besetztton.
- ☞ Hinweis: Diese Einstellungen können Sie bei erteilter Erlaubnis an jedem Teilnehmeranschluß, wählbar nach dem Abheben des Hörers, mit oder ohne öffentlichem Paßwort nutzen (siehe [Kapitel Paßwortschutz](#)).

5.28 Dringlichkeitsruf

Sie haben für Ihr Telefon Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon) eingestellt und damit alle kommenden internen Rufe und Anrufe gesperrt. Sie werden jedoch dringend von einem internen Teilnehmer verlangt. Das ETS-2116 I bietet mit dem Dringlichkeitsruf die Möglichkeit, daß Sie dieser Teilnehmer dennoch erreichen kann.

Ein anderer Teilnehmer muß Sie trotz Ihres Anrufschutzes erreichen:

- ☞ Ist für diesen Teilnehmer der Dringlichkeitsruf programmiert (siehe [Kapitel Programmierfunktionen](#)), so kann er Sie durch Nachwahl der Ziffer "3" (nach der internen Teilnehmernummer) erreichen.
- ☞ Hinweis: Der Dringlichkeitsruf ist nur bei internen Gesprächswünschen möglich.

5.29 Anklopf-Erlaubnis ein- / ausschalten

Wenn Sie bereits ein Gespräch (intern oder mit Amtteilnehmer) führen, kann Ihnen der Verbindungswunsch eines Amtteilnehmers akustisch mit dem Anklopfon (siehe [Kapitel Interne Töne probenhören](#)) signalisiert werden. Diesen Vorgang bezeichnet man als Anklopfen. Sie können nun entscheiden, ob Sie das bestehende Gespräch in den Haltezustand bringen oder es beenden, um mit dem anklopfenden Teilnehmer zu sprechen. Den Anklopfon, der in das bestehende Gespräch eingefügt wird, hören beide Teilnehmer des Gespräches.

Sie möchten die Anklopf-Erlaubnis an ihrem Apparat einschalten (Auslieferungszustand):

- ☞ Hörer abnehmen - "702" wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen.

Sie möchten die Anklopf-Erlaubnis an ihrem Apparat ausschalten:

- ☞ Hörer abnehmen - "703" wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen.
- ☞ Hinweis: Das Anklopfen wird nur bei Anrufen vom Amt, bei einfachen internen Gesprächen und Amtgesprächen (es besteht noch keine Dreierverbindung), ausgeführt. Bei bestehender Dreierverbindung (Halten, Makeln, Konferenz) wird der Verbindungswunsch des Amtteilnehmers abgewiesen und nicht angeklopft.
- ☞ Hinweis: Sie befinden sich in einem einfachen Gespräch und an Ihrem Teilnehmeranschluß ist die Anklopf-Erlaubnis ausgeschaltet. Ein Anrufer (interner oder Amtteilnehmer) erhält in diesem Fall den Besetztton.

- ☞ Hinweis: Diese Einstellungen können Sie bei erteilter Erlaubnis an jedem Teilnehmeranschluß, wählbar nach dem Abheben des Hörers, mit oder ohne öffentlichem Paßwort nutzen (siehe [Kapitel Paßwortschutz](#)).

5. 30 Annehmen / Abweisen des anklopfenden Teilnehmers

Sie sprechen mit einem Teilnehmer (intern oder Amt) - ein weiterer Amtteilnehmer signalisiert seinen Verbindungswunsch - Sie hören den Anklopftton (siehe [Kapitel Anklopf-Erlaubnis ein- / ausschalten](#))

- ☞ Fall 1: Sie möchten das Gespräch nicht unterbrechen - "8" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "8" wählen) - der anklopfende Teilnehmer wird abgewiesen - der Anklopftton verstummt.
- ☞ Fall 2: Sie möchten das Gespräch führen - "67" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "67" wählen) - Sie sprechen mit dem anklopfenden Teilnehmer (Sie sind im Zustand Makeln) - der vorherige Partner wartet im Hintergrund. Durch Wählen der "8" (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "8" wählen) gelangen Sie in das vorherige Gespräch zurück.
- ☞ Fall 3: Sie möchten das Gespräch gleichzeitig mit dem bereits bestehenden, führen - "66" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "66" wählen) - Sie sprechen mit dem anklopfenden Teilnehmer und dem bisherigen Teilnehmer (Konferenz). Durch Wählen der "8" (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "8" wählen) gelangen Sie in den Zustand Makeln.
- ☞ Fall 4: Sie möchten das Gespräch führen, aber den aktuellen Teilnehmer nicht im Hintergrund warten lassen - "68" wählen (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "68" wählen) - Sie sprechen mit dem anklopfenden Teilnehmer - das vorherige Gespräch wird getrennt.

5. 31 Anzeige der Rufnummer unterdrücken / freigeben

Im ISDN besteht die Möglichkeit die eigene Rufnummer einem Amtteilnehmer zu übermitteln. Sie können die Übermittlung Ihrer Rufnummer freigeben oder unterdrücken. Das ETS-2116 I unterstützt die fallweise Unterdrückung, d.h. Sie können vor jedem Gespräch festlegen, ob Sie die eigene Rufnummer freigeben oder unterdrücken.

Sie möchten die Anzeige der eigenen Rufnummer (Mehrfachrufnummer / Anlagenrufnummer und Nebenstellenrufnummer (DDI)) beim Amtteilnehmer unterdrücken:

- ☞ Hörer abnehmen - "728" wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen.

Sie möchten die Anzeige der eigenen Rufnummer (Mehrfachrufnummer / Anlagenrufnummer und Nebenstellenrufnummer (DDI)) beim Amtteilnehmer freigeben:

- ☞ Hörer abnehmen - "729" wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen.

- ☞ Hinweis: Eine vorgenommene Einstellung ist solange gültig, bis sie durch eine weitere Wahl von "728" oder "729" geändert wird.

- ☞ Hinweis: Die Rufnummer des anrufenden Amtteilnehmers kann bei analogen Endgeräten nicht dargestellt werden.

- ☞ Hinweis: Sie können das ISDN-Dienstmerkmal "Fallweise Unterdrückung der Amtrufnummer zum B-Teilnehmer (CLIR)" nur dann nutzen, wenn Sie es bei der Deutschen Telekom AG gesondert beantragt haben.

☞ Hinweis: Diese Einstellungen können Sie bei erteilter Erlaubnis an jedem Teilnehmeranschluß, wählbar nach dem Abheben des Hörers, mit oder ohne öffentlichem Paßwort nutzen (siehe [Kapitel Paßwortschutz](#)).

5. 32 Konfigurationen manuell ein- / ausschalten

Das ETS-2116 I ermöglicht, daß Sie für Tag- und Nachtbetrieb sowie für 8 weitere Zeitabschnitte den Teilnehmern jeweils unterschiedliche Amberechtigungen und Rufnummern, sogenannte Konfigurationen, zuordnen können. Sie können festlegen, ob Sie den Tag- und Nachtbetrieb und die weiteren 8 Konfigurationen automatisch zeitgesteuert nach der internen Uhr des Telefonsystems ETS-2116 I ein- und ausschalten oder, ob Sie dies von Hand (manuell) zu dem entsprechenden Zeitpunkt (z. B. Dienstende, Dienstpause, Dienstbeginn) vornehmen wollen.

Sie möchten die Kombination von Amberechtigungen und Rufnummern aller Teilnehmer mit Handeingabe von Nacht- auf Tagbetrieb umschalten und damit eine andere Kombination von Amberechtigungen aller Teilnehmer für den Tag aktivieren:

☞ Beliebigen Apparat benutzen - Hörer abnehmen - "770" wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen (Tagschaltung ein, Auslieferungszustand).

Sie möchten von Tag- auf Nachtbetrieb umschalten und damit eine andere Kombination von Amberechtigungen aller Teilnehmer für die Nacht aktivieren:

☞ Beliebigen Apparat benutzen - Hörer abnehmen - "771" wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen (Nachtschaltung ein).

Sie möchten eine der weiteren festgelegten Konfigurationen K (K=2-9) einschalten und damit eine andere Kombination von Amberechtigungen aller Teilnehmer aktivieren:

☞ Beliebigen Apparat benutzen - Hörer abnehmen - "77K" (K=2-9) wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen (gewählte Konfiguration ein).

☞ Hinweis: Die Kombination von Amberechtigungen und Rufnummern aller Teilnehmer muß vorher programmiert werden, siehe [Kapitel Konfigurationen programmieren](#). Nachdem Sie eine oder mehrere Konfigurationen programmiert haben **müssen** Sie die, die Sie sofort nutzen wollen mit 77K (K=0-9) **einschalten bzw. aktivieren**.

☞ Hinweis: Diese Einstellungen können Sie bei erteilter Erlaubnis an jedem Teilnehmeranschluß, wählbar nach dem Abheben des Hörers, mit oder ohne öffentlichem Paßwort nutzen (siehe [Kapitel Paßwortschutz](#)).

5. 33 Babyruf / Seniorenruf

Mit der Babyruf / Seniorenruf-Funktion kann ein Apparat so eingestellt werden, daß ca. 3 Sekunden nach Abnehmen des Hörers ein interner oder Amtsteilnehmer (auch über Kurzwahlnummer) automatisch gerufen wird. Dazu ist keine Wahl an diesem Teilnehmer erforderlich.

Sie möchten die Zielrufnummer eingeben:

☞ Fall 1: Zielrufnummer ist ein interner Teilnehmer - Hörer abnehmen - "76nn" (nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung) wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen.

☞ Fall 2: Zielrufnummer ist ein Amtsteilnehmer, der über Kurzwahl erreicht werden soll - Hörer abnehmen - "76kkk" (kkk=Kurzwahlnummer) wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen.

- ☎ Fall 3: Zielrufnummer ist ein Amtteilnehmer: - Hörer abnehmen - "760r...r" (r...r = Rufnummer) wählen - Hörer auflegen.

Nachdem Sie am gewünschten Apparat die Zielrufnummer eingestellt haben, können Sie den Baby- / Seniorenruf ein- oder ausschalten:

Sie möchten für die eingegebene Zielrufnummer den Baby- / Seniorenruf einschalten:

- ☎ Fall 1: Zielrufnummer ist ein interner Teilnehmer: - Hörer abnehmen - "767" wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen.
- ☎ Fall 2: Zielrufnummer ist ein Amtteilnehmer, der über Kurzwahl erreicht werden soll: - Hörer abnehmen - "766" wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen.
- ☎ Fall 3: Zielrufnummer ist ein Amtteilnehmer: - Hörer abnehmen - „765“ wählen - Hörer auflegen.

Sie möchten für die eingegebene Zielrufnummer den Baby- / Seniorenruf ausschalten:

- ☎ Hörer abnehmen - "769" wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen.

Der Apparat 33 soll auf Baby- / Seniorenruf eingestellt werden und nach dem Abheben des Hörers den Amtteilnehmer 4711 rufen:

- ☎ "760 4711" am Apparat 33 wählen und Hörer wieder auflegen. "765" am Apparat 33 wählen und Hörer wieder auflegen. Wird nun der Hörer wieder abgenommen, so wird nach 3 Sekunden automatisch der Amtteilnehmer 4711 gerufen.

☞ Hinweis: Um einen eingestellten Babyruf / Seniorenruf auszuschalten, muß die erste Ziffer innerhalb von 3 Sekunden nach Abheben des Hörers eingegeben werden.

☞ Hinweis: Diese Einstellungen können Sie bei erteilter Erlaubnis an jedem Teilnehmeranschluß, wählbar nach dem Abheben des Hörers, mit oder ohne öffentlichem Paßwort nutzen (siehe [Kapitel Paßwortschutz](#)).

5. 34 Weckzeit einstellen / löschen

Das ETS-2116 I stellt für jeden Anschluß eine Weckfunktion bereit. Möglich sind Weckrufe, die täglich zur gleichen Zeit, täglich zu unterschiedlichen Zeiten und solche, die nur einmalig an einem festgelegten Tag ausgeführt werden. Sie können mehrere Weckaufträge für Ihren Anschluß programmieren. Für alle Teilnehmer des ETS-2116 I sind insgesamt bis zu 50 Weckeinträge möglich. Das Rufsignal Ihres Apparates „weckt“ Sie. Nach Abheben des Hörers hören Sie den Weckton (siehe [Kapitel Interne Töne probenhören](#)). Der Weckton wird auch während eines bestehenden Gespräches eingeblendet und bleibt 30 Sekunden bestehen. Wollen Sie den eingeblendeten Weckton ausschalten, wählen Sie die Ziffer "8" (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "8" wählen).

Sie möchten einen Weckruf einstellen:

- ☎ Fall 1: Sie möchten **täglich** um 7.05 Uhr geweckt werden: - Hörer abnehmen - "735ddhhmm" (dd=Tag, hh=Stunde, mm=Minute; in diesem Fall ist dd=00, hh=07, mm=05) wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen.
- ☎ Fall 2: Sie möchten am 29. des Monats (**am XX. des Monats**), 7.30 Uhr geweckt werden: - Hörer abnehmen - "735ddhhmm" (dd=29, hh=07, mm=30) wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen. Dieser Weckauftrag wird nur **einmal** ausgeführt, d. h. nach dem Auslösen der Weckfunktion wird der Weckauftrag gelöscht.

- ☞ Fall 3: Sie möchten **jeden Donnerstag** 8.51 Uhr geweckt werden - Hörer abnehmen - "735ddhmm" (dd=44, hh=08, mm=51) wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen. Die Wochentage sind wie folgt zugeordnet: 40=Sonntag, 41=Montag, 42=Dienstag, 43=Mittwoch, 44=Donnerstag, 45=Freitag, 46=Sonnabend.
- ☞ Fall 4: Sie möchten **werktags (Mo.-Fr., außer Feiertage)** 8.51 Uhr geweckt werden - Hörer abnehmen - "735ddhmm" (dd=47, hh=08, mm=51) wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen. Weitere Zeitabschnitte sind: dd=48 (**Samstag, Sonntag oder Feiertag**) und dd=49 (**Sonntag oder Feiertag**)

Sie möchten Ihre Weckrufe löschen:

- ☞ Hörer abnehmen - "736" wählen - Quittungston abwarten - Hörer auflegen.
- ☞ Hinweis: Als **Feiertage** können natürlich nur **bundeseinheitliche** Feiertage (01.01., 01.05., 03.10., 25. und 26.12., Karfreitag, Ostermontag, Himmelfahrt, Pfingstmontag, Bußtag) erkannt werden!
- ☞ Hinweis: Diese Einstellungen können Sie bei erteilter Erlaubnis an jedem Teilnehmeranschluß, wählbar nach dem Abheben des Hörers, mit oder ohne öffentlichem Paßwort nutzen (siehe [Kapitel Paßwortschutz](#)).

5. 35 Fernschaltrelais 1 und 2 (Fernschaltrelais 3, 4, 5 und 6) intern schalten

Zum Fernschalten von Geräten z. B. Ihrer Heizungsanlage können Sie von Ihrem Apparat aus die Schaltkontakte der Relais 1 und 2 betätigen. Das betrifft auch die Schaltrelais 3 bis 6, wenn diese nicht zum Bedienen der Türfunktionen genutzt werden.

Sie möchten die Schaltkontakte der Relais E (E=1-6) von Ihrem Apparat schalten.

- ☞ Hörer abnehmen - "74E1" wählen - Schaltkontakt Relais E ein (geschlossen).
- ☞ Hörer abnehmen - "74E0" wählen - Schaltkontakt Relais E aus (offen, Auslieferungszustand)
- ☞ Hinweis: Die entsprechenden Schaltkontakte können in dieser Betriebsart (Betriebsart "0", Auslieferungszustand) von jedem internen Teilnehmer betätigt werden. Ist jedoch für einen Teilnehmer die Schalterlaubnis (Schaltapparat) programmiert, sind alle anderen internen Teilnehmer gesperrt. Weitere Schalmöglichkeiten für Amtteilnehmer und für interne Teilnehmer finden Sie im [Kapitel Programmierfunktionen](#).
- ☞ Hinweis: Diese Einstellungen können Sie bei erteilter Erlaubnis an jedem Teilnehmeranschluß, wählbar nach dem Abheben des Hörers, mit oder ohne öffentlichem Paßwort nutzen (siehe [Kapitel Paßwortschutz](#)).
- ☞ Hinweis: Die Belastbarkeit der Relais ist 50 V / 1 A. **Netzspannung darf nicht direkt geschaltet werden.** Wir empfehlen die Verwendung unseres Netzrelais NR-2000. Damit können Netzverbraucher mit einer Stromaufnahme bis zu 15 A geschaltet werden.

5. 36 Zweitklingel ausschalten

Die Zweitklingel wurde z. B. durch einen der Alarmkontakte (siehe [Kapitel Programmierfunktionen](#)) eingeschaltet und klingelt.

Sie möchten die Zweitklingel von Ihrem Apparat ausschalten.

- ☞ Hörer abnehmen - "748" wählen - Zweitklingel aus.

☞ Hinweis: Diese Einstellung können Sie bei erteilter Erlaubnis an jedem Teilnehmeranschluß, wählbar nach dem Abheben des Hörers, mit oder ohne öffentlichem Paßwort nutzen (siehe [Kapitel Paßwortschutz](#)).

5. 37 Alarm stoppen

Es wurde Alarm ausgelöst und die eingestellten Funktionen (siehe [Kapitel Alarmierung \(Alarmkontakte 1 und 2\)](#)) werden ausgeführt.

Sie möchten den Alarm sofort abbrechen, d. h. stoppen:

☞ Hörer abnehmen - "749" wählen - Alarm gestoppt.

☞ Hinweis: Hat sich ein Teilnehmer in der Zeit zwischen Auslösen und Unterbrechen der Alarmierung gemeldet, ist der Kontakt nicht mehr scharfgeschaltet. Die Zweitklingel wird, wenn aktiv, abgeschaltet.

☞ Hinweis: Diese Einstellung können Sie bei erteilter Erlaubnis an jedem Teilnehmeranschluß, wählbar nach dem Abheben des Hörers, mit oder ohne öffentlichem Paßwort nutzen (siehe [Kapitel Paßwortschutz](#)).

5. 38 Wählton-Art auswählen

Beim Abheben des Hörers ist der anlageninterne Wählton (Nebenstellen-Wählton) zu hören. Sie können vier weitere Wählöne einstellen, um so zwischen Interngesprächen und Amtgesprächen (mit dem posttypischen Wählton) zu unterscheiden.

Sie möchten den gewünschten Wählton einstellen:

☞ Hörer abnehmen - "7300" wählen - Nebenstellen-Wählton (Auslieferungszustand).

☞ Hörer abnehmen - "7301" wählen - Sonder-Wählton 1.

☞ Hörer abnehmen - "7302" wählen - Sonder-Wählton 2.

☞ Hörer abnehmen - "7303" wählen - Sonder-Wählton 3.

☞ Hörer abnehmen - "7304" wählen - posttypischer Wählton (Dauerenton).

Machen Sie sich mit den Tönen vertraut. Hören Sie sich diese nacheinander an (siehe [Kapitel Interne Töne probenhören](#)).

☞ Hinweis: Diese Einstellung können Sie bei erteilter Erlaubnis an jedem Teilnehmeranschluß, wählbar nach dem Abheben des Hörers, mit oder ohne öffentlichem Paßwort nutzen (siehe [Kapitel Paßwortschutz](#)).

5. 39 Klingelrhythmus für interne Rufe, Amtrufe und Türklingeln auswählen

Um schon an der Art des Rufsignals (Klingelrhythmus) zu erkennen, ob es sich um einen internen Teilnehmer, Tür-Teilnehmer oder Amtteilnehmer handelt, können Sie aus 6 Klingelrhythmen (Klingelrhythmus Y=0-5) einen auswählen und diesen zuordnen. Bei Amtrufen können Sie dies rufnummernbezogen einstellen. Die Klingelrhythmen sind:

Y=0: - posttypisches Klingeln - 1 Sekunde lang, 4 Sekunden Pause

Y=1: - Nebenstellen-Klingeln - 2 x kurz, 4 Sekunden Pause

Y=2: - nebenstellenähnliches Klingeln - 2 x kurz (längerer Abstand als Y=1), 4 Sekunden Pause

Y=3: - 2 x kurzes Klingeln (0,5 Sekunden), 3,5 Sekunden Pause

Y=4: - sehr kurzes Klingeln und sehr kurze Pause, ca. 1 Sekunde lang klingeln, 3,5 Sekunden Pause

Y=5: - ca. 1 Sekunde lang klingeln, sehr kurze Pause und sehr kurzes Klingeln, 3,5 Sekunden Pause

Sie möchten den gewünschten Klingelrhythmus an Ihrem Apparat für interne Anrufe einstellen:

☞ Hörer abnehmen - "731Y" (Y=0-5) wählen - Hörer auflegen (im Auslieferungszustand ist für alle Teilnehmer das Nebenstellen-Klingeln Y=1 eingestellt).

Sie möchten den gewünschten Klingelrhythmus an Ihrem Apparat rufnummernbezogen einstellen:

☞ Hörer abnehmen - "732Yx...x" (Y=0-5, x...x = Mehrfachrufnummer, bei TK-Anlagenanschluß ist x...x die Nebenstellenrufnummer (DDI)) wählen - Hörer auflegen.

Sie möchten den gewünschten Klingelrhythmus an Ihrem Apparat für das Türklingeln (Klingel 1 und 2) der Türstation 1 einstellen:

☞ Hörer abnehmen - "733Y" (Y=0-5) wählen - Hörer auflegen (im Auslieferungszustand ist für Klingel 1 und 2 das nebenstellenähnliche Klingeln Y=2 eingestellt).

Sie möchten den gewünschten Klingelrhythmus an Ihrem Apparat für das Türklingeln (Klingel 3 und 4) der Türstation 2 einstellen:

☞ Hörer abnehmen - "734Y" (Y=0-5) wählen - Hörer auflegen (im Auslieferungszustand ist für Klingel 3 und 4 das nebenstellenähnliche Klingeln Y=2 eingestellt).

☞ Hinweis: Diese Einstellungen können Sie bei erteilter Erlaubnis an jedem Teilnehmeranschluß, wählbar nach dem Abheben des Hörers, mit oder ohne öffentlichem Paßwort nutzen (siehe [Kapitel Paßwortschutz](#)).

5. 40 Apothekerschaltung extern

Die Apothekerschaltung extern (siehe [Kapitel Türfunktionen](#)) dient dazu, daß bei Betätigen der Türklingel durch das ETS-2116 I eine Verbindung zu einem externen Teilnehmer aufgebaut wird. Sie können somit von außerhalb, ob von unterwegs oder von Ihrer entfernten Wohnung aus mit demjenigen sprechen, der vor Ihrer Tür steht und klingelt. Sie sind vom Tür aus erreichbar und können - wenn Sie es wollen - jederzeit das Türgespräch führen.

Mit Betätigen der Türklingel wird die Verbindung aufgebaut und der Türteilnehmer hört das Rufsignal. Das Gespräch kommt zustande, wenn der Angerufene abhebt. Der Angerufene beendet das Gespräch durch Auflegen. Der Verbindungsaufbau wird abgebrochen, wenn nicht innerhalb von 2 Minuten eine Verbindung zustande kommt. Ist die Leitung des Angerufenen gerade besetzt, hört der Türteilnehmer den Besetzt-Ton und kann erneut einen Verbindungsversuch unternehmen.

Um die Apothekerschaltung extern nutzen zu können, sind zwei Schritte notwendig:

- ① Eintragen einer Amtrufnummer als Ziel des automatischen Verbindungsaufbaues.
- ② Scharfschalten (aktivieren) oder deaktivieren

Sie möchten die Apothekerschaltung extern einstellen. Wählen Sie an Ihrem Apparat:

- ☞ Fall 1: "794kkk" (Apothekerschaltung zu einem Amtteilnehmer über die Kurzwahlnummer kkk).
- ☞ Fall 2: "795r...r" (Apothekerschaltung zu einem Amtteilnehmer über die Amtrufnummer r...r). Die Eingabe der variablen *Amtrufnummer* r...r schließen Sie mit Hörerauflegen ab (bei MFV-Telefon Taste # betätigen, Quittungston abwarten, Hörer auflegen).

Jetzt können Sie durch Wahl der Nummer "796" die Apothekerschaltung extern aktivieren und mit "797" deaktivieren. Das programmierte Ziel bleibt von der Aktivierung oder Deaktivierung unbeeinflusst. Es kann nur ein Ziel programmiert werden.

- ☞ "796": Apothekerschaltung extern ist scharfgeschaltet (aktiviert).
- ☞ "797": Apothekerschaltung extern ist deaktiviert.
- ☞ Hinweis: Die externe Apothekerschaltung ist nur für die Türstation 1 und Türklingel 1 nutzbar.
- ☞ Hinweis: Wählen Sie "796" oder "797" ohne vorherige Eingabe von "794kkk" bzw "795r...r" erhalten Sie das Fehlersignal.
- ☞ Hinweis: Sie können entweder die externe **oder** die interne Apothekerschaltung aktivieren. Es gilt die jeweils letzte Einstellung. Die Eingabe der Kurzwahlnummer kkk hebt die Amtrufnummer r...r auf und umgekehrt.
- ☞ Hinweis: Diese Einstellungen können Sie bei erteilter Erlaubnis an jedem Teilnehmeranschluß, wählbar nach dem Abheben des Hörers, mit oder ohne öffentlichem Paßwort nutzen (siehe [Kapitel Paßwortschutz](#)).

5. 41 Apothekerschaltung intern

In dieser Betriebsart wird beim Betätigen der Türklingel ein ausgewählter interner Teilnehmer, anstelle der in der Anlage programmierten Teilnehmer, gerufen. Hiermit wird eine zeitweilige Änderung eines sonst nur durch Programmierung (siehe [Kapitel Türfunktionen](#)) einstellbaren Zustandes des ETS-2116 I wirksam. Auch hier sind zwei Schritte notwendig:

- ① Eintragen des internen Teilnehmers als Ziel des Türrufes.
- ② Scharfschalten (aktivieren) oder deaktivieren.

Sie möchten die interne Apothekerschaltung einstellen. Wählen Sie an Ihrem Apparat:

- ☞ "790nn": Der interne Teilnehmer nn=31-36 wird als Ziel des Türrufes ausgewählt.

Jetzt können Sie durch Wahl der Nummer „791“ die Apothekerschaltung intern aktivieren und mit „792“ deaktivieren. Das programmierte Ziel bleibt von der Aktivierung oder Deaktivierung unbeeinflusst. Es kann nur ein Ziel programmiert werden.

- ☞ "791": Apothekerschaltung intern ist scharfgeschaltet (aktiviert). Die ursprüngliche Zuordnung wird gesichert.
- ☞ "792": Apothekerschaltung extern ist deaktiviert. Die ursprüngliche Zuordnung wird wieder hergestellt.

- ☞ Hinweis: Die interne Apothekerschaltung ist nur für die Türstation 1 und Türklingel 1 nutzbar.
- ☞ Hinweis: Es ist nur ein Teilnehmer einstellbar. Wählen Sie "791" oder "792" ohne vorherige Eingabe von "790nn" erhalten Sie das Fehlersignal.
- ☞ Hinweis: Sie können entweder die externe **oder** die interne Apothekerschaltung aktivieren. Es gilt die jeweils letzte Einstellung.
- ☞ Hinweis: Diese Einstellungen können Sie bei erteilter Erlaubnis an jedem Teilnehmeranschluß, wählbar nach dem Abheben des Hörers, mit oder ohne öffentlichem Paßwort nutzen (siehe [Kapitel Paßwortschutz](#)).

5. 42 Interne Töne probehören

Beim Betrieb der Anlage können verschiedene Tonfolgen auftreten. Um einen bestimmten Ton kennenzulernen und einzuprägen, können Sie diesen mit der folgenden Funktion über Ihr Telefon "probehören":

Wählen Sie an einem beliebigen Apparat:

"7500":	Nebenstellen-Wählton.
"7501":	Besetztton.
"7502":	Fehlerton.
"7503":	Quittungston.
"7504":	Anklopftton (Amt).
"7505":	Anklopftton (Tür).
"7506":	Quittungston für Fernprogrammierung.
"7507":	Weckton.
"7508":	Programmierton.
"7509":	Sonder-Wählton 1.
"7510":	Sonder-Wählton 2.
"7511":	Sonder-Wählton 3.
"7512":	Aufschaltton.
"7513":	Aufmerksamkeitston für eingestellte Rufumleitung.
"7514":	Sirenenähnlicher Ton (Alarmierung).
"7515":	Fernschalt-Verbindung hergestellt.
"7516":	Fernschalt-Abfrage - Schaltkontakt geschlossen.
"7517":	Fernschalt-Abfrage - Schaltkontakt offen.

5. 43 Paßwortschutz

Damit bestimmte Funktionen / Einstellungen des ETS-2116 I nur von dazu berechtigten Teilnehmern genutzt bzw. durchgeführt werden, sind diese Funktionen / Einstellungen durch entsprechende Paßworte geschützt. Alle Paßworte sind immer 4-stellige Ziffernfolgen und frei wählbar, dürfen jedoch nicht gleich sein. Es gibt folgende verschiedene Paßworte, die im Auslieferungszustand bereits vorinstalliert sind:

- Öffentliches Paßwort: "2222"
- Geheimes Paßwort: "1111"
- Externes Paßwort: "4321"
- Paßwort für den privaten Amtzugang: "9999"
- Paßworte für die Raumüberwachung
• und für das Schalten der Relais: "0000"

Das **öffentliche Paßwort** ist nur zum Einstellen der teilnehmerbezogenen, individuellen Funktionen erforderlich. Diese individuellen Einstellungen nimmt jeder Teilnehmer für seinen eigenen Teilnehmeranschluß vor, indem er unmittelbar nach dem Abheben des Hörers eine bestimmte Ziffernfolge (Rufnummernbereich "700" bis "79...") wählt und wieder auflegt. Es ist einstellbar ob all diese individuellen Einstellungen ohne öffentliches Paßwort möglich sind, oder ob dazu das öffentliche Paßwort erforderlich ist (siehe [Kapitel Individuelle Einstellungen mit oder ohne öffentlichem Paßwort](#)). Im letzteren Fall ist nach der Ziffer "7" (der Rufnummern "700" bis "79...") dieses öffentliche Paßwort einzufügen (z. B.: statt "741" ist "7pppp41" zu wählen, pppp=4-stelliges öffentliches Paßwort). Für jeden Teilnehmer ist programmierbar, ob er das öffentliche Paßwort bei seinen individuellen Einstellungen verwenden muß oder nicht.

Mit dem **geheimen Paßwort** können Sie alle zentralen Programmierfunktionen der Anlage nutzen. Dies ist nur am Programmierapparat (siehe auch [Kapitel Allgemeine Hinweise zu den Programmierfunktionen](#)) nach Abheben des Hörers möglich. Durch Wahl der Ziffer "8" gefolgt vom 4-stelligen geheimen Paßwort wird der Zugang zum Programmiermodus erreicht (siehe [Kapitel Programmierfunktionen](#)).

Das **externe Paßwort** ist ausschließlich der Fernprogrammierung vorbehalten (siehe [Kapitel Fernprogrammierung](#)).

Mit dem **Paßwort für den privaten Amtzugang** können Teilnehmer, die keine oder nur eine eingeschränkte Amtberechtigung besitzen, den Amtzugang ohne Einschränkungen erreichen. Nach Wahl der Ziffernfolge "90" und dem Paßwort kann dann die volle Amtberechtigung genutzt werden.

Die **Paßworte für das Schalten der Relais** sind nur dann anzuwenden, wenn diese Funktionen über Amt ausgelöst werden sollen. Das Paßwort für die Raumüberwachung ist bei der Aktivierung und über Amt einzugeben.

6 Programmierfunktionen

Im folgenden Kapitel werden alle Programmierfunktionen des ETS-2116 I beschrieben. Damit ist es Ihnen möglich, auch spezielle Programmierungen durchzuführen. Unter Programmierungen fallen sämtliche Einstellungen des ETS-2116 I, die auch bei Stromausfall erhalten bleiben, wie z. B. Amtberechtigungen, Kurzwahlnummern, Anrufschutz und Rufweiserschaltung. Einige Programmierfunktionen enthalten den Hinweis auf den Auslieferungszustand des ETS-2116 I. Sie können mit der Funktion "Initialisierung" (siehe [Kapitel Initialisierung](#)) diesen Auslieferungszustand jederzeit wieder herstellen.

6.1 Allgemeine Hinweise zu den Programmierfunktionen

Alle Programmierfunktionen können nur von **einem** Apparat aus eingegeben werden. Ausgenommen davon sind die individuellen Einstellungen für jeden Teilnehmer (Rufnummern "700" bis "79...", wählbar nach Abheben des Hörers). Im Auslieferungszustand ist Teilnehmer 31 als Programmierapparat eingestellt. An diesem Apparat führen Sie die gesamte Programmierung des ETS-2116 I durch. Sie können auch jedem anderen Apparat diese Funktion übertragen und diesen dafür einstellen (siehe [Kapitel Programmierapparat ändern](#)). Während des Programmierens ist das ETS-2116 I funktionsfähig (ausgenommen Sie nehmen Eingaben nach [Kapitel Initialisierung](#) und / oder [Kapitel Einstellen der Anschlußart](#) vor). Der Teilnehmeranschluß des Programmierapparates ist dabei besetzt. Werden während der Programmierung Daten, die für den laufenden Prozeß der Anlage relevant sind, geändert, kann es zu Funktionseinschränkungen kommen. Vermeiden Sie möglichst den Telefonbetrieb zum Zeitpunkt der Programmierung.

☞ Hinweis: Der Programmierapparat darf nicht "direkter Amtapparat" oder "nur Türapparat" sein.

6.2 Programmiermodus

Sämtliche in den folgenden Kapiteln beschriebenen Programmierungen werden mit der Ziffer "8", gefolgt vom 4-stelligen, geheimen Paßwort eingeleitet. Die dann folgenden Ziffern bestimmen die eigentliche Programmierfunktion. Die "8" kündigt als erste Ziffer dem ETS-2116 I an, daß nun eine Programmierung vorgenommen werden soll. Mit dem geheimen Paßwort wird der Zugang zum Programmiermodus erreicht, mit "99" wird der Programmiermodus verlassen.

Das geheime Paßwort der Anlage ist im Auslieferungszustand: "1111".

Einen weiteren Programmierschutz bietet der Programmierschalter (siehe [Kapitel Programmierschalter](#)).

Jede Programmierung durch den Programmierapparat muß durch Wählen der "8", gefolgt vom geheimen Paßwort eingeleitet werden. Sie hören danach den Programmerton (siehe [Kapitel Interne Töne probenhören](#)). Dieser Ton signalisiert Ihnen, daß Sie sich im Programmiermodus befinden. Alle weiteren Ziffernfolgen werden jeweils mit einem Quittungston oder Fehlerlerton bestätigt. Bei fehlerhaften Eingaben ertönt ein Fehlerlerton, und nach Auflegen und Wiederaufnehmen des Hörers können Sie die Eingabe sofort wiederholen. Gültige Eingaben erkennt das ETS-2116 I sofort, speichert sie ab und signalisiert dies mit dem Quittungston. Warten Sie den Quittungston auf jeden Fall immer ab, bevor Sie mit den weiteren Programmierungen fortfahren. Sie können beliebig viele Eingaben, nachdem Sie im Programmiermodus (Wählen der Ziffer "8" und geheimes Paßwort) sind, vornehmen. Das beschleunigt und vereinfacht die Programmierung. Das folgende Beispiel soll dies verdeutlichen:

Sie möchten dem Teilnehmer nn (im Beispiel 33) den Dringlichkeitsruf (Programmiernummer "64nn"), die Gebührenimpulse (Programmiernummer "66nn") und Coderuf-Erlaubnis (Programmiernummer "72nn") einstellen:

☞ Hörer vom Apparat 31 abnehmen - "8" und "1111" wählen, Programmerton abwarten - "6433" wählen, Quittungston abwarten - "6633" wählen, Quittungston abwarten - "7233" wählen, Quittungston abwarten - "99" wählen, Quittungston abwarten - Hörer auflegen.

Um den Programmiermodus sofort zu beenden, wählen Sie "99" - der Programmiermodus wird beendet - Sie hören den Quittungston - Hörer auflegen. Der Programmierapparat ist wieder frei und für den normalen Betrieb nutzbar (interner Wählton). Haben Sie versehentlich die "99" nicht eingegeben und den Hörer aufgelegt, ist der Programmierapparat noch ca. 30 Sekunden im Programmiermodus bevor der Modus automatisch abgeschaltet wird. Nehmen Sie innerhalb der 30 Sekunden den Hörer auf, hören Sie den Programmiererton.

Alle in den folgenden Kapiteln beschriebenen Programmierungen sind mit den Ziffernfolgen "8" und "1111" zu beginnen (Zugang zum Programmiermodus) und mit der Ziffernfolge "99" (außer den Eingaben "00"=Initialisierung und "10820", "1082x...x"=Einstellen der Anschlußart) abzuschließen (Verlassen des Programmiermodus). Da die Ziffernfolge "99" für die Programmierung nicht zwingend notwendig ist, wurde sie in den folgenden Abschnitten des Kapitels zur besseren Übersichtlichkeit weggelassen und es werden nur die Ziffernfolgen "8" und "1111" dargestellt.

- ☞ Hinweis: Sollten Sie einmal Ihr Paßwort vergessen haben, ohne das wichtige Einstellungen des ETS-2116 I nicht mehr durchführbar sind (so auch die Initialisierungen), so setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung.
- ☞ Hinweis: Beim Programmieren von Amtrufnummern r...r dürfen Sie die "0" zur Amtholung nicht mit eingeben.

6.3 Programmierschalter

Zusätzlich zum Paßwortschutz bei Programmierung durch den Programmierapparat gibt es auch die Möglichkeit, durch einen Schalter auf der Leiterplatte des ETS-2116 I die Programmierung grundsätzlich zu sperren. Hierzu muß der Schalter auf "PROG aus" gestellt werden. Es bleiben sämtliche bisher durchgeführten Programmierungen erhalten.

Bei der Schalterstellung "PROG ein" werden die Programmierungen mit dem geheimen Paßwort geschützt (siehe [Kapitel Programmiermodus](#)).

- ☞ Hinweis: Wenn Sie Ihre gewünschten Programmierungen vorgenommen haben, ist es sinnvoll, das geheime Paßwort zu ändern oder sogar den Programmierschalter auf "PROG aus" zu stellen, um unberechtigtes Ändern der Programmierung zu verhindern.
- ☞ Hinweis: Die persönlichen Programmiermöglichkeiten, mit oder ohne öffentlichem Paßwort von jedem Teilnehmer aus wählbar, werden von der Stellung des Programmierschalters nicht beeinflusst.

6.4 Initialisierung

Die folgenden Programmierfunktionen dienen der Initialisierung der Anlage, um bestimmte Funktionen in den Auslieferungszustand zu bringen. Die entsprechenden Einstellungen, die dabei durchgeführt werden, finden Sie im [Kapitel Auslieferungszustand](#).

Wählen Sie am Apparat 31:

- "8 1111 00": Initialisiert die Anlage komplett in den Auslieferungszustand einschließlich der Paßworte (!), Kurzwahl-, Notruf-, Sperrnummern und Gesprächsdaten. Alle vom Auslieferungszustand abweichenden Einstellungen und Daten werden gelöscht. Mit dieser Eingabe ist eine Rücksetzfunktion der Anlage verbunden. Bestehende interne / externe Verbindungen werden dabei getrennt.

"8 1111 01": Initialisiert die Anlage in den Auslieferungszustand einschließlich der Paßworte. Die eingetragenen Rufnummern bleiben jedoch erhalten.

☞ Hinweis: Nach erfolgreicher Eingabe von "00" erhalten Sie den Quittungston und danach den Nebenstellen-Wählton. Die Eingabe von "99" entfällt.

6.5 Paßwort ändern

Zum Schutz vor Fehlprogrammierung muß ein neues Paßwort immer **doppelt** und **4-stellig** eingegeben werden. Alle Ziffern dürfen im Paßwort verwendet werden.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 100 PPPP pppp": Geheimes Paßwort eingeben.

"8 1111 101 PPPP pppp": Externes Paßwort eingeben.

"8 1111 102 PPPP pppp": Öffentliches Paßwort eingeben.

"8 1111 103 PPPP pppp": Paßwort für privaten Amtzugang eingeben.

(PPPP=neues Paßwort; pppp=neues Paßwort;
PPPP=pppp)

Sie möchten das geheime Paßwort auf "9111" ändern:

☞ "8 1111 100 9111 9111" am Apparat 31 wählen (nach "8 1111" Programmiererton abwarten, "100 9111 9111" wählen, Quittungston abwarten "99" wählen, Quittungston abwarten, Hörer auflegen).

☞ Hinweis: Nachdem einmal das geheime Paßwort geändert wurde, ist natürlich das Paßwort "1111" in der o.g. Ziffernfolge nicht mehr gültig. An die Stelle des bisherigen tritt von nun an das neue geheime Paßwort. Dies gilt auch für sämtliche anderen in dieser Bedienanleitung aufgeführten Programmier-Ziffernfolgen, bei denen das geheime Paßwort erforderlich ist (das gleiche gilt bei Änderung des öffentlichen, des externen Paßwortes und dem für den privaten Amtzugang sinngemäß).

☞ Hinweis: Die Änderung des geheimen Paßwortes tritt erst nach Verlassen des Programmiermodus in Kraft.

☞ Hinweis: Achten Sie darauf, daß Sie das geheime Paßwort nicht vergessen, da ohne dieses die Programmierungen nicht mehr möglich sind. Sollten Sie es doch einmal vergessen haben, so wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

6.6 Einstellen der Anschlußart

Der ISDN-Anschluß (S₀-Anschluß) Ihres ETS-2116 I ist sowohl für den Mehrgeräteanschluß als auch den TK-Anlagenanschluß geeignet. Sie müssen die Anlage nur entsprechend Ihrem Antrag bei der Deutschen Telekom AG einstellen. Im Auslieferungszustand ist sie für den Mehrgeräteanschluß eingerichtet.

Wenn Sie bei der Deutschen Telekom AG einen Mehrgeräteanschluß beantragt haben, erhalten Sie z. B. beim Komfort-Anschluß 3 Mehrfachrufnummern (MSN), z. B. 0815 / 4711, 0815 / 4712 und 0815 / 4713. Am Mehrgeräteanschluß können Sie neben dem ETS-2116 I noch bis zu sieben weitere ISDN-Endgeräte parallel anschließen. Die Mehrfachrufnummern können Sie den einzelnen Geräten beliebig zuweisen, auch mehrfach.

Beim Anlagenanschluß erhalten Sie eine einzelne Amtrufnummer (z. B. 0815 / 4711), an die bestimmte vorgegebene, ein- oder mehrstellige Nebenstellenrufnummer (DDI) angehängt werden, z. B. die Ziffer "5" für die Zentrale (Sammelrufnummer) und einen Nummernblock "60" bis "69" als Nebenstellenrufnummer (DDI) für beliebige Neben-

stellen Ihrer Anlage. So sind Sie für Anrufer vom Amt über folgende Rufnummern erreichbar:

0815 / 4711-5
0815 / 4711-60
0815 / 4711-61
bis
0815 / 4711-69

Das ETS-2116 I ist nur für zweistellige Nebenstellenrufnummern (DDI), einschließlich einer einstelligen Sammelrufnummer geeignet. Insgesamt können bis zu 25 Nebenstellenrufnummern (DDI) eingetragen werden.

Am Anlagenanschluß darf neben dem ETS-2116 I kein weiteres ISDN-Endgerät parallel angeschlossen sein.


Damit Ihr ETS-2116 I richtig auf Amtrufe reagiert, müssen Sie die Anschlußart (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluß) einstellen und die von der Deutschen Telekom AG zugeteilten Rufnummern eintragen.

6. 6. 1 Anschlußart und Amtrufnummern beim Mehrgeräteanschluß

Im Auslieferungszustand ist der S₀-Anschluß des ETS-2116 I als Mehrgeräteanschluß eingestellt. Ist dies nicht der Fall, so stellen Sie den Anschluß folgendermaßen ein:

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 108 0": ETS-2116 I für Mehrgeräteanschluß einrichten. Legen Sie den Hörer wieder auf.

 Hinweis: Diese Programmierung der Anschlußart ist nur über Telefon möglich und führt automatisch zum Rücksetzen der Anlage. Die Anlage befindet sich danach nicht mehr im Programmiermodus. Nach erfolgreicher Eingabe von "108 0" (und Hörer auflegen und wieder abheben) warten Sie bitte, bis Sie den Nebenstellen-Wählton hören. Die Eingabe von "99" entfällt.

Tragen Sie Ihre Mehrfachrufnummern folgendermaßen ohne Vorwahlnummern ein:


Wählen Sie am Apparat 31:


"8 1111 30 x...x": Eintragen der Mehrfachrufnummer x...x ohne Vorwahlnummer. Legen Sie den Hörer wieder auf.


"8 1111 29": Löschen aller eingetragenen Mehrfachrufnummern.


"99": Programmiermodus wieder verlassen.

Beispiel mit den oben aufgeführten Rufnummern für den Mehrgeräteanschluß:

 "8 1111": [8 PPPP] In den Programmiermodus gelangen, Programmiermodus abwarten.

 "108 0": Mehrgeräteanschluß einrichten, Hörer auflegen. Die Telefonanlage führt jetzt ein Rücksetzen aus.

 "8 1111": [8 PPPP] Erneut in den Programmiermodus gelangen, Programmiermodus abwarten.

 "30 4711": [30 x...x] Eingabe der ersten Mehrfachrufnummer x...x = 4711, Hörer auflegen.

- ☎ "30 4712": [30 x...x] Eingabe der zweiten Mehrfachrufnummer x...x = 4712, Hörer auflegen.
- ☎ "30 4713": [30 x...x] Eingabe der dritten Mehrfachrufnummer x...x = 4713, Hörer auflegen.
- ☎ "99": [99] Programmiermodus wieder verlassen.
- ☞ Hinweis: Sie können bis zu 10 Mehrfachrufnummern eintragen, indem Sie diese Programmierung mehrfach aufrufen, und zwar für jede der Ihnen zugeteilten Mehrfachrufnummern einmal. Legen Sie jedesmal den Hörer wieder auf und beginnen Sie jede folgende Programmierung ohne die Ziffern "8 1111", da Sie sich nach dem Programmieren der ersten Mehrfachrufnummer bereits im Programmiermodus befinden.
- ☞ Hinweis: Mit MFV-Telefonen können Sie die Eingabe der Rufnummer x...x auch mit der Taste "#" abschließen. Wenn Sie den Quittungston abwarten, können Sie dann weitere Programmierungen vornehmen, ohne den Hörer auflegen zu müssen.
- ☞ Hinweis: Die Vorwahlnummer (Ortsnetzkenzahl) der Amtrufnummern dürfen Sie bei der Programmierung nicht mit eingeben.

6. 6. 2 Anschlußart und Amtrufnummern beim Anlagenanschluß

Im Auslieferungszustand ist Ihr ETS-2116 I für den Mehrgeräteanschluß eingestellt. Daher müssen Sie die Anlage auf den Anlagenanschluß umstellen, falls dies noch nicht - wie im [Kapitel Erste Inbetriebnahme](#) beschrieben - geschehen ist. Hierbei tragen Sie gleichzeitig Ihre Amtrufnummer ohne Vorwahlnummer und ohne Nebenstellenrufnummer (DDI) ein:

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 108 2 x...x": ETS-2116 I für Anlagenanschluß mit der Anlagenrufnummer x...x ohne Vorwahlnummer und ohne Nebenstellenrufnummer (DDI) einrichten.

☞ Hinweis: Diese Programmierung der Anschlußart ist nur über Telefon möglich und führt automatisch zum Rücksetzen der Anlage. Die Anlage befindet sich danach nicht mehr im Programmiermodus. Nach erfolgreicher Eingabe von "108 2 x...x" (und Hörer auflegen und wieder abheben) warten Sie bitte, bis Sie den Nebenstellen-Wählton hören. Die Eingabe von "99" entfällt.

Tragen Sie Ihre Nebenstellenrufnummern (DDI) folgendermaßen ein:

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 30 x...x": Eintragen der Nebenstellenrufnummer (DDI) x...x. Legen Sie den Hörer wieder auf.

"8 1111 29": Löschen aller bisher eingetragenen Nebenstellenrufnummern (DDI).

"99": Programmiermodus wieder verlassen.

Beispiel mit den oben aufgeführten Rufnummern für den Anlagenanschluß:

☎ "8 1111": [8 PPPP] In den Programmiermodus gelangen, Programmiererton abwarten.

☎ "1082 4711": [108 2 x...x] Eingabe der Anschlußrufnummer ohne Vorwahl und ohne Nachwahlziffern (DDI), Hörer auflegen. Die Telefonanlage führt jetzt ein Rücksetzen aus.

- ☞ "8 1111": [8 PPPP] Erneut in den Programmiermodus gelangen, Programmiermodus abwarten.
 - ☞ "30 5": [30 x...x] Eingabe der Sammelrufnummer x...x=5, Hörer auflegen.
 - ☞ "30 60": [30 x...x] Eingabe der ersten Nebenstellenrufnummer (DDI) x...x=60, Hörer auflegen.
 - ☞ "30 61": [30 x...x] Eingabe der zweiten Nebenstellenrufnummer (DDI) x...x=61, Hörer auflegen.
 - ☞ usw.
 - ☞ "30 69": [30 x...x] Eingabe der letzten Nebenstellenrufnummer (DDI) x...x=69, Hörer auflegen.
 - ☞ "99": [99] Programmiermodus wieder verlassen.
- ☞ Hinweis: Sie können bis zu 25 Nebenstellenrufnummern (DDI) eintragen, indem Sie diese Programmierung mehrfach aufrufen, und zwar für jede der Ihnen zugeordneten Nebenstellenrufnummer (DDI) einmal. Legen Sie jedesmal den Hörer wieder auf und beginnen Sie jede folgende Programmierung ohne die Ziffern "8 1111", da Sie sich nach dem Programmieren der ersten Nebenstellenrufnummer (DDI) bereits im Programmiermodus befinden.
- ☞ Hinweis: Die einstellige Sammelrufnummer muß, falls Sie sie verwenden möchten, zuerst eingetragen werden. Dadurch sind anschließend natürlich alle zweistelligen Nebenstellenrufnummern (DDI), die mit der gleichen Ziffer beginnen nicht mehr zulässig.
- ☞ Hinweis: Sie können auch darauf verzichten, die einstellige Sammelrufnummer zu verwenden, indem Sie sie gar nicht eintragen. Dadurch können Sie möglicherweise mehr Nebenstellenrufnummern (DDI) aus dem Ihnen zugeteilten Vorrat nutzen. Achten Sie dann darauf, daß diese Sammelrufnummer nicht im Telefonbuch erscheint, sondern eine von Ihnen eingetragene Nebenstellenrufnummer (DDI). Sie sind in diesem Fall vom Amt aus nicht mit der Sammelrufnummer erreichbar.
- ☞ Hinweis: Mit MFV-Telefonen können Sie die Eingabe der Nebenstellenrufnummer (DDI) x...x auch mit der Taste "#" abschließen. Wenn Sie den Quittungston abwarten, können Sie dann weitere Programmierungen vornehmen, ohne den Hörer auflegen zu müssen.
- ☞ Hinweis: Die Vorwahlnummer (Ortsnetzkenzahl) der Anlagenrufnummer dürfen Sie bei der Programmierung nicht mit eingeben.

6.7 Konfigurationen programmieren

Sie können für Tag- und Nachtbetrieb sowie für 8 weitere Zeitabschnitte jeweils eine eigene Konfiguration einstellen. Jede Konfiguration enthält die Einstellungen zur Amtberechtigung und Rufnummernzuordnung für alle Teilnehmer. So können Sie schnell und einfach zwischen verschiedenen Kombinationen hin- und herschalten und damit die kompletten Einstellungen für Amtberechtigungen und Rufnummernzuordnungen wechseln.

Alle diese 10 Kombinationen (Konfigurationen) lassen sich manuell und automatisch nach Zeit oder nur manuell umschalten (siehe [Kapitel Konfigurationen manuell ein- / ausschalten](#) und [Einschaltzeitpunkt programmieren](#)). Sie haben somit die Möglichkeit, die Konfigurationen entweder automatisch nach der internen Uhr des Telefonsystems ETS-2116 I bzw. von Hand zu dem entsprechenden Zeitpunkt (z. B. Dienstende, Dienstpause, Dienstbeginn) einzuschalten, oder - wenn Sie keine Zeit eingeben - nur manuell zu schalten. Zu einer Zeit kann immer nur eine der 10 Konfigurationen gültig sein; im Auslieferungszustand ist dies die Konfiguration 0 (Tagschaltung). Durch das Einschalten einer anderen Konfiguration wird automatisch die bisher gültige Konfiguration abgelöst.

Die Vorgehensweise zum Programmieren einer Konfiguration K (K=0-9) ist folgende:

- ① Öffnen einer Konfiguration K, z. B. K=0 (Tagschaltung) (siehe [Kapitel Konfiguration öffnen](#)).
- ② Eingeben der Konfigurationswerte bezüglich der Zuordnung der Amtrufnummern und der Amtberechtigungen.
- ③ Schließen der Konfiguration K (siehe [Kapitel Konfiguration schließen](#)).
- ④ Konfiguration einschalten.

Nachdem Sie die Programmierung beendet haben, können Sie einfach (siehe [Kapitel Konfigurationen manuell ein- / ausschalten](#)) die entsprechende Konfiguration einschalten, ohne umständliche Eingaben durchführen zu müssen. Programmieren Sie eine automatische Umschaltung nach Zeit (siehe [Kapitel Einschaltzeitpunkt programmieren](#)), so schaltet das ETS-2116 I automatisch die gewählte Konfiguration ein.

Wird eine bestimmte Konfiguration nicht mehr benötigt, so löschen Sie diese (siehe [Kapitel Konfiguration löschen](#)).

☞ Hinweis: Eine Konfiguration ist erst dann vollständig, wenn Sie die Eingaben - so wie in den folgenden Kapiteln beschrieben - komplett durchgeführt haben. Um diese Konfiguration wirksam werden zu lassen, müssen Sie nach dem Verlassen des Programmiermodus unbedingt diese Konfiguration einschalten (siehe [Kapitel Konfigurationen manuell ein- / ausschalten](#))! Erst jetzt werden Ihre Einstellungen vom ETS-2116 I ausgeführt.

6. 7. 1 Konfiguration öffnen

Um für eine bestimmte Konfiguration K die Amtrufnummern und die Amtberechtigung festzulegen (siehe [Kapitel Vergabe der Amtrufnummern](#) und [Kapitel Amtberechtigung](#)), öffnen Sie die Konfiguration K. Dabei werden alle Amtrufnummern und Amtberechtigungen dieser Konfiguration gelöscht.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 90K": Konfiguration K zur Vergabe der Amtrufnummern und zur Vergabe der Amtberechtigung öffnen und alle alten Werte löschen.

(K=0-9, K=0: Tagschaltung, K=1: Nachtschaltung).

☞ Hinweis: Tätigen Sie nun die Eingaben entsprechend der [Kapitel Vergabe der Amtrufnummern](#) und [Kapitel Amtberechtigung](#) und schließen Sie die Konfiguration, so gelten diese Eingaben für die Konfiguration K.

6. 7. 2 Vergabe der Amtrufnummern

Die Ihnen von der Deutsche Telekom AG zugeteilten Mehrfachrufnummern / Nebenstellenrufnummern (DDI), können Sie jedem internen Teilnehmeranschluß zuordnen. D.h. bei einem kommenden Amtruf über die entsprechende Amtrufnummer klingelt der / die eingestellte(n) Teilnehmer. Dabei können einem Teilnehmer mehrere Mehrfachrufnummern / Nebenstellenrufnummern (DDI) und / oder verschiedenen Teilnehmern die gleiche Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer (DDI) zugewiesen werden und auch wieder entzogen werden.

Wählen Sie am Apparat 31 (Sie haben die Konfiguration geöffnet und sind im Programmiermodus):

"nnx...x": Teilnehmer nn ist der Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer (DDI) x...x zugeordnet. Die Eingabe der variablen Amtrufnummer x...x schließen Sie mit Auflegen des Hörers ab.

"nn00": Teilnehmer nn hat keine Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer (DDI).

(nn=Teilnehmer 31-38 und 41-48 mit Erweiterung)

Dem internen Apparat 35 sollen die Mehrfachrufnummern 4711 und 4712 zugeordnet werden. Wählen Sie am Apparat 31:

☞ "35 4711" und „35 4712" ("35 4711" wählen, Hörer auflegen, "35 4712" wählen, Hörer auflegen).

Dem internen Apparat 35 sollen die Nebenstellenrufnummern "0" (Sammelrufnummer) und „31" (DDI) zugeordnet werden. Wählen Sie am Apparat 31:

☞ "35 0" und „35 31" ("35 0" wählen, Hörer auflegen, "35 31" wählen, Hörer auflegen).

☞ Hinweis: Mit MFV-Telefonen können Sie die Eingabe der variablen Amtrufnummer x...x auch mit der Taste "#" abschließen. Wenn Sie den Quittungston abwarten, können Sie dann weitere Programmierungen vornehmen, ohne den Hörer auflegen zu müssen.

☞ Hinweis: Die Vorwahlnummer (Ortsnetzkennzahl) der Mehrfachrufnummer darf bei der Programmierung nicht mit eingegeben werden.

6. 7. 3 Amtberechtigung

Jedem Teilnehmer kann eine eigene Amtberechtigung zugewiesen werden. Es gibt folgende Amtberechtigungsstufen (B=0-7):

B=0: Keine Amtberechtigung, d. h. der Teilnehmer kann keine Amtgespräche einleiten.

B=1: Keine Amtberechtigung wie bei Stufe 0, aber mit Notrufbefugnis (10 programmierte Notrufnummern können gewählt werden).

B=2: Ortsgesprächsberechtigung, der Teilnehmer darf nur Ortsgespräche führen, d. h. nur Rufnummern, die nicht mit einer "0" beginnen, sind zulässig. Sperrnummern entsprechend B=2 dürfen gewählt werden.

B=3: Ortsgesprächsberechtigung mit Einschränkung, d. h. Berechtigung wie Stufe 2, aber die Sperrnummern können nicht gewählt werden.

B=4: Ferngesprächsberechtigung, d. h. der Teilnehmer darf Fern- und Ortsgespräche führen. Die Sperrnummern entsprechend B=4 dürfen gewählt werden.

- B=5: Ferngesprächsberechtigung mit Einschränkung, d. h. Berechtigung wie Stufe 4, aber die Sperrnummern können nicht gewählt werden.
- B=6: Vollamtberechtigung, d. h. der Teilnehmer darf Auslands- Fern- und Ortsgespräche führen.
- B=7: Vollamtberechtigung, mit Einschränkung, d. h. Berechtigung wie Stufe 6, aber Sperrnummern dürfen nicht gewählt werden.

Sperrnummern: Dies sind im allgemeinen Rufnummern, die mit einer bestimmten Ziffernfolge beginnen und die aufgrund ihrer hohen Gebührentarife nicht für jeden Teilnehmer zugänglich sein sollen. Hierunter fallen z. B. die 0190-Rufnummern, die besonders hohe Gebühren verursachen. In der Regel sind die ersten 4 bis 5 Ziffern kennzeichnend für den Telefondienst, der derartig hohe Gebühren verursacht. Das ETS-2116 I ist in der Lage, beliebig lange Rufnummern zu sperren. Es können bis zu 20 verschiedene Sperrnummern frei programmiert werden. Versucht ein Teilnehmer ohne die entsprechende Berechtigung, eine solche Rufnummer zu wählen, so erhält er den Besetztton.

- ☞ Hinweis: Die Amtberechtigungsstufen wirken für abgehende Amtgespräche. Komme Amtgespräche werden nur zu dem Teilnehmer durchgeschaltet, dem eine Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer (DDI) zugeordnet wurde.
- ☞ Hinweis: Auch zu Teilnehmern mit Amtberechtigungsstufe 0 und 1 können Amtgespräche vermittelt werden. Es ist auch möglich, mit diesen Teilnehmern Rücksprachen aus Amtgesprächen zu führen.
- ☞ Hinweis: Alle Berechtigungsstufen außer der Stufe 0 beinhalten auch die Notrufbefugnis.

6. 7. 4 Amtberechtigung einstellen

Wählen Sie am Apparat 31 (Sie haben die Konfiguration geöffnet, die Rufnummern zugeordnet und sind im Programmiermodus):

- "5Bnn": Teilnehmer nn (nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung) erhält die Amtberechtigung B (B=0-7, Amtberechtigungsstufe entsprechend [Kapitel Amtberechtigung](#)).
- (B=0: Keine Amtberechtigung)
- (B=1: Keine Amtberechtigung aber Notrufbefugnis)
- (B=2: Ortsgesprächsberechtigung, Notrufbefugnis und Sperrnummernberechtigung)
- (B=3: Ortsgesprächsberechtigung und Notrufbefugnis)
- (B=4: Ferngesprächsberechtigung, Notrufbefugnis und Sperrnummernberechtigung)
- (B=5: Ferngesprächsberechtigung und Notrufbefugnis)
- (B=6: Vollamtberechtigung, Notrufbefugnis und Sperrnummernberechtigung)
- (B=7: Vollamtberechtigung und Notrufbefugnis)

Teilnehmer 35 soll die Berechtigungsstufe 2, Teilnehmer 36 soll die Berechtigungsstufe 5 erhalten:

- ☞ „5235“ und „5536“ am Apparat 31 wählen (nach "5235" und "5536" Quittungston abwarten, Hörer auflegen).

6. 7. 5 Konfiguration schließen

Haben Sie die Eingaben für die Konfiguration K beendet, schließen Sie diese Konfiguration K. Erst mit diesem Schritt werden Eingaben als Konfiguration abgespeichert.

Wählen Sie am Apparat 31 (Sie haben die Konfiguration geöffnet, die Rufnummern zugeordnet, die Amtsberechtigungen festgelegt und sind im Programmiermodus):

"91K": Konfiguration K schließen.
(K=0-9, K=0: Tagschaltung, K=1: Nachtschaltung)

☞ Hinweis: Mit diesen Eingaben ist die festgelegte Konfiguration (oder wenn Sie mehrere eingegeben haben auch mehrere) im ETS-2116 I abgespeichert. Damit Sie die jeweilige Konfiguration nutzen können, **müssen Sie diese einschalten bzw. aktivieren**. Hierzu geben Sie an Ihrem Apparat „77K“ (K=0-9) ein, nachdem Sie den Programmiermodus verlassen haben.

6. 7. 6 Konfiguration löschen

Sie möchten eine Konfiguration K löschen. Ihr Inhalt wird gelöscht und Sie ist nicht mehr abrufbar.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 93K": Konfiguration K löschen.
(K=0-9, K=0: Tagschaltung, K=1: Nachtschaltung)

6. 7. 7 Einschaltzeitpunkt programmieren

Sie wollen ein zeitgesteuertes Einschalten der von Ihnen definierten Konfiguration festlegen.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 92Kddhhmm": Konfiguration K wird am Tag dd, zur Stunde hh, Minute mm eingeschaltet.

(K=0-9, K=0: Tagschaltung, K=1: Nachtschaltung)
(dd=00: Tägliche Umschaltung)
(dd=01-31: Kalendertägliche Umschaltung)
(dd=40: Umschaltung sonntags)
(dd=41: Umschaltung montags)
(dd=42: Umschaltung dienstags)
(dd=43: Umschaltung mittwochs)
(dd=44: Umschaltung donnerstags)
(dd=45: Umschaltung freitags)
(dd=46: Umschaltung sonnabends)
(dd=47: Umschaltung werktags von Montag bis Freitag, außer Feiertage)
(dd=48: Umschaltung sonnabends und sonntags oder feiertags)
(dd=49: Umschaltung sonntags oder feiertags)
(hh=00-23: Stunden)
(mm=00-59: Minuten)

Sie möchten die Konfiguration 4 jeweils sonnabends ab 9.30 Uhr aktivieren. Wählen Sie am Apparat 31:

☞ "8 1111 92 4 46 09 30" (nach "8 1111" Programmierarten abwarten, "924460930" wählen, Quittungston abwarten, "99" wählen, Quittungston abwarten, Hörer auflegen).

6.8 Programmierapparat ändern

Im Auslieferungszustand ist Teilnehmer 31 der Programmierapparat. Sie wollen einen anderen Teilnehmer als Programmierapparat einstellen.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 77nn": Teilnehmer nn ist Programmierapparat.
(nn=Teilnehmer 31-38 und 41-48 mit Erweiterung)

☞ Hinweis: Die Änderung des Programmierapparates tritt erst nach Verlassen des Programmiermodus in Kraft. Danach sind alle Programmierungen nur von Teilnehmer nn aus möglich.

☞ Hinweis: Der Programmierapparat darf nicht "direkter Amtapparat" oder "nur Türapparat" sein.

6.9 Teilnehmer als FAX / Modem festlegen / rückgängig machen

Sie können jeden Teilnehmer des ETS-2116 I als FAX- / Modem-Anschluß programmieren.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 59nn": Teilnehmer nn wird auf FAX- / Modemfunktion gestellt.
(nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung)

Die Programmierung beinhaltet hierbei folgende Einzeleinstellungen, die einen reibungslosen Betrieb des Gerätes sicherstellen:

- Dienstekennung 3,1 kHz.
- Anrufschutz aus.
- absolutes Anklopfverbot.
- posttypischer Wählton (Dauereton).
- volle Amtberechtigung.
- kein Türklingeln.
- Coderuf- und Sammelruf-Erlaubnis aus.
- kein Gebührenimpuls.
- keine Rufumleitung, Rufwefterschaltung.
- posttypischer Klingelrhythmus.
- keine Aufschaft-Erlaubnis.
- Gesprächsübernahme erlaubt.

Möchten Sie den Anschluß wieder für "normale" Teilnehmer einstellen, wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 58nn": Teilnehmer nn wird von FAX- / Modemfunktion auf "normalen Teilnehmer" zurückgestellt.
(nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung)

Die Programmierung beinhaltet hierbei folgende Einzeleinstellungen:

- Dienstekennung SPEECH.
- absolutes Anklopfverbot aus.
- Nebenstellen-Wählton.
- Nebenstellen-Klingeln bei internen Ruf.
- Coderuf-Erlaubnis ein.
- volle Amtberechtigung.
- posttypischer Klingelrhythmus bei externem Ruf.

6.10 PC-Apparat

Mit dem ETS-2116 I können Sie die Wahlunterstützung durch einen angeschlossenen PC nutzen. Dies ist besonders bequem, wenn Sie auf Ihrem PC über eine Adreßdatenbank verfügen und mit Hilfe eines entsprechenden Wahlprogramms eine der gespeicherten Rufnummern anwählen lassen möchten.

Sie müssen dem PC einen Teilnehmerapparat zuordnen. Dieser Teilnehmerapparat (PC-Apparat) wird immer dann gerufen, wenn die vom PC angewiesene Verbindung aufgebaut ist.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 74nn": Teilnehmer nn ist PC-Apparat.
(nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung)

- ☞ Hinweis: Es kann nur ein Teilnehmer als PC-Apparat programmiert werden.
- ☞ Hinweis: Zum Einleiten der automatischen Wahl ist der Hayes-Befehl **ATDr...r** (r...r sind die Ziffern der Rufnummer) zu verwenden. Stellen Sie in dem von Ihnen benutzten Programm zum Typ des Hayes-Befehls auch die Parameter der seriellen Schnittstelle (XOFF / XON-Protokoll, 9600 Baud, 8 Datenbits, 1 Startbit, 1 Stoppbit, kein Paritätsbit) ein. Jedes andere Wählpräfix oder -suffix ist zu entfernen.
- ☞ Hinweis: Die Option der Wahlunterstützung wird nicht von der mitgelieferten Software (Diskette) bereitgestellt.

6.11 Kurzwahlnummern programmieren und löschen

Sie können bis zu 200 Kurzwahlnummern in dem ETS-2116 I speichern. Die Kurzwahlnummern sind durch alle Teilnehmer nutzbar, unterliegen aber der Prüfung auf eingestellte Amtsberechtigungen.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 2kkkr...r": Kurzwahlnummer kkk wird mit Amtrufnummer r...r (max. 32 Stellen) belegt (kkk=100-299). Die Eingabe der variablen Amtrufnummer r...r schließen Sie mit Auflegen des Hörers ab.

"8 1111 104": Alle Kurzwahlnummern werden gelöscht.

- ☞ Hinweis: Mit MFV-Telefonen können Sie die Eingabe der variablen Amtrufnummer r...r auch mit der Taste "#" abschließen. Wenn Sie den Quittungston abwarten, können Sie dann weitere Programmierungen vornehmen, ohne den Hörer auflegen zu müssen.
- ☞ Hinweis: Im Auslieferungszustand sind die Kurzwahlnummern "110", "112", "115" mit den Notrufnummern "110", "112", "115" programmiert, so daß ein entsprechender Notruf auch ohne Amtzugangsziffer ausgelöst werden kann. Sie können im ETS-2116 I drei Kurzwahlnummern als Notrufnummern kennzeichnen und diese über eine Notruf-Vorrangschaltung behandeln (siehe [Kapitel Notruf-Vorrangschaltung ein- / ausschalten](#)).
- ☞ Hinweis: Als Kurzwahlnummern können Sie nur Amtrufnummern programmieren. Die "0" zur Amtholung dürfen Sie nicht mit programmieren.
- ☞ Hinweis: Beachten Sie bitte, daß beim Löschen der Kurzwahlnummern der gesamte Kurzwahlspeicher gelöscht wird und damit keine vorher programmierten Kurzwahlnummern mehr zur Verfügung stehen. Wollen Sie einzelne Kurzwahlnummern ändern, so programmieren Sie diese durch Überschreiben der entsprechenden Kurzwahlnummer bitte neu.

☞ Hinweis: Die Notrufnummern für die Rettungsdienste sind in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland z. Z. noch nicht einheitlich. Informieren Sie sich bitte, welche Rufnummer in Ihrem Standort zu wählen ist. In den meisten Ländern gilt: "110" für Polizei / Notruf, "112" für Feuerwehr / Rettungsdienst.

6. 12 Notruf-Vorrangschaltung ein- / ausschalten

Mit der Notruf-Vorrangschaltung können Sie bei Wahl der gekennzeichneten Kurzwahlnummern (max. 3) **immer eine Amtverbindung herstellen**, vorausgesetzt Sie haben die Kurzwahlnummern vorher programmiert. Sie können damit zu jedem Zeitpunkt einen Notruf durchführen, ohne warten zu müssen bis eine Amtleitung frei ist. Das ETS-2116 I schaltet bei belegten Amtleitungen durch die Vorrangschaltung eine Amtverbindung frei und unterbricht das laufende Gespräch. Die mit der Notruf-Vorrangschaltung aufgebauten Verbindungen sind nicht unterbrechbar.

Im Auslieferungszustand sind die Kurzwahlnummern "110", "112", "115" als "Vorrang-Notrufnummern" gekennzeichnet. Wenn Sie die Kennzeichnung verändern, so wird die älteste (hier die "115") überschrieben.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 88kkk: Kurzwahlnummer kkk als "Vorrang-Notrufnummer" registriert (es können max. 3 Kurzwahlnummern aus dem zentralen Kurzwahlspeicher kkk=100-299 ausgewählt werden).

"8 1111 27: Notruf-Vorrangschaltung ein.

"8 1111 28: Notruf-Vorrangschaltung aus.

☞ Hinweis: Die Notrufnummern für die Rettungsdienste sind in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland z. Z. noch nicht einheitlich. Informieren Sie sich bitte, welche Rufnummer in Ihrem Standort zu wählen ist. In den meisten Ländern gilt: "110" für Polizei / Notruf, "112" für Feuerwehr / Rettungsdienst.

6. 13 Notrufnummern programmieren und löschen

Notrufnummern sind Amtrufnummern, die von allen Teilnehmern (außer denen mit Amberechtigungsstufe 0) gewählt werden dürfen. So kann z. B. einem Teilnehmer nur mit Ortsgesprächsberechtigung ermöglicht werden, trotz unzureichender Amberechtigung die 0130-Rufnummern zu wählen. Wird beim Programmieren einer Notrufnummer nicht die volle Amtrufnummer eingegeben (sondern nur eine Anfangsziffernfolge), so werden damit automatisch alle Amtrufnummern zugelassen, die mit der programmierten Anfangsziffernfolge beginnen. Minimal kann eine Notrufnummer nur aus einer Ziffer bestehen. Notrufnummern haben Vorrang vor Sperrnummern.

Für die zu programmierenden Notrufnummern stehen maximal 10 Speicherplätze zur Verfügung.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 19r...r": Notrufnummer r...r (max. 32 Stellen) wird gespeichert (r...r, Amtrufnummer, die auch der Teilnehmer wählen darf, der nur Notrufbefugnis hat). Die Eingabe der variablen Amtrufnummer r...r schließen Sie mit Auflegen des Hörers ab.

"8 1111 105": Alle Notrufnummern werden gelöscht.

☞ Hinweis: Mit MFV-Telefonen können Sie die Eingabe der variablen Amtrufnummer r...r auch mit der Taste "#" abschließen. Wenn Sie den Quittungston abwarten, können Sie dann weitere Programmierungen vornehmen, ohne den Hörer auflegen zu müssen.

6. 14 Sperrnummern programmieren und löschen

Sperrnummern sind Amtrufnummern, die nur von Teilnehmern mit der entsprechenden Amberechtigung gewählt werden dürfen. Wird nicht die volle Amtrufnummer eingegeben (sondern nur eine Anfangsziffernfolge), so werden automatisch alle Amtrufnummern gesperrt, die mit der programmierten Anfangsziffernfolge beginnen. Minimal kann eine Sperrnummer nur aus einer Ziffer bestehen.

Für die zu programmierenden Sperrnummern stehen maximal 20 Speicherplätze zur Verfügung.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 20r...r": Sperrnummer r...r (max. 32 Stellen) eingeben, im Auslieferungszustand ist "0190" eingetragen. Die Eingabe der variablen Amtrufnummer r...r schließen Sie mit Auflegen des Hörers ab.

"8 1111 106": Alle Sperrnummern werden gelöscht.

☞ Hinweis: Mit MFV-Telefonen können Sie die Eingabe der variablen Amtrufnummer r...r auch mit der Taste "#" abschließen. Wenn Sie den Quittungston abwarten, können Sie dann weitere Programmierungen vornehmen, ohne den Hörer auflegen zu müssen.

6. 15 Löschen von Kurzwahl-, Notruf- und Sperrnummern

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 104": Alle Kurzwahlnummern werden gelöscht.

"8 1111 105": Alle Notrufnummern werden gelöscht.

"8 1111 106": Alle Sperrnummern werden gelöscht.

6. 16 Türfunktionen

Türklingeln: Für jeden Teilnehmer kann eingestellt werden, ob dessen Apparat bei einem Türklingelsignal klingelt. Bei einem Türklingelsignal werden die entsprechenden Teilnehmer 30 Sekunden lang mit dem Türklingelrhythmus gerufen. Dieses Türklingeln wird nach 30 Sekunden beendet, sofern der Besucher vor der Tür nicht erneut den Klingeltaster betätigt. Für den Türklingelrhythmus sind sechs verschiedene Klingelrhythmen wählbar (siehe [Kapitel Klingelrhythmus für interne Rufe, Amtrufe und Türklingeln auswählen](#)).

Türöffner-Erlaubnis: Damit die Tür nicht von jedem Apparat aus geöffnet werden kann, besteht die Möglichkeit, die Türöffner-Erlaubnis zu entziehen oder zu erteilen (z. B. keine Türöffner-Erlaubnis für das Kinderzimmer).

Einschaltdauer des Türöffners: Die Einschaltdauer des Türöffnerkontaktes kann in Sekundenschritten (1-10 Sekunden) eingestellt werden. Die Türöffnerzeit ist im Auslieferungszustand auf 5 Sekunden eingestellt.

Nur Türapparat: Der Teilnehmer nn ist ausschließlich Türapparat. Er hat die Türöffner-Erlaubnis und wird bei Betätigung der Türklingel gerufen. Durch Abheben des Hörers wird er sofort mit der Türstation verbunden. Er kann keine internen und Amtgespräche führen und entgegennehmen. Zu ihm können auch keine Gespräche vermittelt werden.

Apothekerschaltung: Die interne Apothekerschaltung dient dazu, bei einem Türklingelsignal einen angeschlossenen Anrufbeantworter mit einem Ansagetext zu starten und mit der Türsprechstelle zu verbinden, damit der Besucher vor der Tür die gewünschte Nachricht hört und eventuell eine Nachricht hinterlassen kann. Hierzu muß zunächst für den entsprechenden Teilnehmeranschluß das Türklingeln eingeschaltet werden. Damit der Anrufbeantworter das Türklingeln einwandfrei erkennen kann, muß der Türklingelrhythmus auf den posttypischen Klingelrhythmus eingestellt werden (siehe [Kapitel Klingelrhythmus für interne Rufe, Amtrufe und Türklingeln auswählen](#)). Bei einmaligem Drücken des Türklingeltasters hält dieser Klingelrhythmus 30 Sekunden lang an. Darauf kann der Anrufbeantworter reagieren und sich einschalten, um dann durch das ETS-2116 I mit der Türsprechstelle verbunden zu werden. Die im Anrufbeantworter aufgezeichnete Nachricht kann wie gewohnt am Anrufbeantworter selbst oder über dessen Fernabfragefunktion abgehört werden. Weitere Funktionen der internen Apothekerschaltung sind im [Kapitel Apothekerschaltung intern](#) beschrieben. Die externe Apothekerschaltung stellt bei Betätigung der Türklingel eine Sprechverbindung von der Türstation zu einem Amtteilnehmer her. Dazu muß diese Funktion entweder mit einer programmierten Kurzwahlnummer oder mit einer Amtrufnummer eingerichtet und aktiviert werden (siehe [Kapitel Apothekerschaltung extern](#)).

Verwendung der Tür-Relais: Im Auslieferungszustand sind die 4 Relais der Türstationen so konfiguriert, daß sie zum Bedienen der Türfunktionen genutzt werden, und zwar als Türöffner-Relais (Kontakte TO1 und TO2) zum Einschalten des Türöffners und als Türsprech-Relais (Kontakte TS1 und TS2) zum Einschalten der Versorgungsspannung für das Türfreisprech-System. Werden aber nicht alle Türfunktionen benötigt, z. B. weil kein Türöffner vorhanden ist, oder weil Sie keine Türstation angeschlossen haben, so können diese Relais statt dessen als Fernschaltrelais verwendet werden. Das Türöffner-Relais und das Türsprech-Relais der Grundplatine sind dann Fernschaltrelais 5 und 6 und für die Erweiterung ERW-2116 I ist das Türöffner-Relais dem Fernschaltrelais 3 und das Türsprech-Relais dem Fernschaltrelais 4 zugeordnet.

6. 16. 1 Türklingeln

An das ETS-2116 I können Sie in der Grundaustaufstufe eine Türstation mit zwei Türklingeln (1. Türstation) und mit der Erweiterung ERW-2116 I eine weitere Türstation mit zwei Türklingeln (2. Türstation) anschließen. Es sind mit ERW-2116 I demzufolge insgesamt 4 Türklingeln programmierbar.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 60Lnn": Teilnehmer nn wird bei Betätigung der Türklingel L (L=1-4) gerufen.

"8 1111 61Lnn": Teilnehmer nn wird nicht von der Türklingel L (L=1-4) gerufen.

(nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung)

6. 16. 2 Türöffner-Erlaubnis

Die Türöffner-Erlaubnis ist für beide Türstationen (Türstation 1 und 2) getrennt einstellbar.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 62nn": Teilnehmer nn darf die Tür t (t=1-2) öffnen.

"8 1111 63nn": Teilnehmer nn darf die Tür t (t=1-2) nicht öffnen.

(nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung)

6. 16. 3 Einschaltdauer des Türöffners der Türstation 1 und 2

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 23T": Einschaltdauer T des Türöffners der Türstation 1 in Sekundenschritten.

"8 1111 24T": Einschaltdauer T des Türöffners der Türstation 2 in Sekundenschritten.

(T=1-9; T=0: 10 Sekunden)

(Auslieferungszustand: 5 Sekunden)

6. 16. 4 Nur Türapparat ein- / ausschalten

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 127nn": Teilnehmer nn ist **nur Türapparat** von Türstation 1.

"8 1111 128nn": Teilnehmer nn ist **nur Türapparat** von Türstation 2.

"8 1111 129nn": Teilnehmer nn ist **nicht mehr nur Türapparat** von Türstation 1 oder 2.

(nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung)

6. 16. 5 Verwendung der Tür-Relais

Wählen Sie für Türstation 1 am Apparat 31:

"8 1111 170": Türöffner-Relais (Türstation 1, Kontakte TO1 / TO2) normal.

"8 1111 171": Türöffner-Relais (Türstation 1, Kontakte TO1 / TO2) als Fernschaltrelais 5.

"8 1111 172": Türsprech-Relais (Türstation 1, Kontakte TS1 / TS2) normal.

"8 1111 173": Türsprech-Relais (Türstation 1, Kontakte TS1 / TS2) als Fernschaltrelais 6.

Wählen Sie für Türstation 2 am Apparat 31:

"8 1111 174": Türöffner-Relais (Türstation 2, Kontakte TO1 / TO2) normal.

"8 1111 175": Türöffner-Relais (Türstation 2, Kontakte TO1 / TO2) als Fernschaltrelais 3.

"8 1111 176": Türsprech-Relais (Türstation 2, Kontakte TS1 / TS2) normal.

"8 1111 177": Türsprech-Relais (Türstation 2, Kontakte TS1 / TS2) als Fernschaltrelais 4.

6. 17 Erlaubnis zur externen Rufweitschaltung

Für jeden Teilnehmer kann eingestellt werden, ob er die Mehrfachrufnummern / Nebenstellenrufnummern (DDI) extern weiterschalten darf oder nicht.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 25nnx...x": Teilnehmer nn darf Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer (DDI) x...x weiterschalten.

"8 1111 26nnx...x": Teilnehmer nn darf Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer (DDI) x...x nicht weiterschalten.
(nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung)

6.18 Teilnehmer als direkter Amtapparat

Sie können jeden Teilnehmeranschluß so programmieren, daß er an seinem Apparat nach Abheben des Hörers, ohne "0" wählen zu müssen, den Wählton der Deutschen Telekom AG erhält (vorausgesetzt ein freier Nutzkanal ist vorhanden). Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 110nn": Teilnehmer nn ist direkter Amtapparat.

"8 1111 111nn": Teilnehmer nn ist normaler Teilnehmer (Auslieferungszustand).
(nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung)

☞ Hinweis: Vom direkten Amtapparat können Sie nur über eine Amtverbindung mit internen Teilnehmern sprechen und keine systeminternen Einstellungen vornehmen.

☞ Hinweis: Der direkte Amtapparat darf nicht Programmierapparat sein.

6.19 Dringlichkeitsruf

Beim Dringlichkeitsruf (Nachwahl der Ziffer "1") werden angewählte Teilnehmer, unabhängig vom eingerichteten Anrufschutz (siehe [Kapitel Anrufschutz ein- / ausschalten](#)), gerufen.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 64nn": Teilnehmer nn darf den Dringlichkeitsruf anwenden.

"8 1111 65nn": Teilnehmer nn darf den Dringlichkeitsruf nicht anwenden.
(nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung)

6.20 Sammelruf-Gruppen

Wird von einem Teilnehmer aus ein Sammelruf ausgelöst, so werden mehrere zuvor programmierte Teilnehmer gleichzeitig gerufen. Hierbei besteht die Möglichkeit, 8 verschiedene Gruppen (1-8) von Teilnehmern zu programmieren.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 70gnn": Teilnehmer nn in Sammelruf-Gruppe g aufnehmen.

"8 1111 71gnn": Teilnehmer nn aus Sammelruf-Gruppe g streichen.
(nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung)
(g=1-8: Nummer der Sammelruf-Gruppe)

Sie möchten, daß Teilnehmer 33-36 bei einem Sammelruf der Gruppe 5 gerufen werden. Wählen Sie dazu am Apparat 31:

☞ "8 1111 70 5 33": Teilnehmer 33 in Gruppe 5 aufnehmen, nach "70 5 33" Quittungston abwarten,

☞ "70 5 34": Teilnehmer 34 in Gruppe 5 aufnehmen, Quittungston abwarten,

- ☎ "70 5 35": Teilnehmer 35 in Gruppe 5 aufnehmen, Quittungston abwarten,
- ☎ "70 5 36": Teilnehmer 36 in Gruppe 5 aufnehmen, Quittungston abwarten,
- ☎ "99" wählen und Hörer auflegen.

☞ Hinweis: FAX-Geräte und Modems sollten nicht einer Sammelruf-Gruppe zugeordnet werden. Diese Geräte nehmen den Ruf selbsttätig und je nach Einstellung auch sofort entgegen. Die eigentliche Teilnehmergruppe kann dann nicht mehr erreicht werden.

6. 21 Coderuf-Erlaubnis

Beim Coderuf werden alle internen Teilnehmer mit einem bestimmten wählbaren Klingelrhythmus gerufen. Dies kann Probleme bei einem angeschlossenen Anrufbeantworter, FAX-Gerät oder Modem verursachen, da diese Geräte den Ruf selbsttätig entgegennehmen. Um dies zu vermeiden, kann an den entsprechenden Teilnehmeranschlüssen der Coderuf abgeschaltet werden (siehe auch [Kapitel Teilnehmer als FAX / Modem festlegen / rückgängig machen](#)).

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 72nn": Teilnehmer nn ist im Coderuf einbezogen (Auslieferungszustand).

"8 1111 73nn": Teilnehmer nn ist nicht im Coderuf einbezogen.
(nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung)

☞ Hinweis: Besteht trotz Coderuf-Erlaubnis ein Anrufschutz, so werden keine Rufe zu diesem Teilnehmer durchgeschaltet. Anrufschutz gilt vor Coderuf-Erlaubnis.

6. 22 Absolutes Anklopfverbot

Um zu verhindern, daß bei Datenendgeräten, wie FAX-Gerät, Modem ein Verbindungswunsch angezeigt wird (Anklopfen), können Sie für jeden Teilnehmer ein absolutes Anklopfverbot einrichten. Dieses absolute Anklopfverbot überschreibt die durch den entsprechenden Teilnehmer eingestellte individuelle Anklopf-Erlaubnis.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 75nn": Teilnehmer nn ist auf absolutes Anklopfverbot eingestellt.

"8 1111 76nn": Absolutes Anklopfverbot für Teilnehmer nn ist aufgehoben.
(nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung)

☞ Hinweis: Haben Sie das absolute Anklopfverbot für den Teilnehmer nn eingestellt und wieder aufgehoben, ist danach die individuelle Einstellung wieder wirksam.

6. 23 Gebührenimpuls

Das ETS-2116 I wertet die vom Amt gesendete Gebühreninformation aus und schaltet je nach Einstellung dem Teilnehmer einen 16-kHz-Gebührenimpuls auf. Damit werden die am Teilnehmerapparat anfallenden Gesprächsgebühren ermittelt (vorausgesetzt Ihr Telefon besitzt eine Gebührenanzeige).

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 66nn": Teilnehmer nn bekommt einen Gebührenimpuls aufgeschaltet.

"8 1111 67nn": Teilnehmer nn bekommt keinen Gebührenimpuls aufgeschaltet.
(nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung)

- ☞ Hinweis: Die Gebührenanzeige während des Gespräches setzt voraus, daß Sie das Dienstmerkmal - angefallene Tarifeinheiten **während und nach** Beendigung der Verbindung (**AOCD**) - bei der Deutschen Telekom AG beantragt haben.
- ☞ Hinweis: Beenden Sie das Gespräch mit "FLASH-Taste" drücken und "8" wählen, werden Ihnen die angefallenen Gebühren angezeigt. Erst danach Hörer auflegen. In diesem Fall ist das Dienstmerkmal - angefallene Tarifeinheiten **nach** Beendigung der Verbindung (**AOCE**) - ausreichend (gegenwärtig im Komfortanschluß der Deutschen Telekom AG enthalten).

6. 24 Individuelle Einstellungen mit oder ohne öffentlichem Paßwort

Die individuellen Einstellungen sind an jedem Teilnehmeranschluß leicht und schnell nach dem Abheben des Hörers und Wählen einer Nummer aus dem Bereich "700" bis "79..." realisierbar, vorausgesetzt die Erlaubnis ist für den entsprechenden Anschluß eingestellt. Sie können die individuellen Einstellungen entweder mit oder ohne öffentlichem Paßwort programmieren.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 125nn": Teilnehmer nn kann die individuellen Einstellungen ohne Eingabe des öffentlichen Paßwortes vornehmen.

"8 1111 124nn": Teilnehmer nn kann die individuellen Einstellungen nur mit Eingabe des öffentlichen Paßwortes vornehmen.
(nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung)

- ☞ Hinweis: Alle individuellen Einstellungen können nur erreicht werden, wenn nicht durch die zentrale Programmierung Einschränkungen für den betreffenden Teilnehmer vorgenommen worden sind.

6. 25 Erlaubnis für individuelle Einstellungen

Sie möchten dem Teilnehmeranschluß nicht gestatten, die individuellen Einstellungen zu nutzen.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 126nn": Teilnehmer nn hat keine Erlaubnis zur Nutzung der individuellen Einstellungen.

- ☞ Hinweis: Sie erteilen dem Teilnehmer die Erlaubnis für individuelle Einstellungen wieder, indem Sie bei Ihm Einstellungen mit oder ohne Öffentlichem Paßwort zulassen (siehe vorangegangenes Kapitel).

6. 26 Sekretärin-Schaltung

Bei der Sekretärin-Schaltung gehen alle Anrufe für den "Chefapparat" zuerst zum "Sekretärinapparat". Wird der Anruf innerhalb von fünf Klingelsignalen nicht vom "Sekretärinapparat" angenommen, klingelt der "Chefapparat". Beide können normale Anrufe tätigen.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 120CCSS": Teilnehmer CC ist "Chefapparat" und Teilnehmer SS ist "Sekretärinapparat".

"8 1111 121CCSS": Sekretärin-Schaltung bei Teilnehmern CC und SS löschen.
(CC und SS sind Teilnehmer nn, nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung)

6. 27 **Gebührenerfassung und -ausgabe**

Mit dem ETS-2116 I können Sie die Gesprächs- und Gebührendaten erfassen und über die RS-232-C-Schnittstelle auf einem Drucker oder PC ausgeben (Hinweise zum PC- / Druckeranschluß finden Sie im [Kapitel Anschluß an einen Computer / Drucker](#)). Dabei bietet Ihnen die Anlage die Möglichkeit, den aktuellen Preis je Tarifeinheit einzustellen, zwei Betriebsarten für die Ausgabe der Gesprächs- und Gebührendaten und verschiedene Ausgabeformate der Gesprächs- und Gebührendaten auszuwählen:

Betriebsart "Ausgabe ständig": Die Daten werden ständig, unmittelbar nach dem geführten Gespräch ausgegeben, d.h. es werden die Daten derjenigen Gespräche protokolliert, die registriert werden sollen. Außer dem Ausgabeformat (siehe [Kapitel Ausgabeformat der Gesprächs- und Gebührendaten](#)) sind keine weiteren Programmierangaben bei dieser Betriebsart nötig.

Betriebsart "Ausgabe auf Anweisung": Die gespeicherten Daten werden erst dann ausgegeben, wenn Sie sie anfordern. Zusätzlich zu der Betriebsart und der Ausgabeanweisung muß noch das Ausgabeformat eingestellt werden (siehe [Kapitel Ausgabeformat der Gesprächs- und Gebührendaten](#)).

☞ Hinweis: Die Menge der maximal aufzuzeichnenden Gesprächsdaten ist abhängig von der durchschnittlichen Rufnummernlänge der geführten Gespräche. Typischerweise sind die Gesprächsdaten von ca. 1000 bis 2000 Gesprächen (je nach Länge der Rufnummern) speicherbar.

☞ Hinweis: Im Auslieferungszustand sind folgende Einstellungen gültig: Betriebsart: Ausgabe auf Anweisung, keine Ausgabe der Rufnummer, fortlaufende Ausgabe d. h. kein Einzelblatt je Gespräch.

6. 27. 1 **Einstellen der Betriebsart**

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 841": Betriebsart "Ausgabe ständig". Es werden die Daten für alle Gespräche aller Teilnehmer ausgegeben.

"8 1111 840": Betriebsart "Ausgabe auf Anweisung". Die gespeicherten Gesprächs- und Gebührendaten werden auf Anforderung ausgegeben.

☞ Hinweis: Nach dem Einstellen der Betriebsart "Ausgabe ständig" beginnt die Ausgabe sofort (mit Beendigung des Gespräches). Das Ausgabeformat (Fortlaufend / Einzelblatt, Anzahl führender Ziffern der Rufnummern) muß also vor der Programmierfunktion "841" eingestellt werden.

☞ Hinweis: In der Betriebsart "Ausgabe auf Anweisung" werden immer die Daten seit der letzten Löschfunktion ausgegeben. Sie können beliebig viele Ausgaben tätigen, die gespeicherten Daten werden dadurch nicht verändert.

6. 27. 2 **Ausgabe auf Anweisung**

In der Betriebsart "Ausgabe auf Anweisung" wird eine Ausgabe folgendermaßen angefordert:

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 842nn": Ausgabe der Gesprächs- und Gebührendaten für den internen Teilnehmer nn. Nach Beendigung dieser Programmierfunktion beginnt die Ausgabe.
(nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung, nn=00: Ausdruck für alle Teilnehmer).

"8 1111 84201": Gesprächs- und Gebührendaten aller Privatgespräche (zweite Amtszugangsziffer "90PPPP0") werden auf Anforderung ausgegeben. Es wird automatisch eine Ziffer weniger als die Hälfte der Rufnummer ausgegeben.

6. 27. 3 Ausgabeformat der Gesprächs- und Gebührendaten

Die Gesprächs- und Gebührendaten können in verschiedenen Formaten auf Ihrem Drucker ausgegeben werden:

- Jedes Gespräch einzeln auf ein Blatt drucken.
- Fortlaufender Ausdruck der gespeicherten Gespräche nacheinander.

In beiden Fällen kann eingestellt werden, wieviel Ziffern der Amtrufnummer (vollständige Nummer oder nur eine bestimmte Anzahl führender Ziffern) ausgegeben werden.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 845": Die Daten für jedes Gespräch werden auf ein Einzelblatt gedruckt.

"8 1111 846": Die Ausgabe der gespeicherten Gesprächs- und Gebührendaten erfolgt nacheinander, fortlaufend.

"8 1111 844F": Anzahl F der auszugebenden führenden Ziffern bei der Amtrufnummer. Diese Einstellung gilt für alle Gespräche, ausgenommen-Privatgespräche.

(F=0: keine Ziffer)

(F=1-8: 1-8 führende Ziffern der Amtrufnummer)

(F=9: alle Ziffern)

"8 1111 131": Privatgespräche werden mit Amtrufnummer abgespeichert.


"8 1111 132": Privatgespräche werden ohne Amtrufnummer abgespeichert.

6. 27. 4 Tarifeinheit

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 843ppp": Eingabe des Preises ppp=000-999 in Pfennigen je Tarifeinheit.

Die im Auslieferungszustand programmierte Tarifeinheit von 0,12 DM wollen Sie z. B. auf 0,30 DM verändern. Wählen Sie am Apparat 31:

 "8 1111 843 030" - Hörer auflegen

6. 27. 5 Speichern bestimmter Verbindungen

Sie können das ETS-2116 I so einstellen, daß Sie nicht zustande gekommene Gesprächsverbindungen mit Amtteilnehmern, ausgelöst von internen Teilnehmern oder von Amtteilnehmern, speichern oder nicht speichern.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 130": Alle Gespräche (zustande gekommene und nicht zustande gekommene) werden registriert (Auslieferungszustand).

"8 1111 133": Alle zustande gekommenen, gehenden Gespräche werden registriert.

"8 1111 134": Alle zustande gekommenen Gespräche werden registriert.


- "8 1111 135": Alle zustande gekommenen und alle privaten Gespräche werden registriert.
- "8 1111 136": Alle zustande gekommenen und alle kommenden Gespräche werden registriert.
- "8 1111 137": Alle zustande gekommenen, alle privaten und alle kommenden Gespräche werden registriert.

6. 27. 6 Gebührenlimit eintragen

Sie können jedem Teilnehmer ein bestimmtes Limit für die Gesprächsgebühren in Tarifeinheiten vorgeben. Ist dieses Limit aufgebraucht, kann der Teilnehmer keine weiteren Amtsgespräche führen. Das Gespräch, mit dem der vorgegebene Einheiten-Wert überschritten wird, kann nicht zu Ende geführt werden, es wird abgebrochen. Haben Sie bei Gesprächsbeginn nur noch eine Einheit, so wird für dieses (und nur für dieses) Gespräch eine zusätzliche Einheit bereitgestellt, damit das Gespräch nicht unmittelbar nach Gesprächsbeginn abgebrochen wird.

Wählen Sie am Apparat 31:

- "8 1111 140nn": Teilnehmer nn ohne Gebührenlimit. (Auslieferungszustand)
- "8 1111 141nnEEEE": Gebührenlimit von Teilnehmer nn auf EEEE Einheiten setzen
- "8 1111 142nnEEEE": Rest-Gebührenlimit von Teilnehmer nn wird um EEEE Einheiten erhöht. Die Erhöhung führt auf maximal 9999 Einheiten.
(EEEE=0000...9999: Anzahl der Tarifeinheiten)

 Hinweis: Die Nutzung dieser Funktion setzt voraus, daß Sie das Dienstmerkmal - Übermittlung der Tarifeinheiten **während und nach** Beendigung der Verbindung (**AOCD**) - bei der Deutschen Telekom AG beantragt haben. Steht dieses Dienstmerkmal nicht zur Verfügung, so wirkt die Funktion "Gebührenlimit" nicht.

6. 27. 7 Gebühreuzuordnung bei wechselnden Teilnehmern

Wird von einem bestimmten Teilnehmer ein Amtsgespräch eingeleitet und führt er dieses Gespräch ohne es weiterzuvermitteln zu Ende, so werden alle anfallenden Gebühren diesem Teilnehmer zugeordnet. Gibt der Teilnehmer das Gespräch an einen zweiten Teilnehmer weiter, so werden alle Gebühren des Gesprächs dem ersten Teilnehmer zugeordnet.

Sie können festlegen, wenn Sie das Gespräch weitervermitteln, daß die Gebühren so zugeordnet werden, wie sie beim jeweiligen Teilnehmer anfallen.

Beispiel: Teilnehmer 31 hat ein Amtsgespräch begonnen - spricht - es fallen 3 Tarifeinheiten an - 31 vermittelt das Gespräch weiter an Teilnehmer 32 - 32 spricht - es fallen 5 Tarifeinheiten an - 32 vermittelt das Gespräch zurück an 31 - 31 spricht - es fallen 4 Tarifeinheiten an - 31 beendet das Gespräch. Teilnehmer 31 werden 7 und Teilnehmer 32 werden 5 Tarifeinheiten zugeordnet.

Wählen Sie am Apparat 31:

- "8 1111 138": Gebühren werden dem 1. Teilnehmer zugeordnet.
- "8 1111 139": Gebühren wechseln mit dem Gesprächsteilnehmer.
(nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung)

6. 27. 8 Löschen der Gebühren- und Gesprächsdaten

Sie können die Gebühren- und Gesprächsdaten für einzelne Teilnehmer oder für alle Teilnehmer löschen.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 847nn": Löschen der Gebühren- und Gesprächsdaten für Teilnehmer nn.
(nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung, nn=00: alle Teilnehmer)

6. 27. 9 Beispiele zum Ausdruck der Gesprächs- und Gebührenliste

Sie möchten die Gespräche vom Teilnehmer 34 seit der letzten Löschfunktion ausgeben. Dabei sollen die Gespräche nacheinander und die Amtrufnummern nur mit 5 Ziffern aufgeführt werden. Wählen Sie am Apparat 31:

- ☞ "8 1111 840": Betriebsart: Ausgabe auf Anweisung.
- ☞ "846": fortlaufende Ausgabe.
- ☞ "8445" Rufnummernausgabe mit den 5 führenden Ziffern.
- ☞ "84234": Ausgabeanweisung für Teilnehmer 34.

Hat der Teilnehmer des Apparates 34 ein Gespräch mit der Zielrufnummer "1234 4711" geführt, wird als gewählte Rufnummer "12344" ausgegeben. Damit ist die vollständig gewählte Rufnummer nicht mehr erkennbar.

Sie möchten alle Gespräche, die über die zweite Amtzugangsnummer (private Gespräche) geführt wurden, seit der letzten Löschfunktion, fortlaufend ausgeben. Wählen Sie am Apparat 31:

- ☞ "8 1111 840": Betriebsart: Ausgabe auf Anweisung.
- ☞ "846": fortlaufende Ausgabe.
- ☞ "84201": Ausgabeanweisung für die Privatgespräche aller Teilnehmer.

Hat der Teilnehmer des Apparates 34 ein Gespräch mit der Zielrufnummer "4711" geführt, wird als gewählte Rufnummer "4" ausgegeben. Damit ist die vollständig gewählte Rufnummer nicht mehr erkennbar.

Die vollständige Liste der Gesprächs- und Gebührendaten bei Ausgabe auf Anweisung hat folgenden Aufbau (Inhalte sind Beispiele, die Kopfzeile wird nicht ausgegeben):

Kennung	Tn	Datum	Zeit	TE	Dauer	Amtrufnummer
A	34	02.01.95	10:30	0003 TE	0360	0123 456
B	31	08.01.95	18:05	0000 TE	0019	0123 4567
a	35	11.01.95	08:45	0000 TE	0000	0123 4711
b	38	12.01.95	20:14	0000 TE	0000	0123 4712
A	41	15.01.95	15:30	0024 TE	0540	P 014

In der Kopfzeile sind die Abkürzungen Tn=interner Teilnehmer und TE=Tarifeinheit verwendet. Die erste Spalte gibt an, wer das Gespräch begonnen hat und ob das Gespräch zustande gekommen ist. Die weiteren Spalten sind anhand der 5 Beispiele (Zeilen 1-5) im folgenden erläutert:

- ① A: Der interne Teilnehmer 34 hat das Gespräch begonnen, die Verbindung mit dem Amtteilnehmer "0123 456" ist hergestellt worden. Das Gespräch wurde am 2.1.1995, 10.30 Uhr geführt und mit 3 Tarifeinheiten registriert. Die Gesprächsdauer betrug 360 Sekunden.
 - ② B: Der Amtteilnehmer "0123 4567" hat das Gespräch begonnen, das Gespräch ist mit dem internen Teilnehmer 31 zustande gekommen. Datum, Uhrzeit und Dauer des Gespräches: 8.1.1995, 18.05 Uhr.
 - ③ a: Der interne Teilnehmer hat versucht mit dem Amtteilnehmer "0123 4711" Verbindung aufzunehmen. Das Gespräch kam nicht zustande.
 - ④ b: Der Amtteilnehmer "0123 4712" hat versucht mit dem internen Teilnehmer 38 Verbindung aufzunehmen. Das Gespräch kam nicht zustande.
 - ⑤ A: Der interne Teilnehmer 41 hat das Privatgespräch mit dem Amtteilnehmer, dessen Rufnummer mit weniger als die Hälfte der Ziffern dargestellt ist, geführt. Das Gespräch wurde am 15.1.1995, 15.30 Uhr geführt und mit 24 Tarifeinheiten registriert. Die Gesprächsdauer betrug 540 Sekunden.
- ☞ Hinweis: Die Liste der Gesprächs- und Gebührendaten bei **ständiger** Ausgabe weist statt der Tarifeinheiten die DM-Beträge (0,00 DM) aus

6. 28 Fernschaltrelais 1 und 2 (und 3, 4, 5, 6) schalten

Das ETS-2116 I besitzt in der Grundausbaustufe die Fernschaltrelais 1 und 2 sowie die Relais für die Türstation 1 (Relais 5 und 6). Mit der Erweiterung ERW-2116 I stehen Ihnen zwei weitere Relais für die Türstation 2 (Relais 3 und 4) zur Verfügung.

Im Auslieferungszustand sind die 4 Relais der Türstationen so konfiguriert, daß sie zum Bedienen der Türfunktionen genutzt werden, und zwar als Türöffner-Relais (Kontakte TO1 und TO2) zum Einschalten des Türöffners und als Türsprech-Relais (Kontakte TS1 und TS2) zum Einschalten der Versorgungsspannung für das Türfreisprech-System. Werden aber nicht alle Türfunktionen benötigt, z. B. weil kein Türöffner vorhanden ist, oder weil Sie keine Türstation angeschlossen haben, so können diese Relais statt dessen als Fernschaltrelais verwendet werden. Das Türöffner-Relais und das Türsprech-Relais der Grundplatine sind dann Fernschaltrelais 5 und 6 und für die Erweiterung ERW-2116 I ist das Türöffner-Relais dem Fernschaltrelais 3 und das Türsprech-Relais dem Fernschaltrelais 4 zugeordnet.

6. 28. 1 Verwendung der Tür-Relais

Wählen Sie für Türstation 1 am Apparat 31:

- "8 1111 170": Türöffner-Relais (Türstation 1, Kontakte TO1 / TO2) normal.
- "8 1111 171": Türöffner-Relais (Türstation 1, Kontakte TO1 / TO2) als Fernschaltrelais 5.
- "8 1111 172": Türsprech-Relais (Türstation 1, Kontakte TS1 / TS2) normal.
- "8 1111 173": Türsprech-Relais (Türstation 1, Kontakte TS1 / TS2) als Fernschaltrelais 6.

Wählen Sie für Türstation 2 am Apparat 31:

- "8 1111 174": Türöffner-Relais (Türstation 2, Kontakte TO1 / TO2) normal.
- "8 1111 175": Türöffner-Relais (Türstation 2, Kontakte TO1 / TO2) als Fernschaltrelais 3.

"8 1111 176": Türsprech-Relais (Türstation 2, Kontakte TS1 / TS2) normal.

"8 1111 177": Türsprech-Relais (Türstation 2, Kontakte TS1 / TS2) als Fernschaltrelais 4.

6. 28. 2 Betriebsarten für Fernschaltrelais

Das ETS-2116 I bietet Ihnen 4 grundsätzliche Betriebsarten zum Fernschalten der Relais 1 bis 6.

Betriebsart 0: Schalten der Relaiskontakte nur von internen Teilnehmern:

Die entsprechenden Schaltkontakte können in dieser Betriebsart nur von den internen Teilnehmern betätigt werden. Zum Schalten werden die Ziffernfolgen "74E1" (E=1-6) - Schaltkontakt Relais E ein, geschlossen, "74E0" - Schaltkontakt Relais E aus, offen) gewählt (siehe [Kapitel Fernschaltrelais 1 und 2 \(Fernschaltrelais 3, 4, 5 und 6\) intern schalten](#); beachten Sie, daß bei Einstellung mit Paßwort nach der Ziffer "7" das öffentliche Paßwort einzufügen ist). Die Berechtigung zum Schalten hat entweder der "Schaltapparat" (interner Teilnehmer mit Schalterlaubnis), wenn ein solcher programmiert ist, oder jeder interne Teilnehmer.

Betriebsart 1: Schalten und Abfragen der Relaiskontakte von Amtteilnehmern mittels Paßwort:

Hat das ETS-2116 I bei einem ankommenden Anruf (mit der für diesen Zweck vereinbarten Rufnummer) die Verbindung hergestellt, hören Sie einen auf- und abschwellenden Ton. Der Ton wird ca. 7 Sekunden lang ausgesendet. Dann geben Sie das Paßwort für die Nummer des Relais, oder wenn Sie jedes Relais über die Anrufnummer ausgewählt haben, das Paßwort für die Abfrage ein. Sie hören für Kontakt offen - einen langsam auf- und abschwellenden (tieferen) Ton - und für Kontakt geschlossen - einen schnell auf- und abschwellenden Ton (siehe [Kapitel Interne Töne probenhören](#)). Der Ton wird ca. 7 Sekunden lang ausgesendet. Danach geben Sie das Paßwort für Ein- / Ausschalten ein.

Auch das interne Schalten durch den Schaltapparat ist möglich.

Betriebsart 2: Schalten der Relaiskontakte von Amtteilnehmer. Lange Haltezeit:

Die Betriebsart 2 ist vorrangig für das Fernschalten von Datenendeinrichtungen vorgesehen. So wird der am ETS-2116 I angeschlossene PC bei einem ankommenden Ruf automatisch eingeschaltet, die Datenübertragung gestartet und nach der eingestellten Haltezeit automatisch von der Anlage ausgeschaltet.

Auch das interne Schalten durch den Schaltapparat ist möglich, die Haltezeit ist dabei nicht wirksam. D.h. der Schaltapparat kann wie gewohnt ein- und ausschalten.

Betriebsart 3: Schalten der Relaiskontakte von Amtteilnehmern mittels Paßwort. Kurze Haltezeit:

Hat das ETS-2116 I bei einem ankommenden Anruf (mit der für diesen Zweck vereinbarten Rufnummer) die Verbindung hergestellt, hören Sie einen auf- und abschwellenden Ton. Der Ton wird ca. 7 Sekunden lang ausgesendet. Danach geben Sie das Paßwort für die Nummer des Relais, oder wenn Sie jedes Relais über die Anrufnummer ausgewählt haben, das Paßwort für die Abfrage ein. Sie hören für Kontakt offen - einen langsam auf- und abschwellenden (tieferen) Ton - und für Kontakt geschlossen - einen schnell auf- und abschwellenden Ton (siehe [Kapitel Interne Töne probenhören](#)). Der Ton wird ca. 7 Sekunden lang ausgesendet. Danach geben Sie das Paßwort für

Einschalten ein. Die Amtverbindung wird getrennt. Der Schaltkontakt wird geschlossen und nach der eingestellten kurzen Haltezeit automatisch geöffnet.

Auch das interne Schalten durch den Schaltapparat ist möglich, die Haltezeit ist dabei nicht wirksam. D.h. der Schaltapparat kann wie gewohnt ein- und ausschalten.

Achtung! Bei den Betriebsarten 1, 2, 3 ist die Amtrufnummer zum Schalten eine Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer (DDI) aus dem Bestand des Anschlusses.

Für die Betriebsart 2 ist je Schaltrelais eine Amtrufnummer einzugeben. Sind dieser Rufnummer gleichzeitig interne Teilnehmer zugeordnet, werden diese bei einem ankommenden Ruf nicht gerufen.

Für die Betriebsarten 1 und 3 benötigen Sie nur eine Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer (DDI). Die Relais 1-6 werden hier über das Paßwort, daß gleichzeitig die Abfrage aktiviert, ausgewählt. Sie können über diese Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer (DDI) auch interne Teilnehmer anwählen. Statt des Paßwortes für die Relaisnummer ist dann "0030" (alle Teilnehmer mit Mehrfachrufnummern werden gerufen) oder "00nn" (Teilnehmer nn wird gerufen) zu wählen.

Die Teilnehmernummer des Schaltapparates und die Amtrufnummer sind für Fernschaltrelais frei wählbar.

Sie möchten die Betriebsart programmieren:

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 80E3A": Betriebsart A für Schaltkontakt Relais E=1-6 festlegen. (E=3 und 4 nur mit Erweiterung)

(A=0: Kontakte nur von internem Teilnehmer nn schaltbar, keine Haltezeit)

(A=1: Kontakte über Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer und Paßwort ein- / ausschalt- und abfragbar, keine Haltezeit)

(A=2: Kontakte über Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer ohne Paßwort einschaltbar, lange Haltezeit, ferneinzuschaltendes Gerät wird in den betriebsbereiten Zustand gebracht, z. B. Computer für Datenübertragung)

(A=3: Kontakte über Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer und Paßwort einschaltbar, kurze Haltezeit)

6. 28. 3 Schaltapparat / Schaltberechtigung intern festlegen

Sie möchten die Relaiskontakte nur von internen Teilnehmern ohne Haltezeit schalten (Betriebsart 0).

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 80E0": Jeder interne Teilnehmer kann Schaltkontakt Relais E schalten, keine Haltezeit, es wird automatisch Betriebsart 0 eingestellt.

"8 1111 80E1nn": Teilnehmer nn ist Schaltapparat für Relais E, d.h. nur dieser Teilnehmer kann Relais E schalten. Jede Betriebsart ist möglich.

(E=1-6; E=3 und 4 nur mit Erweiterung; nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung)

Wollen Sie z. B. für Schaltkontakt Relais 1, Teilnehmer 34 als Schaltapparat bestimmen, ohne Haltezeit, nur interner Betrieb, wählen Sie folgendes am Apparat 31:

☞ "8 1111 80130 801134"

☞ Hinweis: Der Schaltapparat ist für jedes Schaltrelais E frei wählbar.

6. 28. 4 Fernschaltrelais über Amt schalten

In den Betriebsarten 1 und 3 können Sie alle Schaltkontakte der Relais auch über **eine** Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer schalten. Sie können jedoch auch interne Teilnehmer über diese Rufnummer erreichen.

Für die Betriebsart 2 ist **je** Schaltrelais eine eigene Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer (DDI) zuzuordnen. Interne Teilnehmer können hier nicht angewählt werden.

Die ausführliche Beschreibung der Betriebsarten finden Sie im [Kapitel Betriebsarten für Fernschaltrelais](#)

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 80E4x...x": Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer (DDI) x...x festlegen (gilt für Betriebsart 1-3).

"8 1111 80E7PPPP": Paßwort PPPP (4-stellig) für Auswahl und Abfrage Relais E, für Auswahl interner Teilnehmer (gilt nur für die Betriebsart 1 und 3).

Die internen Teilnehmer sind über die folgenden Paßworte auszuwählen:

"0030": alle Teilnehmer mit Mehrfachrufnummer werden gerufen.

"00nn": Teilnehmer nn (nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung) wird gerufen.

Diese Paßworte sind demzufolge nicht für die Auswahl und Abfrage zu benutzen.

"8 1111 80E5PPPP": Paßwort PPPP (4-stellig) für Einschalten festlegen (gilt für die Betriebsarten 1 und 3).

"8 1111 80E6PPPP": Paßwort PPPP (4-stellig) für Ausschalten festlegen (gilt nur für die Betriebsart 1).

☞ Hinweis: Die Eingabe der variablen Rufnummer x...x schließen Sie mit Auflegen des Hörers ab. Mit MFV-Telefonen können Sie die Eingabe der variablen Rufnummer x...x auch mit der Taste "#" abschließen. Wenn Sie den Quittungston abwarten, können Sie dann weitere Programmierungen vornehmen, ohne den Hörer auflegen zu müssen.

6. 28. 5 Haltezeit für Fernschaltrelais

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 80E2mmm": Haltezeit in Minuten für Schaltkontakt Relais E in Betriebsart 2.

"8 1111 80E8sss": Haltezeit in Sekunden für Schaltkontakt Relais E in Betriebsart 3.
(E=1-6; E=3 und 4 nur mit Erweiterung; mmm=Minuten, 3-stellig;
sss= Sekunden, 3-stellig)

6. 28. 6 Beispiele zum Fernschalten der Relais

1. Beispiel: Sie möchten verreisen und von außerhalb die Heizungsanlage ausschalten. Die Heizungsanlage wird mit dem Fernschaltrelais 1 ausgeschaltet. Sie möchten nach dem Einschalten mit Teilnehmer 34 sprechen. Um dies zu ermöglichen, sind die folgenden Schritte einzuhalten.

Vor Verlassen des Hauses wählen Sie am Apparat 31 nach Abheben des Hörers:

- ☎ "8 1111": [8 PPPP] In den Programmiermodus gehen, Programmieroton abwarten,
- ☎ "80131": [80E3A] Relais E=1 auf Betriebsart A=1 setzen. (E=1-2, A=0-3)
- ☎ "8014 4711": [8014 x...x] Mehrfachrufnummer x...x=4711 für Relaischaltaufgaben festlegen, Hörer auflegen.
- ☎ "8017 1111": [80E7 PPPP] Paßwort=1111 für Abfrage von Relais E=1 festlegen, Quittungston abwarten. (E=1-2)
- ☎ "8016 8182": [80E6 PPPP] Paßwort PPPP=8182 für Ausschalten von Relais E=1 festlegen, Quittungston abwarten. (E=1-2)
- ☎ "8015 9988": [80E5 PPPP] Paßwort PPPP=9988 für Einschalten von Relais E=1 festlegen, Quittungston abwarten. (E=1-2)
- ☎ "99": Programmiermodus verlassen, Hörer auflegen.

Fernschalten von außerhalb:

Rufen Sie das ETS-2116 I über die von Ihnen ausgewählte Amtrufnummer an.

Die Anlage nimmt selbsttätig ab und meldet sich mit dem auf- und abschwelldenden Ton, der ca. 7 Sekunden lang gesendet wird. Nun können Sie die Zifferneingabe mit einem MFV-Telefon / MFV-Geber durchführen.

- ☎ "1111": Dieses eingegebene Paßwort wird mit dem in der Anlage gespeicherten verglichen. Bei Übereinstimmung wird das Relais zum Abfragen ausgewählt. Sie hören für Kontakt geschlossen - einen schnell auf- und abschwelldenden Ton. Er dauert ca. 7 Sekunden lang. Warten Sie diesen Ton ab.
- ☎ "8182": Dieses eingegebene Paßwort wird mit dem in der Anlage gespeicherten verglichen und bei Übereinstimmung der Kontakt ausgeschaltet.
- ☎ "0034": Diese Ziffernfolge ist eine Grundeinstellung der Anlage. Der Teilnehmer 34 wird gewählt.

Haben Sie sich verwählt, können Sie die Paßworteingabe beliebig oft wiederholen.

- ☞ Hinweis: Die Paßworte zum Rufen der internen Teilnehmer "-0030"=alle Teilnehmer mit Mehrfachrufnummer werden gerufen, "00nn"=Teilnehmer nn (nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung) wird gerufen - sind Grundeinstellungen und brauchen nicht programmiert zu werden. Diese Paßworte dürfen nicht für die Auswahl und Abfrage benutzt werden.

2. Beispiel: Sie sind auf Dienstreise und erwarten von außerhalb mehrere FAX-Sendungen und Datenübertragungen. Ihren Partnern haben Sie die Amtrufnummer dafür mitgeteilt. Die Amtrufnummer ordnen Sie dem Teilnehmer 35 zu, den Sie als Dateneindeinrichtung - in diesem Fall der PC - ausgewählt haben. Ihren Computer richten Sie nun so ein, daß er beim Einschalten automatisch in den FAX / Modem-Betrieb geht. Er soll mit dem Fernschaltrelais 2 eingeschaltet werden und 25 Minuten im betriebsbe-

reit sein. Während dieser Zeit werden die Daten übertragen. Um dies zu ermöglichen, sind die folgenden Schritte einzuhalten.

Vor Verlassen des Hauses wählen Sie am Apparat 31 nach Abheben des Hörers:

- ☎ "8 1111": [8 PPPP] In den Programmiermodus gehen, Programmiererton abwarten,
- ☎ "909": [90K] Öffnen und Löschen der Konfiguration K=9. (K=0-9)
- ☎ "35 4712": [nn x...x] Teilnehmer nn=35 soll auf der Mehrfachrufnummer x...x=4712 erreicht werden
- ☎ "56 35": [5B nn] Teilnehmer nn=35 auf Vollambtberechtigung B=6 stellen. (nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung, B=0-7)
- ☎ "919": [91K] Konfiguration K=9 schließen. (K=0-9)
- ☎ "80232": [80E3A] Relais E=2 auf Betriebsart A=2 einstellen, Quittungston abwarten. (E=1-2, A=0-3)
- ☎ "8024 4712": [80E4 x...x] Relais E=2 auf Mehrfachrufnummer x...x=4712 legen, Hörer auflegen. (E=1-2)
- ☎ "8022 025": [80E2 mmm] Für Relais E=2 die lange Haltezeit von mmm=025 Minuten einstellen, Quittungston abwarten. (E=1-2, mmm=000-999)
- ☎ "99": [99] Programmiermodus verlassen, Hörer auflegen.
- ☎ "779": [77K] Konfiguration K=9 einschalten. (K=0-9)

Fernschalten von außerhalb:

Ihre Partner rufen das ETS-2116 I über die von Ihnen ausgewählte Amtrufnummer 4712 an.

Die Anlage nimmt selbsttätig ab, der Anrufende bekommt den Besetztton, gleichzeitig schaltet die Anlage den Computer ein und bringt ihn in den betriebsbereiten Zustand. Der Anrufer wiederholt den Ruf nach einer Minute und wird mit der Anlage verbunden. Startet und beendet die Datenübertragung innerhalb der eingestellten Haltezeit. Nach der eingestellten Haltezeit von 25 Minuten schaltet die Anlage den Computer automatisch aus.

☞ **Achtung:** In diesem Beispiel ist die Konfiguration 9 ausschließlich für das Ein- und Ausschalten des PCs eingerichtet. Damit ist nur der PC und kein Telefon vom Amt aus erreichbar. Wenn neben dem PC ein Teilnehmer erreicht werden soll, so ist dies in die Konfiguration mit aufzunehmen.

☞ Hinweis: Die Eingabe der variablen Rufnummer x...x schließen Sie mit Auflegen des Hörers ab. Mit MFV-Telefonen können Sie die Eingabe der variablen Rufnummer x...x auch mit der Taste "#" abschließen. Wenn Sie den Quittungston abwarten, können Sie dann die weiteren Programmierungen vornehmen, ohne den Hörer auflegen zu müssen.

6. 29 Alarmierung (Alarmkontakte 1 und 2)

Das ETS-2116 I hat zwei separate Eingänge F1 und F2 (Kontakte 1 und 2), an denen je ein Signalgeber (Schaltkontakt) zum Auslösen eines Alarms angeschlossen werden kann. Im scharfgeschalteten Zustand können Sie je Kontakt

- einen internen Teilnehmer oder
- mehrere interne Teilnehmer über Sammelruf oder

- einen Amtteilnehmer auch über Kurzwahl

alarmieren. Dabei wird ein sirenenähnlicher Ton (siehe [Kapitel Interne Töne probenhören](#)) oder die Ansageinformation des angeschlossenen Anrufbeantworters dem Teilnehmer übermittelt. Gleichzeitig können Sie zu dieser Alarmierung die Zweitklingel einschalten (siehe auch [Kapitel Zweitklingel](#)).

Einen Alarm können Sie jederzeit stoppen.

6. 29. 1 Alarmkontakte einrichten

Die Alarmierung der Teilnehmer können Sie abhängig von der Arbeitsweise der angeschlossenen Sensorkontakte programmieren. Sie können die Alarmierung auslösen, wenn der Kontakt geschlossen oder wenn der Kontakt geöffnet wird, vorausgesetzt Sie haben den Zustand scharfgeschaltet.

Wählen Sie am Apparat 31:

- "8 1111 822": Alarm, wenn angeschlossener Sensorkontakt an Kontakt 1 geschlossen wird.
- "8 1111 823": Alarm, wenn angeschlossener Sensorkontakt an Kontakt 1 geöffnet wird.
- "8 1111 832": Alarm, wenn angeschlossener Sensorkontakt an Kontakt 2 geschlossen wird.
- "8 1111 833": Alarm, wenn angeschlossener Sensorkontakt an Kontakt 2 geöffnet wird.

6. 29. 2 Alarmkontakte, Teilnehmerruf intern / Amt

Nachdem Sie die Alarmkontakte 1 und 2 entsprechend dem vorhergehenden Kapitel eingestellt haben, können Sie eine der folgenden Möglichkeiten programmieren. In allen diesen Möglichkeiten hören die Teilnehmer bei Abheben des Hörers einen sirenenähnlichen Ton oder die Informationen des angeschlossenen Alarm-Anrufbeantworters. Mit Auflegen des Hörers wird der Alarm beendet, der Kontakt ist dann nicht scharfgeschaltet.

Wählen Sie am Apparat 31:

Kontakt 1

- "8 1111 824nn": Im Alarmfall wird der interne Teilnehmer nn gerufen.
- "8 1111 825g": Im Alarmfall werden die internen Teilnehmer der Sammelruf-Gruppe g gerufen. Die Programmierung der internen Teilnehmer zur Sammelrufnummer g erfolgt entsprechend dem [Kapitel Sammelruf-Gruppen](#).
- "8 1111 826kkk": Im Alarmfall wird der Amtteilnehmer über die Kurzwahlnummer kkk gerufen.
- "8 1111 827r...r": Im Alarmfall wird der Amtteilnehmer über die Rufnummer r...r gerufen.

Kontakt 2

- "8 1111 834nn": Im Alarmfall wird der interne Teilnehmer nn gerufen.
- "8 1111 835g": Im Alarmfall werden die internen Teilnehmer der Sammelruf-Gruppe g gerufen. Die Programmierung der internen Teilnehmer zur Sam-

melrufnummer g erfolgt entsprechend dem [Kapitel Sammelruf-Gruppen](#).

"8 1111 836kkk": Im Alarmfall wird der Amtteilnehmer über die Kurzwahlnummer kkk gerufen.

"8 1111 837r...r": Im Alarmfall wird der Amtteilnehmer über die Rufnummer r...r gerufen.

(nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung, g=0-7, kkk=100-299)

☞ Hinweis: Die Eingabe der variablen Amtrufnummer r...r schließen Sie mit Auflegen des Hörers ab. Mit MFV-Telefonen können Sie die Eingabe der variablen Amtrufnummer r...r auch mit der Taste "#" abschließen. Wenn Sie den Quittungston abwarten, können Sie dann weitere Programmierungen vornehmen, ohne den Hörer auflegen zu müssen.

6. 29. 3 Alarmkontakte scharfschalten / ausschalten

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 820": Alarmkontakt 1 ausschalten.

"8 1111 821": Alarmkontakt 1 scharfschalten .

"8 1111 830": Alarmkontakt 2 ausschalten.

"8 1111 831": Alarmkontakt 2 scharfschalten.

☞ Hinweis: Die Eingabe scharfgeschaltet / ausgeschaltet ist immer am Ende des Programmierschrittes zur Alarmierung vorzunehmen.

☞ Hinweis: Nimmt der gerufene Teilnehmer nicht ab, wird nach 5 Minuten die Alarmierung wiederholt (maximal 10 Wiederholungen).

☞ Hinweis: Nach jeder erfolgreichen Alarmierung (Teilnehmer wurde erreicht) müssen Sie die Kontakte scharfschalten.

6. 29. 4 Alarmsignal auswählen

Zur Alarmierung des externen Teilnehmers können Sie statt des sirenenähnlichen Tones die Ansageinformation eines - an einem vorher festgelegten Teilnehmeranschluß - angeschlossenen Alarm-Anrufbeantworters verwenden.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 828nnr...r":Alarmkontakt 1, im Alarmfall Verbindung zwischen Teilnehmer nn und Ziel-Rufnummer r..r.

"8 1111 838nnr...r":Alarmkontakt 2, im Alarmfall Verbindung zwischen Teilnehmer nn und Ziel-Rufnummer r..r.

(nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung)

6. 30 Zweitklingel

Die Zweitklingel kann, mittels internem Ruf oder Amtruf für den internen Teilnehmer nn, durch Türklingeln und durch die Alarmkontakte eingeschaltet werden. Die Zweitklingel kann beliebigen Teilnehmern und/ oder Mehrfachrufnummern zugeordnet werden. Durch mehrere Zuweisungen kann erreicht werden, daß die Zweitklingel sowohl bei bestimmten Teilnehmern und Amtrufen, als auch bei Türrufen und durch die Alarmkontakte eingeschaltet wird.

6. 30. 1 Zweitklingel bei internem Ruf und Amruf

Sie können die Zweitklingel bei einem internen Ruf für den Teilnehmer nn ein- oder ausschalten.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 850nn": Mit dem internen Ruf an Teilnehmer nn klingelt die Zweitklingel.

"8 1111 851nn": Die Zweitklingel wird beim internen Ruf an Teilnehmers nn nicht eingeschaltet.

(nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung)

Sie können die Zweitklingel bei einem Amruf für den Teilnehmer nn ein- oder ausschalten.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 852nn": Mit dem Amruf für den Teilnehmer nn klingelt die Zweitklingel.

"8 1111 853nn": Die Zweitklingel wird beim Amruf für den Teilnehmers nn nicht eingeschaltet.

(nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung)

6. 30. 2 Zweitklingel bei Tür und bei Alarm

Sie möchten die Zweitklingel beim Betätigen der Türklingel einschalten oder dies unterdrücken.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 854L": Die Zweitklingel wird beim Klingeln von Türklingel L (L=1-4) zusätzlich eingeschaltet.

"8 1111 855L": Die Zweitklingel wird beim Klingeln von Türklingel L (L=1-4) nicht eingeschaltet.

Sie möchten die Zweitklingel bei Alarm einschalten oder dies unterdrücken.

Wählen Sie am Apparat 31:

"8 1111 856": Bei Alarm durch Alarmkontakt 1 wird die Zweitklingel eingeschaltet.

"8 1111 857": Die Zweitklingel wird bei Alarm durch Alarmkontakt 1 nicht eingeschaltet.

"8 1111 858": Bei Alarm durch Alarmkontakt 2 wird die Zweitklingel eingeschaltet.

"8 1111 859": Die Zweitklingel wird bei Alarm durch Alarmkontakt 2 nicht eingeschaltet.

☞ Hinweis: Wurde die Alarmierung eines internen Teilnehmers durchgeführt (Teilnehmer hat den Hörer abgenommen), wird bei Zweitklingel "ein", diese ausgeschaltet. Bei Alarmierung eines Amtteilnehmers (Amtteilnehmer hat den Hörer abgenommen), wird bei Zweitklingel "ein", diese nicht ausgeschaltet.

6.31 Wartemusik

Mit dem ETS-2116 I können Sie Amtteilnehmern, deren Gespräche im Haltezustand sind, eine Wartemelodie (music on hold) einspielen. Die Wartemelodie wird dem Amtteilnehmer während einer Rückfrage oder während des Vermittelns zugeschaltet. Sie können sowohl Musik aus dem internen Melodiegenerator des ETS-2116 I als auch aus einer externen Musikquelle (z. B. einen CD-Spieler) einspielen. Der interne Melodiegenerator des ETS-2116 I stellt Ihnen verschiedene Melodien zur Verfügung.

Wählen Sie am Apparat 31:

- "8 1111 183": Wartemusik vom externen Musikeingang (Haben Sie keine externe Musikquelle angeschlossen, wird in diesem Modus keine Wartemusik eingespielt).
- "8 1111 184": Wartemusik vom internen Melodiegenerator einschalten.
- "8 1111 180": Anhören der aktuellen internen Wartemelodie (20 Sekunden).
- "8 1111 181": Zur nächsten internen Wartemelodie weiterschalten.

☞ Hinweis: Beim Abspielen externer Wartemusik müssen Sie unbedingt die Gebührenpflicht der GEMA beachten. Für einen festen Monats- / Jahrestarif (derzeit DM 276,06 / Jahr können Sie beliebige Musikstücke abspielen. Bitte erkundigen Sie sich hierzu bei der GEMA.

6.32 Systemdisplay

Mit dem Systemdisplay wird Ihnen der aktuelle Zustand der Anlage angezeigt und eine teilnehmerbezogene Bedienerführung ermöglicht. An dem ETS-2116 I können Sie bis zu zwei Systemdisplays betreiben. Die Displays sind anstelle von Teilnehmern an den Teilnehmeranschlüssen 31-38 anzuschließen. Für die Programmierung ist der Teilnehmer, den Sie "anzeigen" wollen und der Teilnehmeranschluß, an dem Sie das Display betreiben, anzugeben. D.h. Sie müssen das Systemdisplay einem bestimmten Teilnehmer zuordnen.

Wählen Sie am Apparat 31:

- "8 1111 122nnsd": Teilnehmer nn ist dem Systemdisplay an dem Teilnehmeranschluß sd zugeordnet.
- "8 1111 123nnsd": Teilnehmer nn ist nicht mehr dem Systemdisplay an dem Teilnehmeranschluß sd zugeordnet.
(nn=31-38 und 41-48 mit Erweiterung), (sd=31-38)

6.33 Fernprogrammierung

Diese Funktion ermöglicht es einem Servicetechniker bzw. dem Kundendienst, der ebenfalls im Besitz eines ETS-2116 I (oder einer kompatiblen Anlage) ist, die programmierten Werte Ihrer Anlage über eine aufgebaute Amtverbindung zwischen beiden Anlagen zu lesen und zu verändern.


Ohne Ihr Einverständnis ist es für diese Person nicht möglich, in Ihre Anlage einzugreifen!

D. h. erst wenn Sie die Freigabe durch Wählen der Ziffern "97" bzw. "99" einschließlich des externen Paßwortes ("4321" im Auslieferungszustand) gegeben haben, kann der Servicetechniker die Fernprogrammierung vornehmen. Mit der Zifferneingabe "97" wird die schnelle Fernprogrammierung aktiviert, die auch beim Servicetechniker ein ETS-2116 I erfordert. Aus dem folgenden beschriebenen Ablauf der schnellen Fernprogrammierung können Sie die einzelnen Schritte entnehmen.

Für den Kunden:

- ① Sie sprechen über einen Teilnehmerapparat Ihres ETS-2116 I (aufgebaute Amtverbindung) mit dem Servicetechniker, der seinerseits einen Teilnehmerapparat seines ETS-2116 I benutzt.
- ② Der Servicetechniker erläutert Ihnen seinen beabsichtigten Eingriff in die Konfigurationsdaten Ihres ETS-2116 I.
- ③ Wenn Sie mit dem Eingriff des Servicetechnikers einverstanden sind, wählen Sie die Ziffern "97" und das externe Paßwort (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "97" bzw. "99" + externes Paßwort wählen).
- ④ Sie hören den Quittungston für die Fernprogrammierung (siehe [Kapitel Interne Töne probehören](#)) und können auflegen.
- ⑤ Nun bleibt die Amtverbindung noch eine bestimmte Zeit bestehen. Während dieser Zeit kann der Servicetechniker die Daten auslesen oder hineinprogrammieren.
- ⑥ Anschließend wird entweder die Verbindung getrennt oder es erfolgt ein Wiederanruf, so daß Sie sich nochmals mit dem Servicetechniker unterhalten können.

Für den Servicetechniker:

- ① Sie sprechen über einen Teilnehmerapparat Ihres ETS-2116 I (aufgebaute Amtverbindung) mit dem Kunden, der seinerseits einen Teilnehmerapparat seines ETS-2116 I benutzt.
 - ② Sie erläutern dem Kunden Ihren beabsichtigten Eingriff in die Konfigurationsdaten des ETS-2116 I.
 - ③ Wenn der Kunde mit Ihrem Eingriff einverstanden ist und sein System für die Fernprogrammierung freigegeben hat, wählen Sie die Ziffern "98" (bei MFV-Telefonen zunächst die FLASH-Taste drücken und dann "98" wählen).
 - ④ Sie hören nun den Quittungston für die Fernprogrammierung für die Fernprogrammierung (Zeichen zum Auflegen).
 - ⑤ Nun können Sie mit dem Bedienprogramm (Menü-Punkt "Anlage\Konfiguration ...fernladen / fernspeichern") die gesamten Programmierungen auslesen oder neu programmieren.
 - ⑥ Der Menü-Punkt des Bedienprogramms kann mit oder ohne Wiederanruf beendet werden, d.h. im Anschluß an die Fernprogrammierung wird entweder die Verbindung getrennt oder es erfolgt ein Wiederanruf, so daß Sie sich nochmals mit dem Kunden unterhalten können.
-  Hinweis: Wenn die ausgelesenen Programmierdaten vom Servicetechniker verändert werden, werden sie nicht gleichzeitig in Ihrem ETS-2116 I aktualisiert. Dazu muß der Servicetechniker die Daten nach dem Verändern wieder in Ihr ETS-2116 I zurückladen (auf gleichem Weg wie beim Auslesen der Daten).

7 Rufnummern-Verzeichnis

7.1 Rufnummern für normalen Gesprächsbetrieb

Rufnummern, wählbar nach dem Abheben des Hörers:

IWV-Telefon	MFV-Telefon	Funktion
0	0	Amtzugang (Amt anfordern)
100-299	100-299	Amt-Kurzwahl über Kurzwahlspeicher
30g	30g	Sammelruf g, g=Gruppe 1-8
31-38	31-38	Internen Teilnehmer 31-38 rufen
401-405	401-405	Coderuf, Rufcode 1-5
41-48	41-48	Internen Teilnehmer 41-48 rufen
49PPPP	49PPPP	Raumüberwachung, Paßwort PPPP (4-stellig) bei Raumüberwachung über Amtverbindung
51 (2)	51 (FLASH, 2)	Mit der Türstation 1 sprechen, Nachwahl von (2) öffnet Tür 1
52 (2)	52 (FLASH, 2)	Mit der Türstation 2 sprechen, Nachwahl von (2) öffnet Tür 2
60	60	Pick-up eines Amtrufes
61	61	Pick-up eines beliebigen Rufes (intern, Amt, Tür, Rückruf)
6nn	6nn	Pick-up eines Rufes an internen Teilnehmer nn (nn=31-38 und 41-48)
8PPPP	8PPPP	Programmiermodus mit geheimen Paßwort einschalten, Paßwort (4-stellig)
90PPPP0	90PPPP0	Amtzugang (Amt anfordern, zweite Amtzugangsziffer) Privatgespräch, mit Paßwort PPPP (4-stellig)
90PPPPkkk	90PPPPkkk	Amtzugang mit zweiter Amtzugangsziffer über Kurzwahlnummern kkk (kkk=100-299) und Paßwort PPPP (4-stellig) für Privatgespräch

☞ Hinweis: Rufen Sie mit einem IWV Telefon über das Amt an, ist die Nachwahl des Paßwortes PPPP mit einem MFV-Geber vorzunehmen.

Nachwahlziffern beim Gesprächsaufbau. Sie haben gerade die Amtzugangsziffer oder eine Teilnehmernummer gewählt und hören jetzt den Rufton oder Besetztton:

IWV-Telefon	MFV-Telefon	Funktion
2	2	Amt reservieren bei besetztem Amt
2	2	Rückruf einleiten bei besetztem oder abwesendem internen Teilnehmer
3	3	Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon) des angewählten, internen Teilnehmers wird übergangen
4	4	Aufschalten in das Gespräch des angewählten, internen Teilnehmers
6	6	Gesprächsübernahme vom internen Teilnehmer bei eingestellter Gesprächsübernahme-Erlaubnis

Rufnummern (Nachwahlziffern), wählbar aus einem bestehenden Gespräch (es gibt noch keinen Teilnehmer, der im Hintergrund wartet):

IWV-Telefon	MFV-Telefon	Funktion
0	FLASH, 0	Amt anfordern für externe Rückfrage
100-299	FLASH, 100-299	Externe Rückfrage über Kurzwahlnummern
30g	FLASH, 30g	Interne Rückfrage über Sammelruf g, g=Gruppe 1-8
31-38	FLASH, 31-38	Interne Rückfrage an Teilnehmer 31-38
401-405	FLASH, 401-405	Interne Rückfrage über Coderuf, Rufcode 1-5
41-48	FLASH, 41-48	Interne Rückfrage Teilnehmer 41-48
51 (2)	FLASH, 51 (FLASH, 2)	Interne Rückfrage mit Türstation 1, Nachwahl von (2) öffnet Tür 1
52 (2)	FLASH, 52 (FLASH, 2)	Interne Rückfrage mit Türstation 2, Nachwahl von (2) öffnet Tür 2
60	FLASH, 60	Pick-up eines Amtrufes (Übergang zum Makeln)
61	FLASH, 61	Pick-up eines beliebigen Rufes (intern, Amt, Tür; Übergang zum Makeln)
6nn	FLASH, 6nn	Pick-up eines Rufes an internen Teilnehmer nn (nn=31-38 und 41-48)
66	FLASH, 66	Anklopfenden annehmen zur Konferenz
67	FLASH, 67	Anklopfenden annehmen zum Makeln
68	FLASH, 68	Anklopfenden annehmen und Partner auslösen (abschalten vorhergehendes Gespräch)

IWV-Telefon	MFV-Telefon	Funktion
7	FLASH, 7	Stummschalten (Teilnehmer schaltet sich zeitweilig aus Gespräch), nochmalige Eingabe der Ziffern hebt Stummschalten wieder auf
8	FLASH, 8	Abweisen eines Anklopfers oder Gespräch beenden
90PPPP0	FLASH, 90PPPP0	Rückfrage mit Amt über zweite Amtzugangsziffer und Paßwort PPPP als Privatgespräch
90PPPPkkk	FLASH, 90PPPPkkk	Externe Rückfrage über Kurzwahlnummern kkk (kkk=100-299) mit zweiter Amtzugangsziffer und Paßwort PPPP als Privatgespräch
97PPPP	FLASH, 97PPPP	Freigabe für schnelle Fernprogrammierung (Kunde) mit externem Paßwort PPPP
98	FLASH, 98	Fernprogrammierung ein (Händler)
99PPPP	FLASH, 99PPPP	Freigabe für Fernprogrammierung (Kunde) mit externem Paßwort PPPP

☞ Hinweis: WICHTIG! Bei MFV-Telefonen muß aus einem bestehenden Gespräch heraus immer die FLASH-Taste vor den "Nachwahlziffern" gedrückt werden.

Rufnummern (Nachwahlziffern), wählbar aus einem Rückfragegespräch (ein Teilnehmer wartet im Hintergrund):

IWV-Telefon	MFV-Telefon	Funktion
1	FLASH, 1	Makeln bei Amt- und Interngespräch (Hin- und Herschalten zwischen den Partnern)
2	FLASH, 2	Tür öffnen (nur bei Türgespräch)
512	FLASH, 512	Tür 1 öffnen bei Nicht-Türgespräch
522	FLASH, 522	Tür 2 öffnen bei Nicht-Türgespräch
6	FLASH, 6	Konferenz einleiten
7	FLASH, 7	Stummschalten (Teilnehmer schaltet sich zeitweilig aus Gespräch), nochmalige Wahl hebt Stummschalten wieder auf
8	FLASH, 8	Gespräch beenden, vorhergehendes Gespräch wiederherstellen

☞ Hinweis: WICHTIG! Bei MFV-Telefonen muß aus einem bestehenden Gespräch heraus immer die FLASH-Taste vor den "Nachwahlziffern" gedrückt werden.

Rufnummern (Nachwahlziffern), wählbar aus einer Konferenz (Dreiergespräch):

IWV-Telefon	MFV-Telefon	Funktion
512	FLASH, 512	Tür 1 öffnen
522	FLASH, 522	Tür 2 öffnen
7	FLASH, 7	Stummschalten (Teilnehmer schaltet Konferenz stumm)
8	FLASH, 8	Konferenz beenden, vorhergehendes Gespräch wiederherstellen (zurück zum Makeln)

☞ Hinweis: WICHTIG! Bei MFV-Telefonen muß aus einem bestehenden Gespräch heraus immer die FLASH-Taste vor den "Nachwahlziffern" gedrückt werden.

7.2 Rufnummern für Ihre individuelle Einstellung, wählbar nach dem Abheben des Hörers:

Diese Einstellungsmöglichkeiten stehen bei erteilter Erlaubnis jedem Teilnehmer an seinem Apparat zur Verfügung. Ist der Teilnehmeranschluß für diese Einstellung mit Paßwort programmiert (siehe [Kapitel Programmierfunktionen](#)), können Sie die Einstellungen nur in Verbindung mit dem öffentlichen Paßwort erreichen. In dem Fall ist das 4-stellige öffentliche Paßwort in den Nummern "700" bis "79..." nach der Ziffer "7" einzufügen (z. B.: statt "700" ist "7PPPP00" zu wählen, PPPP=4-stelliges öffentliches Paßwort).

Alarmierung, Zweitklingel:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
748	Zweitklingel aus
749	Alarm abbrechen

Anklöpfen, Anrufschutz:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
700	Anrufschutz ein (Ruhe vor dem Telefon ein)
701	Anrufschutz aus (Ruhe vor dem Telefon aus)
702	Anklöpf-Erlaubnis ein
703	Anklöpf-Erlaubnis aus

Anzeige der Rufnummer:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
728	Anzeige der eigenen Rufnummer beim Amtteilnehmer unterdrücken
729	Anzeige der eigenen Rufnummer beim Amtteilnehmer freigeben

Apothekerschaltung extern:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
794kkk	Kurzwahlnummer kkk=100-299 des externen Zieles
795r...r	Amtrufnummer r...r des externen Zieles
796	Scharfschalten (aktivieren)
797	Deaktivieren

Apothekerschaltung intern:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
790nn	Interner Teilnehmer nn=31-38, 41-48 als Ziel des Türrufes ausgewählt
791	Scharfschalten (aktivieren)
792	Deaktivieren

Aufschalten, Gesprächsübernahme:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
704	Gesprächsübernahme-Erlaubnis ein
705	Gesprächsübernahme-Erlaubnis aus
706	Aufschalt-Erlaubnis ein
707	Aufschalt-Erlaubnis aus

Babyruf / Seniorenruf:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
760r...r	Babyruf / Seniorenruf: Amtteilnehmer-Rufnummer r...r
765	Babyruf / Seniorenruf über Amtteilnehmer-Rufnummer aktivieren
76kkk	Babyruf / Seniorenruf: Amtteilnehmer über Kurzwahlnummer kkk (kkk=100-299)
766	Babyruf / Seniorenruf über Kurzwahlnummer aktivieren
76nn	Babyruf / Seniorenruf: interner Teilnehmer nn (nn=31-38 und 41-48)
767	Babyruf / Seniorenruf zu internem Teilnehmer aktivieren
769	Babyruf / Seniorenruf deaktivieren

Fernschaltrelais:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
74E0	Relais E (E=1-6): Schaltkontakt aus (E=3-6 nur bei Verzicht auf Türfunktion)
74E1	Relais E (E=1-6): Schaltkontakt ein (E=3-6 nur bei Verzicht auf Türfunktion)

Konfiguration (Tag / Nacht):

Nummer	Funktion / Erlaubnis
770	Tagschaltung ein (Tag=Konfiguration 0)
771	Nachtschaltung ein (Nacht=Konfiguration 1)
77K	Konfiguration K ein, K=2-9

Rufumleitung, Rufweitschaltung (intern, extern):

Nummer	Funktion / Erlaubnis
710nn	Rufumleitung auf internen Teilnehmer nn (nn=31-38 und 41-48)
711nn	Rufweitschaltung auf internen Teilnehmer nn (nn=31-38 und 41-48)
712nn	Follow-me vom internen Teilnehmer nn (nn=31-38 und 41-48)
713nn	Rufumleitung, -weitschaltung, Follow-me (nn=31-38 und 41-48) von beliebigem Teilnehmer ausschalten
714R	Anzahl der Rufe R bei interner Rufweitschaltung (R=1-9, R=0: ohne)
720r...r	Rufnummer des Amteilnehmers r...r als Ziel für Anrufweitschaltung "ständig" (CFU) speichern
723x...x	Anrufweitschaltung "ständig" (CFU) ein, x...x=Mehrfachrufnummer (bei TK-Anlagenanschluß x...x=Nebenstellenrufnummer (DDI))
721r...r	Rufnummer des Amteilnehmer r...r als Ziel für Anrufweitschaltung "bei Besetzt" (CFB) speichern
724x...x	Anrufweitschaltung "bei Besetzt" (CFB) ein, x...x=Mehrfachrufnummer (bei TK-Anlagenanschluß x...x=Nebenstellenrufnummer (DDI))
722r...r	Rufnummer des Amteilnehmer r...r als Ziel für Anrufweitschaltung "bei Nichtmelden" (CFNR) speichern
725x...x	Anrufweitschaltung "bei Nichtmelden" (CFNR) ein, x...x=Mehrfachrufnummer (bei TK-Anlagenanschluß x...x=Nebenstellenrufnummer (DDI))
726x...x	Anrufweitschaltung jeder Art aus, x...x=Mehrfachrufnummer (bei TK-Anlagenanschluß x...x=Nebenstellenrufnummer (DDI))

Töne, Klingelrhythmen:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
730W	Wähltöne W auswählen (W=0-4)
731Y	Klingelrhythmus Y für Internruf auswählen (Y=0-5)
732Yx...x	Klingelrhythmus Y für Mehrfachrufnummer r..r bei Amtruf auswählen (Y=0-5). Bei TK-Anlagenanschluß ist x...x die Nebenstellenrufnummer (DDI).
733Y	Klingelrhythmus Y für Tür 1 auswählen (Y=0-5)
734Y	Klingelrhythmus Y für Tür 2 auswählen (Y=0-5)
7500	Nebenstellen-Wählton probenhören
7501	Besetztton probenhören
7502	Fehlerton probenhören
7503	Quittungston probenhören
7504	Anklopft (Amt) probenhören
7505	Anklopft (Tür) probenhören
7506	Quittungston für Fernprogrammierung probenhören
7507	Weckton probenhören
7508	Programmierton probenhören
7509	Sonder-Wählton 1 probenhören
7510	Sonder-Wählton 2 probenhören
7511	Sonder-Wählton 3 probenhören
7512	Aufschaltton probenhören
7513	Umleitungs-Ton probenhören
7514	Sirenenähnlicher Ton probenhören
7515	"Fernschalt-Verbindung hergestellt" probenhören
7516	"Fernschalt-Abfrage - Schaltkontakt geschlossen" probenhören
7517	"Fernschalt-Abfrage - Schaltkontakt offen" probenhören

Weckzeit:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
735ddhhmm	Weckzeit einstellen (dd=Tag, hh=Stunde, mm=Minute), dd=00 (täglich), dd=40-46 (40=Sonntag, 41=Montag, ... , 46=Sonnabend, 47=werktags von Montag bis Freitag, 48=Samstag, Sonntag oder Feiertag, 49=Sonntag oder Feiertag)
736	alle Weckzeiten des Teilnehmers löschen

7.3 Rufnummern für Programmierbetrieb

7.3.1 Verwendete Abkürzungen

A:	Betriebsart, 0-3
CC:	Chefapparat, 31-38 und 41-48
dd:	Tag, Wochenzeitbereich 01-31,40-46, 47, 48, 49
E:	Nummer des Fernrelais, 1-6
EEEE:	Anzahl der Tarifeinheiten, 0000-9999
F:	Anzahl von führenden Ziffern, 0-9
g:	Sammelruf-Gruppe, 1-8
hh:	Stunde, 00-23
K:	Konfigurationssatz, 0-9
kkk:	Kurzwahlnummer, 100-299
L:	Anzahl der Türklingeln, 1-4
mm:	Minute, 00-59
mmm:	Haltezeit in Minuten, 000-999
nn:	Teilnehmer 31-38 und 41-48
ppp:	Pfennige, 000-999
PPPP:	4-stelliges Paßwort
qqqq:	4-stelliges Paßwort als Wiederholung
r...r:	Amrufnummer
sd:	Systemdisplay (Teilnehmeranschluß 31-38)
SS:	Sekretärinapparat, 31-38 und 41-48
sss:	Haltezeit in Sekunden, 000-999
t:	Nummer der Türstation, 1-2
T:	Einschaltdauer der Tür in Sekunden, 0-9
Tn:	Teilnehmer
x...x:	Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer (DDI)

7.3.2 Programmier-Rufnummern

Die Programmierung wird mit der Ziffer "8" und dem 4-stelligen geheimen Paßwort (Auslieferung: 1111) eingeleitet. Anschließend sind nacheinander die Ziffernfolgen der Programmierfunktionen einzugeben und danach ist mit Eingabe der Zahl "99" die Programmierung zu beenden. Zur besseren Übersicht ist im weiteren die Ziffernfolge "99" (Programmiermodus verlassen) nicht dargestellt.

Alarmierung, Zweitklingel:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
8 1111 820	Alarmkontakt 1 ignorieren
8 1111 821	Alarmkontakt 1 scharfschalten
8 1111 822	Alarmkontakt 1: Alarm, wenn Kontakt geschlossen wird
8 1111 823	Alarmkontakt 1: Alarm, wenn Kontakt geöffnet wird

Nummer	Funktion / Erlaubnis
8 1111 824nn	Alarmkontakt 1: im Alarmfall Tn nn rufen
8 1111 825g	Alarmkontakt 1: im Alarmfall Tn der Sammelruf Gruppe g=1-8 rufen
8 1111 826kkk	Alarmkontakt 1: im Alarmfall Amtteilnehmer über Kurzwahlnummer kkk rufen
8 1111 827r...r	Alarmkontakt 1: im Alarmfall Amtteilnehmer der Rufnummer r...r rufen
8 1111 828nnr...r	Alarmkontakt 1: im Alarmfall ruft Tn nn (Alarmanrufbeantworter) den Amtteilnehmer der Rufnummer r...r
8 1111 830	Alarmkontakt 2 ignorieren
8 1111 831	Alarmkontakt 2 scharfschalten
8 1111 832	Alarmkontakt 2: Alarm, wenn Kontakt geschlossen wird
8 1111 833	Alarmkontakt 2: Alarm, wenn Kontakt geöffnet
8 1111 834nn	Alarmkontakt 2: im Alarmfall Tn nn rufen
8 1111 835g	Alarmkontakt 2: im Alarmfall Tn der Sammelruf Gruppe g=1-8 rufen
8 1111 836kkk	Alarmkontakt 2: im Alarmfall Amtteilnehmer über Kurzwahlnummer kkk rufen
8 1111 837r...r	Alarmkontakt 2: im Alarmfall Amtteilnehmer der Rufnummer r...r rufen
8 1111 838nnr...r	Alarmkontakt 2: im Alarmfall ruft Tn nn (Alarmanrufbeantworter) den Amtteilnehmer der Rufnummer r...r
8 1111 850nn	Zweitklingel: bei internem Ruf für Tn nn
8 1111 851nn	Zweitklingel: nicht bei internem Ruf für Tn nn
8 1111 852nn	Zweitklingel: bei Amruf für Tn nn
8 1111 853nn	Zweitklingel: nicht bei Amruf für Tn nn
8 1111 854L	Zweitklingel: bei Klingeln von Türklingel L (L=1, 2, 3, 4)
8 1111 855L	Zweitklingel: nicht bei Klingeln von Türklingel L (L=1, 2, 3, 4)
8 1111 856	Zweitklingel: bei Alarm Alarmkontakt 1
8 1111 857	Zweitklingel: nicht bei Alarm Alarmkontakt 1
8 1111 858	Zweitklingel: bei Alarm Alarmkontakt 2
8 1111 859	Zweitklingel: nicht bei Alarm Alarmkontakt 2

Amtberechtigungen, Amtrufnummern:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
8 1111 29	Löschen aller Amtrufnummern (Mehrfachrufnummern) des S ₀ -Anschlusses (bei TK-Anlagenanschluß: Nebenstellenrufnummern (DDI))
8 1111 30x...x	Eintragen aller Amtrufnummern (Mehrfachrufnummern) des S ₀ -Anschlusses (bei TK-Anlagenanschluß x...x=Nebenstellenrufnummer (DDI))
*8 1111 nnx...x	Tn nn (nn=31-38, 41-48) wird über Amtrufnummer (Mehrfachrufnummer) x...x erreicht (bei TK-Anlagenanschluß x...x=Nebenstellenrufnummer (DDI))
*8 1111 39nn	Tn nn (nn=31-38, 41-48) ohne Amtrufnummer (wird bei kommenden Ruf nicht gerufen)

Nummer	Funktion / Erlaubnis
*8 1111 50nn	keine Amtberechtigung für Tn nn (nn=31-38, 41-48)
*8 1111 51nn	Nur Notrufbefugnis für Tn nn (nn=31-38, 41-48)
*8 1111 52nn	Ortsgesprächsberechtigung für Tn nn (nn=31-38, 41-48), Sperrnummern nicht wirksam
*8 1111 53nn	Ortsgesprächsberechtigung für Tn nn (nn=31-38, 41-48), Sperrnummern sind wirksam
*8 1111 54nn	Ferngesprächsberechtigung für Tn nn (nn=31-38, 41-48), Sperrnummern nicht wirksam
*8 1111 55nn	Ferngesprächsberechtigung für Tn nn (nn=31-38, 41-48), Sperrnummern sind wirksam
*8 1111 56nn	Vollambtberechtigung für Tn nn (nn=31-38, 41-48), Sperrnummern nicht wirksam
*8 1111 57nn	Vollambtberechtigung für Tn nn (nn=31-38, 41-48), Sperrnummern sind wirksam
8 1111 105	Alle Notrufnummern löschen
8 1111 106	Alle Sperrnummern löschen
8 1111 19r...r	Rufnummer r...r wird als Notrufnummer registriert
8 1111 20r...r	Amrufnummer r...r wird als Sperrnummer registriert
8 1111 104	Alle Kurzwahlnummern löschen
8 1111 2kkkr...r	Amrufnummer r...r wird als Kurzwahlnummer kkk registriert (kkk=100-299)
8 1111 88kkk	Kurzwahlnummer kkk wird als "Vorrang-Notrufnummer" registriert
8 1111 27	Notruf-Vorrangschaltung einschalten
8 1111 28	Notruf-Vorrangschaltung ausschalten

* nur in Verbindung mit Konfiguration

Anschlußarten:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
**8 1111 1080	Anschlußart für S ₀ -Anschluß als Mehrgeräteanschluß auswählen
**8 1111 1082x...x	Anschlußart für S ₀ -Anschluß als Tk-Anlagenanschluß auswählen, x...x=Anlagenrufnummer

** ohne Eingabe von "99"

Chef / Sekretärschaltung, Systemdisplay:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
8 1111 120CCSS	Tn CC und SS sind Chef und Sekretärin (CC, SS=31-38, 41-48)
8 1111 121CCSS	Tn CC und SS nicht mehr als Chef / Sekretärin notiert (CC, SS=31-38, 41-48)
8 1111 122nnsd	Tn nn ist dem Systemdisplay sd zugeordnet
8 1111 123nnsd	Tn nn ist dem Systemdisplay sd nicht mehr zugeordnet

FAX / Modem:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
8 1111 58nn	Tn nn wird von FAX / Modem auf normalen Tn zurückgestellt
8 1111 59nn	Tn nn: FAX / Modem (Anrufschutz aus, Coderuf-Erlaubnis aus, absolutes Anklopfverbot, posttypischer Wählton, posttypischer Klingelrhythmus, Vollamberechtigung)

Fernschalten:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
8 1111 80E0	Schaltkontakt Relais E (E=1-6): intern, ohne Schaltapparat, ohne Haltezeit aus, Betriebsart 0
8 1111 80E1nn	Schaltkontakt Relais E (E=1-6): Schaltapparat ist Tn nn (nn=31-38, 41-48) für alle Betriebsarten (0, 1, 2, 3)
8 1111 80E2mmm	Schaltkontakt Relais E (E=1-6): Haltezeit mmm=Minuten (Betriebsart 2, lange Haltezeit)
8 1111 80E3A	Schaltkontakt Relais E (E=1-6): A=0-3: Betriebsart 0-3 programmieren, A=0: nur intern schaltbar A=1: über Amtrufnummer schalt- und abfragbar A=2: über Amtrufnummer schaltbar, lange Haltezeit A=3: über Amtrufnummer schaltbar, kurze Haltezeit
8 1111 80E4x...x	Schaltkontakt Relais E (E=1-6): Mehrfachrufnummer / Nebenstellenrufnummer(DDI) x...x für Betriebsart 1-3
8 1111 80E5PPPP	Schaltkontakt Relais E (E=1-6): Paßwort für Einschalten (Betriebsart 1, 3)
8 1111 80E6PPPP	Schaltkontakt Relais E (E=1-6): Paßwort für Ausschalten (Betriebsart 1)
8 1111 80E7PPPP	Schaltkontakt Relais E (E=1-6): Paßwort für Auswahl Schaltkontakt bei Betriebsart 1 u. 3 sowie Abfrage (Betriebsart 1)
8 1111 80E8sss	Schaltkontakt Relais E (E=1-6): Haltezeit sss=Sekunden (Betriebsart 3, kurze Haltezeit)

Gesprächs- und Gebührendaten:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
8 1111 840	Betriebsart: Ausgabe der Gesprächs- und Gebührendaten nur auf Anweisung
8 1111 841	Betriebsart: Ausgabe der Gesprächs- und Gebührendaten ständig für alle Tn
8 1111 842nn	Ausgabeanweisung: Gesprächs- und Gebührendaten für Tn nn, nn=00: alle Tn
8 1111 84201	Ausgabeanweisung: Gesprächs- und Gebührendaten für alle Gespräche aller Tn mit zweiter Amtzugangsziffer (Privatgespräch)
8 1111 843ppp	Preis je Tarifeinheit, ppp=000-999 (Pfennige)
8 1111 844F	Ausgabeformat: Ausgabe führender Ziffern der gewählten Rufnummer, F=Anzahl der Ziffern 1-8, F=0: keine Ziffer, F=9: alle Ziffern
8 1111 845	Ausgabeformat: jedes Gespräch einzeln auf ein Blatt drucken
8 1111 846	Ausgabeformat: alle gespeicherten Gespräche fortlaufend drucken
8 1111 847nn	Löschen Gesprächs- und Gebührendaten des Tn nn
8 1111 131	Amrufnummer von Privatgespräch wird registriert
8 1111 132	Amrufnummer von Privatgespräch wird nicht registriert
8 1111 130	Alle Gespräche werden registriert
8 1111 133	Alle zustande gekommenen, gehenden Gespräche werden registriert
8 1111 134	Alle zustande gekommenen Gespräche werden registriert
8 1111 135	Alle zustande gekommenen und alle privaten Gespräche werden registriert
8 1111 136	Alle zustande gekommenen und alle kommenden Gespräche werden registriert
8 1111 137	Alle zustande gekommenen, alle privaten, alle kommenden Gespräche werden registriert
8 1111 138	Gebühren werden dem 1. Teilnehmer zugeordnet
8 1111 139	Gebühren wechseln mit dem Teilnehmer
8 1111 140nn	Tn nn ohne Gebührenlimit
8 1111 141nnEEEE	Tn nn mit Gebührenlimit von EEEE Einheiten
8 1111 142nnEEEE	Rest-Gebührenlimit von Tn nn um EEEE Einheiten erhöht (max. 9999 Einheiten)
8 1111 66nn	Tn nn bekommt Gebührenimpulse
8 1111 67nn	Tn nn bekommt keine Gebührenimpulse

Initialisierungen:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
**8 1111 00	Rücksetzen der Anlage in den Auslieferungszustand
8 1111 01	Rücksetzen der Anlage in den Auslieferungszustand (außer Kurzwahlspeicher)

** ohne Eingabe von "99"

Konfigurationen:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
8 1111 90K	Öffnen der Konfiguration K zum Einstellen, K=0-9, K=0: Tag, K=1: Nacht
8 1111 91K	Schließen der Konfiguration K und speichern der Konfigurationsdaten
8 1111 92Kddhmm	Einschaltzeitpunkt der Konfiguration K (dd=Tag, hh=Stunde, mm=Minute), dd=00 (täglich), dd=40-46 (40=Sonntag, 41=Montag, ... , 46=Sonnabend, 47=werktags von Montag bis Freitag, 48=Samstag, Sonntag oder Feiertag, 49=Sonntag oder Feiertag)
8 1111 93K	Löschen der Konfiguration K

☞ Hinweis: Um eine Konfiguration wirksam werden zu lassen, müssen Sie nach dem Verlassen des Programmiermodus unbedingt diese Konfiguration einschalten (siehe [Kapitel Konfigurationen manuell ein- / ausschalten](#))! Erst jetzt werden Ihre Einstellungen vom ETS-2116 I ausgeführt.

Paßworte:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
8 1111 100PPPPqqqq	Neues geheimes Paßwort PPPP=qqqq eingeben (2 x 4-stellig)
8 1111 101PPPPqqqq	Neues externes Paßwort PPPP=qqqq eingeben (2 x 4-stellig)
8 1111 102PPPPqqqq	Neues öffentliches Paßwort PPPP=qqqq eingeben (2 x 4-stellig)
8 1111 103PPPPqqqq	Neues Paßwort PPPP=qqqq für privaten Amtzugang eingeben (2 x 4-stellig)

Programmierapparat, PC-Apparat, Amtapparat:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
8 1111 77nn	Tn nn ist Programmierapparat (nn=31-38, 41-48)
8 1111 110nn	Tn nn ist direkter Amtappara (nn=31-38, 41-48)t
8 1111 111nn	Tn nn ist normaler Teilnehmer (nn=31-38, 41-48)
8 1111 74nn	Tn nn ist PC-Apparat (nn=31-38, 41-48)

Systemdisplay:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
8 1111 122nnsd	Tn nn ist dem Systemdisplay sd zugeordnet (nn=31-38, 41-48; sd=31-38)
8 1111 123nnsd	Tn nn ist dem Systemdisplay sd nicht mehr zugeordnet (nn=31-38, 41-48; sd=31-38)

Teilnehmereinstellungen:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
8 1111 25nnx...x	Tn nn darf Mehrfachrufnummer x...x weiterschalten (bei TK-Anlagenanschluß x...x=Nebenstellenrufnummer (DDI))
8 1111 26nnx...x	Tn nn darf Mehrfachrufnummer x...x nicht weiterschalten (bei TK-Anlagenanschluß x...x=Nebenstellenrufnummer (DDI))
8 1111 64nn	Tn nn (nn=31-38, 41-48) darf Dringlichkeitsruf anwenden
8 1111 65nn	Tn nn (nn=31-38, 41-48) darf Dringlichkeitsruf nicht benutzen
8 1111 70gnn	Tn nn (nn=31-38, 41-48) ist Mitglied der Sammelruf-Gruppe g=1-8
8 1111 71gnn	Tn nn (nn=31-38, 41-48) aus Sammelruf-Gruppe g=1-8 löschen
8 1111 72nn	Tn nn (nn=31-38, 41-48) ist im Coderuf einbezogen
8 1111 73nn	Tn nn (nn=31-38, 41-48) ist nicht im Coderuf einbezogen
8 1111 75nn	Tn nn (nn=31-38, 41-48) hat absolutes Anklopfverbot
8 1111 76nn	Tn nn (nn=31-38, 41-48) hat kein absolutes Anklopfverbot
8 1111 124nn	Tn nn (nn=31-38, 41-48): individuelle Einstellung mit öffentlichem Paßwort
8 1111 125nn	Tn nn (nn=31-38, 41-48): individuelle Einstellung ohne öffentliches Paßwort
8 1111 126nn	Tn nn (nn=31-38, 41-48): keine Erlaubnis für individuelle Einstellung

Türfunktionen:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
8 1111 127nn	Tn nn (nn=31-38, 41-48) ist nur Türapparat von Tür 1
8 1111 128nn	Tn nn (nn=31-38, 41-48) ist nur Türapparat von Tür 2
8 1111 129nn	Tn nn (nn=31-38, 41-48) ist nicht mehr nur Türapparat von Tür 1 und 2
8 1111 60Lnn	Tn nn (nn=31-38, 41-48): Türklingel L ein (L=1, 2, 3, 4)
8 1111 61Lnn	Tn nn (nn=31-38, 41-48): Türklingel L aus (L=1, 2, 3, 4)
8 1111 62tnn	Tn nn (nn=31-38, 41-48): darf Tür t öffnen (t=1, 2)
8 1111 63tnn	Tn nn (nn=31-38, 41-48): darf Tür t nicht öffnen (t=1, 2)
8 1111 23T	Einschaltdauer T des Öffners der Türstation 1 in Sekundenschritten, T=0-9, T=0: 10 s
8 1111 24T	Einschaltdauer T des Öffners der Türstation 2 in Sekundenschritten, T=0-9, T=0: 10 s
8 1111 170	Türöffner-Relais (Türstation 1) normal
8 1111 171	Türöffner-Relais (Türstation 1) als Fernschaltrelais 5
8 1111 172	Türsprech-Relais (Türstation 1) normal
8 1111 173	Türsprech-Relais (Türstation 1) als Fernschaltrelais 6
8 1111 174	Türöffner-Relais (Türstation 2) normal
8 1111 175	Türöffner-Relais (Türstation 2) als Fernschaltrelais 3
8 1111 176	Türsprech-Relais (Türstation 2) normal
8 1111 177	Türsprech-Relais (Türstation 2) als Fernschaltrelais 4

Wartemusik:

Nummer	Funktion / Erlaubnis
8 1111 180	interne Wartemusik ausgeben
8 1111 181	zur nächsten internen Wartemusik weiterschalten
8 1111 183	Wartemusik vom externen Musikeingang (Wartemusik vom internen Melodiegenerator ist ausgeschaltet. Wenn keine externe Wartemusik eingespeist wird, ist die Wartemusik damit abgeschaltet.)
8 1111 184	Wartemusik vom internen Melodiegenerator einschalten

8 Verhalten bei Funktionsstörungen

8.1 Allgemeine Hinweise zu Fehlfunktionen

Aufgrund des großen Funktionsumfangs des ETS-2116 I kann es durchaus passieren, daß eine ungewollte Funktion durch Fehlbedienung ausgelöst wird. Aus diesem Grund sind die meisten Funktionen nur im Programmierbetrieb mit Paßwort zu aktivieren. Dennoch läßt sich eine Fehlbedienung hierdurch nicht immer ausschließen.

Das ETS-2116 I wertet jede gewählte Ziffer aus und führt die entsprechende Funktion aus. Eine falsche Ziffer wird von der Anlage ignoriert und kann somit keine Fehlfunktion der Anlage auslösen. Falsche Ziffern sind Ziffern, die keine Funktion haben, wenn sich die Anlage in einem bestimmten Gesprächszustand befindet.

Beispielsweise hat die Ziffer "4" keine Wirkung, wenn Sie bereits mit der Türstation sprechen. Wenn Sie mit einem anderen internen Teilnehmer sprechen, hat die Ziffer "2" keine Funktion. Derartige Ziffern ohne Funktion werden von dem ETS-2116 I ignoriert.

Wird eine Funktion aufgerufen, für die mehrere Ziffern gewählt werden müssen, so beginnt das ETS-2116 I bereits bei der ersten Ziffer mit der Auswertung. Ist diese nun falsch, so wird das vom System erkannt und über das Fehlersignal mitgeteilt. Unabhängig davon können Sie versehentlich Ziffern eingeben, die nicht die gewünschte Funktion auslösen, sondern eine andere ungewollte Funktion.

Vergewissern Sie sich also vorher, daß Sie eine gültige Funktion mit den richtigen Ziffern anwählen, denn das ETS-2116 I kann bei der Vielfalt der Funktionen nicht gewährleisten, daß Ihre gewünschte Funktion trotz unkorrekter Wahl richtig ausgeführt wird.

Weitere Fehler entstehen ggf. durch Störungen an Ihren Telefonen (Klingel abgeschaltet usw.) und bei Ausfall der Netzspannung.

8.2 Fehlermöglichkeiten

Die nachfolgende Fehlertabelle soll Ihnen helfen, einfache Fehler oder Störungen selbst zu beheben.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kein Wählen hörbar	Stromausfall	Netzanschluß prüfen
	Anlage gestört	Anlage für ca. 5 Sekunden vom Netz trennen
Kein Amt oder Amtwahl geht nicht	Programmierung der Amtleitungen fehlerhaft	Programmierung berichtigen
	Anlage ist nicht an das ISDN-Netz angeschlossen	Anlage an das ISDN-Netz anschließen
	Amtleitung gestört	NTBA oder NTBIBA für ca. 5 Sekunden vom Netz trennen. Falls kein Wählen, Störungsdienst informieren
Amruf nur an einigen Apparaten	Klingel des Telefons gestört oder abgeschaltet	Telefon überprüfen lassen

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kein Internruf	Klingel des Telefons gestört oder abgeschaltet	Telefon überprüfen lassen
	Rufumleitung / Rufweitschaltung eingeschaltet (Sie hören Sondern) oder Anrufschutz ein	Rufumleitung / Rufweitschaltung oder Anrufschutz ausschalten
Kurzwahl geht nicht	Apparat hat keine Amtwahlberechtigung	Amtwahlberechtigung vom Programmierapparat (31) aus erteilen
	Anlage ist nicht an das ISDN-Netz angeschlossen	Anlage an das ISDN-Netz anschließen
Kurzwahl geht nicht, aber Amtwahl geht	keine Kurzwahlnummer gespeichert	Kurzwahlnummer programmieren
Konfiguration / Konfigurationsänderung nicht wirksam	Konfiguration nicht eingeschaltet	Konfiguration mit "77K" einschalten ("770"=Tagschaltung, "771"=Nachtschaltung, K=2-9: Konfiguration 2-9)
Keine Amtrufe	Anrufweitschaltung aktiviert, Sie hören Sonder-Wählton	Anrufweitschaltung ausschalten
	Apparat wurde keine Mehrfachrufnummer zugewiesen	Mehrfachrufnummer zuweisen

9 Diskette mit Bedienprogramm

Auf dieser Diskette befindet sich ein menügesteuertes Bedienprogramm in Fenster-technik, mit dessen Hilfe das ETS-2116 I komfortabel programmiert werden kann. Es sind die Funktionen aufrufbar, die auch über die Teilnehmeranschlüsse direkt programmiert werden können. Es erlaubt zusätzlich das Mitführen von Namen und Adressen der 200 Kurzwahlnummern. Außerdem ist ein Ausdruck der Anlagenkonfiguration, der Kurzwahlnummern und der aufgezeichneten Gesprächs- und Gebührendaten möglich. Mit Hilfe dieses Programms und eines ETS-2116 I ist es auch möglich, ein weiteres ETS-2116 I über Amt fernzuprogrammieren.

Bevor Sie das Programm starten, sollten Sie sich eine Sicherheitskopie der Originaldiskette anfertigen. Zum Kopieren können Sie den MS-DOS-Befehl DISKCOPY verwenden, da die Diskette nicht kopiergeschützt ist.

Die Diskette enthält je eine unter MS-DOS und unter MS-WINDOWS lauffähige Programmversion. Für die DOS-Version des Programms benötigen Sie MS-DOS ab Version 3.31 und minimal 600 kByte freien Speicherbereich. Die WINDOWS-Version ist unter MS-WINDOWS ab Version 3.0 lauffähig.

Zur Installation unter MS-WINDOWS legen Sie die Diskette in Laufwerk A ein und rufen im Programmanager über das Menü "Datei\Ausführen" das Programm "A:\INSTALL" auf. Befolgen Sie die Anweisungen.


Zur Installation unter MS-DOS legen Sie die Diskette ebenfalls in Laufwerk A: ein und rufen mit der Eingabe "A:instdos.bat" das Installationsprogramm auf. Das Installationsprogramm erstellt auf Ihrer Festplatte ein Verzeichnis C:\ETS2116D und kopiert dorthin das entpackte Programm ETS2116D.EXE. Dann wechseln Sie ins Verzeichnis ETS2116D, indem Sie "cd ETS2116D" eingeben und starten mit "ETS2116D" das Bedienprogramm.

Weitere Hinweise zur Installation des Programms finden Sie in der Datei LIESMICH.TXT. Diese Datei können Sie sich auf dem Bildschirm ansehen (Einlegen der Diskette in Laufwerk A: und Eingeben des Befehls "TYPE A:\LIESMICH.TXT | MORE") oder mit dem Befehl "COPY A:\LIESMICH.TXT PRN" auf Ihrem Drucker ausdrucken. Die Datei LIESMICH.TXT enthält auch die aktuellen Informationen, die nach dem Zeitpunkt der Drucklegung bekannt wurden.

Da das Bedienprogramm menügesteuert ist, ist es nicht erforderlich, hier die einzelnen Funktionen näher zu beschreiben. Wenn Sie mit dem Funktionsumfang, den das ETS-2116 I bietet, vertraut sind, bereitet Ihnen die Bedienung keine Schwierigkeiten.

Zum Starten des Programms unter DOS geben Sie "ETS2116D" und unter WINDOWS "ETS2116W" ein.

Falls Sie das Programm von Diskette starten, verwenden sie immer die Kopie (nicht das Original) ohne Schreibschutz, da sonst die Konfigurationsdatei nicht erstellt werden kann.


 Hinweis: Das Aus- / Einlesen von Daten mit dem Bedienprogramm ist nur nach Eingabe des 4-stelligen geheimen Paßwortes möglich.

☞ Hinweis: Da Sie mit der Übertragung der von Ihnen erstellten Konfigurationen vom PC in das ETS-2116 I ähnlich vorgehen wie bei der Programmierung des Systems über den Tn 31, müssen Sie nach jedem Übertragungsvorgang in das System die aktuellen Konfigurationen durch Wahl der Ziffernfolge "77K" bzw. "7 PPPP 7K" (bei gewählter Option Einstellungen mit Paßwort) zunächst einschalten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß Sie im Menüpunkt - Konfiguration einschalten - die von Ihnen erstellten Konfigurationen durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens auch gültig machen!

10 Montage der Erweiterung des ETS-2116 I

10.1 Erweiterung ERW-2116 I

Mit der Erweiterung ERW-2116 I wird das ETS-2116 I um weitere 8 Teilnehmer auf 16 Teilnehmer und um eine weitere Türstation auf 2 Türstationen mit je 2 Türklingeln erweitert. Die Anzahl der Sprechkreise und der Nutzkanäle (Amtanschlüsse) wird nicht verändert. Für den Anschluß werden die Klemmleisten am Rand der Leiterplatte verwendet. Der Block für die 8 Teilnehmer umfaßt 16 Klemmen (zwei pro Teilnehmer 41 bis 48, jeweils a und b) und für die 2. Türstation 9 Klemmen (TNF, TGND, KLIN3, KLIN4, TOUT, TO1, TO2, TS1 und TS2).



Die Montage des ERW-2116 I darf nur im ausgeschalteten Zustand des ETS-2116 I erfolgen!

Nach dem Öffnen des Gehäuses schrauben Sie die beiden Abstandsbolzen in die dafür vorgesehenen Löcher seitlich hinter den Anschlußklemmen der Teilnehmer 31 und 38 ein und rasten den Kunststoffbolzen (mit dem dicken Ende) in das freie Loch auf der linken Hälfte der Grundplatine des ETS-2116 I ein. Die 3 Flachbandkabel des ERW-2116 I stecken Sie ohne Verdrehung in die Stiftleisten (14-polig, 26-polig, 16-polig) der Grundplatine. Danach stecken Sie die Platine ERW-2116 I auf den Kunststoffbolzen und schrauben sie mit den beigefügten Schrauben fest an die Abstandsbolzen an. Die zusätzlichen Teilnehmerapparate und die Türstation einschließlich der Türklingeln werden wie auf der Grundplatine des ETS-2116 I angeschlossen.

☞ Hinweis: Bei nachträglicher Installation Der ERW-2116 I wird Ihr System komplett in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Sie müssen Ihr System nun erneut konfigurieren.

10.2 Türfreisprech-System TFS-2616

Das Türfreisprech-System TFS-2616 erlaubt das Freisprechen mit einer Türstation. Dieser Einsatz muß in eine vorhandene Türstation (z. B. Artikel-Nr.: 90095) eingebaut werden. Er wird mit der internen Stromversorgung des ETS-2116 I betrieben.

Hinweise zum Anschluß der Türstation finden Sie im [Kapitel Anschluß des Türfreisprech-Systems TFS-2616](#).

Passende Gehäuse erlauben eine Unterputz- oder Aufputzmontage.

Zur Montage des TFS-2616 benötigen Sie z. B. einen Unterputz-Einbaukasten mit Modulträger 825/21 (Artikel-Nr.: 90096) und ein Einzelmodul 825/211 (Artikel-Nr.: 90095). Das Einzelmodul nimmt das Türfreisprechsystem TFS 2616 auf und enthält außerdem einen Klingeltaster und ein beleuchtetes Namensschild. Eine Beschreibung der Montage und des Anschlusses finden Sie auf dem jeweiligen Karton.

Zur Montage des UP-Einbaukastens ist ein Mauerausbruch von ca. 130 mm x 130 mm x 50 mm (L x B x T) erforderlich. Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- ① Der Einbaukasten wird bündig mit der Wand montiert. Die beiden mittleren Montagebohrungen müssen senkrecht übereinander liegen. Das Verbindungskabel zum ETS-2116 I wird vorher in den Einbaukasten geführt. Achten Sie auf eine ausreichende Kabellänge (min. 150 mm)!
- ② Der Montagerahmen wird mit dem Scharnier an der unteren Montagebohrung befestigt.
- ③ Ziehen Sie das obere Verbindungsteil des Trägers ab und schieben Sie das Einzelmodul auf die beiden Stangen (Namensschild nach unten). Stecken Sie das Verbindungsteil danach wieder auf.
- ④ Schließen Sie die Klingelleitung und die Beleuchtung an. Legen Sie ein Namensschild ein.
- ⑤ Schließen Sie das TFS-2616 an (siehe [Kapitel Anschluß des Türfreisprech-Systems TFS-2616](#)). Montieren Sie das TFS-2616 von hinten an dem Einzelmodul. Das Mikrofon und der Lautsprecher müssen möglichst dicht hinter den Schallöffnungen liegen.
- ⑥ Klappen Sie den Träger hoch und drehen Sie die obere Befestigungsschraube ein. Stellen Sie dabei sicher, daß kein Regenwasser etc. in das Gehäuse eindringen kann.

11 Technische Daten

11.1 Technische Daten ETS-2116 I

Stromversorgung

Netzspannung	230 V +6 % / -10 %, 50 Hz
Leistungsaufnahme	typ. 14 VA, max. 20 VA, mit Erweiterung max. 23 VA

Amtanschluß

Anschlußart	S ₀ -Basisanschluß als Mehrgeräteanschluß oder als TK-Anlagenanschluß, Protokoll DSS1 (Euro- ISDN), Anlage wird lokal gespeist
Übertragungstechnische Werte	entspr. FTZ 12 TR 4-3 und BAPT 221 ZV 3

Teilnehmerschaltung

Speisespannung	18 bis 29 V DC
Schleifenstrom	ca. 30 mA
Reichweite	2 x 50 Ohm
Rufspannung	ca. 48 Veff, 50 Hz
Hörtöne	425 Hz +/- 5 %

Serielle Schnittstelle

Standard	RS-232-C, V.24
Übertragungsrate	9600 Baud
Ein- / Ausgang	galvanisch getrennt

Alarめingänge

Anzahl der Eingänge	2 Eingänge
Eingang offen	Kontaktwiderstand < 10 kOhm
Eingang geschlossen	Kontaktwiderstand < 5 kOhm

Schaltrelais

Anzahl der Schaltrelais	2 Schaltrelais (6 Relais bei Verzicht auf Türfunktionen)
Kontakte	potentialfrei, max. 50 V / 1 A

Zweitklingel

Anschluß Zweitklingel	42 V (Wechselspannung), 20 mA (posttypisch)
-----------------------	---

Türsprechstellenanschluß

Versorgungsspannung	ca. 16 bis 23 V DC an TOUT
Kontakt für elektr. Türöffner	potentialfrei, max. 50 V / 1 A, Zeit: 1-10 s
Klingeingangsspannung	5 bis 15 V AC oder DC positiv gegen TGND

Temperaturbereich

Betrieb	+0...+40 Grad Celsius
Lagerung und Versand	-20...+70 Grad Celsius, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!
Luftfeuchtigkeit	10 - 70 %, nicht kondensierend

Sonstiges

Gehäuse-Abmessungen	301 mm x 228 mm x 76 mm (B x H x T)
Gewicht	ca. 1,5 kg

11.2 Technische Daten Türfreisprechsystem TFS-2616

Ausführung	entspricht FTZ 123 D12-0
Sprechweg (a- und b-Ader)	gleichstromfrei
Versorgung	vom ETS-2116 I, bis 3 s kurzschlußfest
Betriebsspannung	8-20 V AC oder DC
Stromaufnahme	max. 150 mA (je nach Lautstärke)
Abmessungen TFS-2616	85 x 90 x 20 mm (B x H x T, Platine)

Anschlußmöglichkeit besteht auch mit vorgeschaltetem automatischen Sprechstellenumschalter ASU-202 (Artikel-Nr.: 90151).

Technische Änderungen vorbehalten

12 Sicherheitshinweise

Beachten Sie bitte unbedingt die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise:

Beim Umgang mit 230-V-Netzspannung und mit am Netz betriebenen Geräten müssen die einschlägigen VDE-Vorschriften beachtet werden. Folgende VDE-Vorschriften sind besonders wichtig: DIN VDE 0100 (Teil 300 / 11.85 - Teil 410 / 11.83 - Teil 481 / 10.87), DIN VDE 0532 (Teil 1 / 03.82), DIN VDE 0550 (Teil 1 / 12.69), DIN VDE 0551 (Teil 1 / 09.89), DIN VDE 0700 (Teil 1 / 02.81 - Teil 207 / 10.82), DIN VDE 0711 (Teil 500 / 10.89 Entwurf), DIN VDE 0860 (05.89), DIN VDE 0869 (01.85).

Sie erhalten die VDE-Vorschriften bei:

- vde-verlag gmbh, Bismarckstraße 33, 10625 Berlin
- vde-verlag gmbh, Postfach 12 23 05, 10591 Berlin

Alle Bauteile dürfen nur im stromlosen Zustand eingebaut werden (z. B. bei Wartungsarbeiten).

Die Geräte dürfen nur dann in Betrieb genommen werden, wenn sie berührungssicher in einem Gehäuse eingebaut sind.

Mit externer Spannung - vor allem mit Netzspannung - betriebene Geräte dürfen nur dann geöffnet werden, wenn sie zuvor von der Spannungsquelle oder dem Netz getrennt wurden.

Die Anschlußleitungen der elektrischen Geräte und Verbindungskabel müssen regelmäßig auf Schäden untersucht und bei festgestellten Schäden ausgewechselt werden.

Der Einsatz von Werkzeugen in der Nähe von oder direkt an verdeckten oder offenen Stromleitungen und Leiterbahnen sowie an und in mit externer Spannung - vor allen Dingen mit Netzspannung - betriebenen Geräten muß unterbleiben, solange die Versorgungsspannung nicht abgeschaltet und das Gerät nicht durch Entladen von eventuell vorhandenen Kondensatoren spannungsfrei gemacht wurde.

Bei Verwendung von Bauelementen, Bausteinen, Baugruppen, Schaltungen und Geräten muß unbedingt auf die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte von Spannung, Strom und Leistung geachtet werden. Das Überschreiten (auch kurzzeitig) solcher Grenzwerte kann zu erheblichen Schäden führen.

Die in dieser Bedienanleitung beschriebenen Geräte, Baugruppen oder Schaltungen sind nur für den angegebenen Gebrauchszweck geeignet. Wenn Sie sich über den Bestimmungszweck der Ware nicht sicher sind, fragen Sie bitte den Fachmann.

13 Garantiebedingungen

Die Auerswald GmbH & Co. KG gewährt auf dieses Produkt 24 Monate Garantie ab Kaufdatum. Sollten im Betrieb Störungen auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Lieferanten. Wir behalten uns die Reparatur oder den Austausch vor. Die dazu verwendeten Teile sind neu oder neuwertig. Zurückgenommene Teile gehen in das Eigentum der Auerswald GmbH & Co. KG über.

Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienungsfehler, Mißbrauch, äußere Einflüsse, Blitzschlag, Veränderungen des Produkts sowie Änderungen oder Anbauten entstehen. Des weiteren ausgeschlossen sind Verschleißteile (z. B. Batterien, Sicherungen), sowie durch Verschleißteile entstandene Schäden (z. B. durch das Auslaufen von Batterien). Ebenfalls ausgeschlossen sind Transportschäden, Folgeschäden, Kosten für Ausfall- und Wegezeiten.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei Reparaturen durch nicht autorisierte Stellen. Die Gewährleistung kann nur gegen Vorlage eines eindeutigen Kaufbeleges (Rechnung oder Kassenbeleg) erfolgen.

Senden Sie bitte im Reparaturfall das Gerät sorgfältig verpackt (möglichst in der Originalverpackung mit Umkarton) mit einer ausführlichen Fehlerbeschreibung ausreichend freigemacht an Ihren Händler oder an die folgende Adresse ein:

Auerswald GmbH & Co. KG
Abteilung Kundendienst
Hordorfer Str. 36
D-38162 Cremlingen

Unfreie Sendungen können wir leider nicht annehmen.

Bitte informieren Sie sich vor der Einsendung des Gerätes über unsere Reparaturbedingungen und geben Sie bitte auch für eventuelle Rückfragen Ihre Telefonnummer an, unter der wir Sie erreichen können. Sie ermöglichen damit eine schnelle Reparatur und Rücksendung des Gerätes.

Copyright

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Bedienanleitung, sowie Verwertung und Mitteilung des Inhalts, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

© Auerswald GmbH & Co. KG, 38162 Cremlingen, 1998

14 Stichwortverzeichnis

A	
Absolutes Anklopfverbot	70
Alarm stoppen	48
Alarめingänge	21
Alarmierung	81
Alarmkontakte einrichten	82
Alarmkontakte scharfschalten	83
Alarmsignal auswählen	83
Allgemeine Anschalteerlaubnis AAE ..	9
Amtberechtigung	60
Amtberechtigung einstellen	61
Amtgespräch, gehend	26
Amtgespräch, kommend	27
Amtleitung reservieren	32
Amt-Pick-up	27
Amrufnummer	57
Amtzugangsziffer	15
Anklopf-Erlaubnis	43
Anklopfton	44
Anklopfverbot	70
Anlagenanschluß	11
Annehmen / Abweisen des anklopfenden Teilnehmers	44
Anrufschutz	43
Anrufweiterrichtung extern	39
Anschluß der Telefone	13
Anschluß der Zweitklingel	19
Anschluß des Türfreisprech-Systems TFS-2616	16
Anschluß externer Geräte an die Schaltrelais	19
Anschluß und Montage	9
Anschlußart	55
Anschlüsse	11
Anschlußhinweise	10
Aufschalten	41
Aufschalt-Erlaubnis	42
Ausgabe der Gesprächs- und Gebührendaten	72
Auslieferungszustand	23
B	
Babyruf	45
Bedienanleitung	32
Bedienprogramm	104
Betriebsarten für Fernschaltrelais	77
BZT-Zulassung	13
C	
CD-Spieler	21
Coderuf	33
Coderuf-Erlaubnis	70
Computer	18
Cynch-Buchsen	21
D	
DDI	57
Deutsche Telekom AG	11
Direkter Amtapparat	69
Diskette mit Bedienprogramm	104
Dreifachdosen	14
Dringlichkeitsruf	43
Drucker	18
E	
Einmann-Vermitteln	32
Einschaltdauer des Türöffners	68
Einschaltzeitpunkt einer Konfiguration	62
Endgeräte	14
Erlaubnis für individuelle Einstellungen	71
Erweiterung ERW-2116 I	105
externe Musikquelle	21
F	
FAX- / Modemanschluß programmieren	63
Fehlbedienung	102
Fehlertabelle	102
Fehlerton	53
Ferngesprächsberechtigung	60
Fernmeldekabel	10
Fernprogrammierung	85
Fernschalten der Relais	77

Fernschalten über Amt	79
Fernschaltrelais	47
Fernschaltrelais schalten	76
FLASH-Taste	25
Follow-me	38
Format der Gesprächs- und Gebührendaten	73
Funktionsstörungen	102
Funktionsumfang	7

G

Garantie	110
Gebühren- und Gesprächsdaten löschen	75
Gebührenerfassung	72
Gebührenimpuls	70
Gebührenlimit	74
Gebührenzuordnung	74
Gehäuse	10
Gehendes Amtgespräch	26
Gespräch aufschalten	41
Gesprächs- und Gebührendaten	72
Gesprächsübernahme	41
Grundeinstellungen	23

H

Haltezeit für Fernschaltrelais	79
--------------------------------------	----

I

IAE-Steckdosen	12
Impulswahl	13
Impulswahlverfahren	15
Inbetriebnahme	22
individuelle Einstellung	90
Initialisierung	54
Interne Töne	51
Interngespräch	26
ISDN-Anschluß	11
ISDN-Kabel	12
IWV-Telefon	25

K

Klemmleisten	11
Klingelrhythmus	48

Klingelzeichen	33
Kommendes Amtgespräch	27
Konferenz	33
Konfiguration löschen	62
Konfiguration öffnen	59
Konfiguration schließen	62
Konfigurationen manuell ein- / ausschalten	45
Konfigurationen programmieren	58
Kontakte der Schaltrelais	20
Kurzbedienung	25
Kurzbeschreibung	7
Kurzwahl	28
Kurzwahl (Privatgespräch)	29
Kurzwahlnummern programmieren	64

L

Leistungsmerkmale	7
Liste der Gesprächs- und Gebührendaten	75

M

Makeln Amt	35
Makeln intern	34
Makeln Türstation	36
Mehrfachrufnummern	56
Mehrfrequenzwahlverfahren	15
MFV-Telefone	25
Montage des ERW-2116 I	105
Montage des TFS-2616	106
MSN	56
Musik	85

N

Nachtschaltung	45
Nebenstellenrufnummer	60
Nebenstellen-Wählton	48
Netzabschluß	12
Netzausfall	13
Netzspannung	109
Notrufbefugnis	60
Notrufnummern programmieren	65
Notruf-Vorrangschaltung	65
NTBA	12

O		S	
Öffnen des Gehäuses	10	S ₀ -Bus	12
Ortsgesprächsberechtigung	60	Sammelruf	33
P		Sammelruf-Gruppen	69
Parken eines Gespräches	28	Sammelrufnummer	55
Paßwort	53	Schaltapparat	77
Paßwort vergessen	54	Schaltberechtigung	78
Paßwortschutz	51	Schalten der Fernschaltrelais	47
PC	18	Schaltkontakte	20
PC-Apparat	64	Sekretärin-Schaltung	71
Pick-up	27	Seniorenruf	45
Posttypische Klingel	19	Serielle Schnittstelle	18
Preis pro Tarifeinheit	73	Sicherheitshinweise	109
Privatgespräch	26	Signal taste R	16
Probehören interner Töne	51	Sperrnummern	61
Programmierapparat ändern	63	Sperrnummern programmieren	66
Programmierfunktionen	52	Steckbuchsen	11
Programmiermodus	53	Störungen	102
Programmierrufnummern	90	Stromausfall	13
Programmierschalter	54	Systemdisplay	85
Programmierton	53		
Q		T	
Quittungston	53	TAE-Dosen	14
R		Tagschaltung	45
Raumüberwachung	42	Tarifeinheit	73
Rechneranschluß	18	Technische Daten	107
Relais	47	Telefone	13
Reservieren einer Amtleitung	32	TK-Anlagenanschluß	11
RS-232-C	18	Tür-Anklopfton	29
Rückfrage	27	Türanschluß	16
Rückruf	40	Türapparat	68
Rücksprechen	27	Türfreisprech-System TFS-2616	106
Rufnummer unterdrücken / freigeben	44	Türfreisprech-Systeme	17
Rufnummern	30	Türfunktionen	66
Rufsignal	48	Türklingeln	67
Rufumleitung intern	36	Türöffnen	29
Rufwefterschaltung	68	Türöffner	16
Rufwefterschaltung intern	37	Türöffner-Erlaubnis	67
Ruhe vor dem Telefon	43	Tür-Relais	68
		Türsprechen	29
		U	
		Umleitungsziel	36

V

V.24	18
VDE-Vorschriften	109
Vergabe der Amtrufnummern	60
Vermitteln	27
Vermitteln besonderer Art	32
Verwendung der Tür-Relais	76
Vollamberechtigung	61

W

Wählton-Art	48
Wahlunterstützung mit PC	64
Wahlverfahren	15
Wahlwiederholung	15
Wartemusik	85
Weckfunktion	46
Weckruf	46
Weitergabe	27
Weitervermitteln	27
Western-Stecker RJ 45	12

Z

Zielapparat	36
Zielwahl	15
Zugangsziffer	15
Zweite Amtzugangsziffer	26
Zweitklingelanschluß	19

Auerswald GmbH & Co. KG

Hordorfer Str. 36
D-38162 Cremlingen

Info-Telefon (0 53 06) 92 00 - 700
Info-Telefax (0 53 06) 92 00 - 760
Internet <http://www.auerswald.de>

884139 02 02/99