

COMmander® 8S₀-Modul

Erweiterungsmodul um 8 S₀-Ports, 4 schaltbare (intern/extern) und 4 fest interne S₀-Ports für COMmander Basic.2, Business und 6000-Serie.

- 8 S₀-Ports, 4 schaltbar extern/intern und 4 interne S₀-Ports
- Interne S₀-Ports für Systemtelefonie und ISDN-Endgeräte



Mit dem COMmander 8S₀-Modul werden die COMmander Basic.2, Business und COMmander 6000-Serie um acht S₀-Ports ausgerüstet. Vier davon sind separat als externer oder interner S₀-Port konfigurierbar. Die restlichen sind interne S₀-Ports, an denen die ISDN-Systemtelefone der COMfortel-Serie und normale ISDN-Endgeräte betrieben werden können.

Features

Anschlussmöglichkeiten

- 8 S₀-Ports, 4 schaltbare extern/intern und 4 interne S₀-Ports
- erweiterbar mit max. 2 COMmander Autoswitch
- Anschaltung über abziehbare Schraubklemmen (nur 8S₀-Modul)

Unterstützte Auerswald Telefonanlagen

8S₀-Modul

- COMmander Basic
- COMmander Basic.2
- COMmander Basic.2 19" (BA-08 erforderlich)
- COMmander Business
- COMmander Business 19" (BU-16 erforderlich)
- COMmander 6000

8S₀-R-Modul

- COMmander 6000R
- COMmander 6000RX

Technische Daten

- **Betriebsspannung:** aus dem COMmander-Grundgerät
- **Einbau:** Steckplatz im Gehäuse des COMmander
- **Antanschlüsse:** max. 4 S₀-Ports, Mehrgeräte-/TK-Anlagenanschluss (PTMP/PTP, Euro-ISDN, DSS-1)
- **Interne S₀-Ports:** max. 8 S₀-Ports, Mehrgeräteanschluss (PTMP, Euro-ISDN, DSS-1)
- **Reichweite interne S₀-Ports:** ca. 150 m
- **Abmessungen (B x H x T):** 293 mm x 97 mm x 16 mm (8S₀), 25 mm x 261,8 mm x 143,5 mm (8S₀-R)
- **Gewicht:** ca. 180 g (8S₀), ca. 252 g (8S₀-R)
- **Sicherheit:** CE

Lieferumfang

- COMmander 8S₀-Modul bzw. 8S₀-R-Modul
- 2 ISDN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45

Bestellinformation

- **Bezeichnung:** COMmander 8S₀-Modul
- **Artikelnummer:** 90427
- **EAN-Code:** 4019377904275

- **Bezeichnung:** COMmander 8S₀-R-Modul
- **Artikelnummer:** 90678
- **EAN-Code:** 4019377906781